



eVOX PLATTFORM


Produktkatalog

 **Bonfiglioli**

INHALTSVERZEICHNIS

KONFIGURATIONSLEITFÄDEN	2
Umgebungsbedingungen.....	3
Schmierstoff-Tabelle.....	5
Leitfaden für die Produktauswahl.....	6
Eingangsparameter der Anwendung	6
Auswahl des Getriebes	8
Überprüfungen.....	10
GETRIEBEMOTOR UND KOAXIALGETRIEBE	
EVOX	12
Produktübersicht.....	13
Technische Merkmale	14
Zielanwendungen.....	16
Modularität	18
Kennzeichnung	20
Bauformen.....	22
Einbaulagen.....	23
Leistungen.....	25
Koaxialgetriebemotor EVOX	25
Koaxialgetriebe EVOX.....	46
Radial- und Axiallasten am koaxialen Ausgang EVOX.....	51
Größen.....	52
Koaxialgetriebemotor EVOX	52
Koaxialgetriebe EVOX.....	53
Optionen die für das EVOX.....	54
Koaxialgetriebe erhältlich sind	54
Auflistung der Optionen.....	56
Auflistung der Optionen mit weiteren Informationen	64
ELEKTROMOTOR EVOX	66
Produktübersicht.....	67
Bonfiglioli Produktportfolio.....	67
Normen und Richtlinien	70
Leistungsabgabe in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.....	72
Leistungsabgabe in Abhängigkeit von der Höhe....	72
Klemmkasten.....	72
Kabeleingang.....	72
Lager.....	73
Produktmodularität	74
Kennzeichnung	76
Wicklung	79
Betrieb mit Umrichterspeisung	81
Schutzkasse	82
Isolationsklasse.....	83
Bauformen.....	84
Kabeleinführungsposition.....	85
Leistungen.....	86
Elektromotor EVOX.....	86
Bremse Elektromotor EVOX	91
Auflistung der Bremsen-Optionen.....	91
Bremsleistungen	92
Auflistung der Optionen mit weiteren	94
Optionen Seite Elektromotor EVOX.....	102
Auflistung der Optionen	102
Auflistung der Optionen mit weiteren Informationen..	104
Größen.....	112
Elektromotor EVOX – ohne kabeleinführungsvariante	112
Elektromotor EVOX – mit kabeleinführungsvariante	113
Optionen Bremse und Elektromotor	114
INFORMATIONEN ZUM AUFTRAG	115
Unsere globale Präsenz.....	116

KONFIGURATIONSLEITFÄDEN



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Getriebe- und Motorleistungen.

Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien für eine korrekte Produktkonfiguration:

- **Dichtungen:** Wählen Sie basierend auf den Betriebsbedingungen des Produkts die richtige Dichtungsalternative aus den im Katalogteil Getriebeoptionen aufgeführten Varianten.
- **Schmiermittel:** Wenn die Betriebstemperatur außerhalb des für das Standardschmiermittel angegebenen Bereichs liegt, wählen Sie SO, um das Getriebe ohne Öl zu bestellen, und verwenden Sie dann die **Schmiermitteltabelle**, um das richtige Öl für den Betriebstemperaturbereich der Anwendung auszuwählen.
- **Widerstandsfähigkeit des Gehäuses und der Getriebekomponenten:** Beträgt die Betriebstemperatur weniger als - 25 °C oder mehr als 50 °C, bitte [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#). Bitte starten Sie den Motor bei Temperaturen von - 25 bis - 10 °C unter Teillast.
- **Motor:** Bei besonderen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur berücksichtigen Sie bitte die Option zur Tropikalisierung.

Damit eine ausreichende Wärmedissipation erfolgen kann, sicherstellen, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet und das Produkt abseits von temperaturempfindlichen Bauteilen installiert ist.

Bei einer Höhenlage < 3000 m und einer Umgebungstemperaturen < 50 °C stellt die thermische Leistung dieser Getriebe keine mögliche Fehlerursache dar. Wird das Produkt unter anderen Bedingungen eingesetzt, bitte [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#).

Die Nennwerte werden für übliche Umgebungsbedingungen (40 °C; Höhenlage < 1000 m ü.NN.) gemäß CEI EN 60034-1 berechnet.

Unter Standardbedingungen können die Motoren im Temperaturbereich von - 15 °C bis + 40 °C eingesetzt werden.

Bei Temperaturen über 40 °C sollte die Nennleistung anhand der in folgender Tabelle angegebenen Faktoren angepasst werden.

Umgebungstemperatur (°C)	40	45	50
k _{ft} -Koeffizient	100 %	95 %	90 %

Zulässige Leistung = P_{n1} · k_{ft} · f_m

Informationen zu f_m finden Sie unter [Lastzyklus](#)-Optionen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Höhenlage

Die Höhenlage des Installationsorts beeinflusst die effektive Getriebe- und Motorleistung. Angaben zur Herabstufung der Motortemperatur finden Sie im Katalogabschnitt [Leitfaden zur Konfiguration und Abstimmung des Elektromotors](#).

Wenn die Einsatzhöhe mehr als 1500 m beträgt und das Getriebe werkseitig mit Öl gefüllt wurde, platzieren Sie das Produkt mit der Ölablassschraube nach oben und öffnen Sie diese, um den Innendruck an den atmosphärischen Druck anzugeleichen, und schließen Sie dann die Ölablassschraube. Stellen Sie sicher, dass keine Festkörper oder Flüssigkeiten in das geöffnete Getriebe eindringen, da diese die inneren Bauteile beschädigen können.

Kommt das Getriebe während seiner Lebensdauer bei mehr als 1000 m Höhenunterschied zum Einsatz, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#), um je nach verlangter Leistung, ausgerüsteten Dichtungen und der Einbaulage das geeignete Produkt auszuwählen.

Geräuschpegel

Die Geräuschpegel der Getriebe wurden gemäß der Norm UNI ISO 3746 getestet. Das Getriebegeräusch ist immer leiser als das Motorgeräusch, das normkonform zur CEI EN 60034-9 ist.



Korrosionsschutz

Zur Steigerung der Korrosionsbeständigkeit können die Getriebe und Motoren mit verschiedenen Optionen versehen werden; schauen Sie sich dazu die EVOX-Lackierungsoptionen gegen Korrosion sowie die Option FO, durch die das Produkt mit Edelstahlkomponenten ausgestattet wird, an.

Lagerung

Schauen Sie sich die Leitfäden zur Produkteinlagerung unter www.bonfiglioli.com für eine vollständige Beschreibung der korrekten Lagerung bei allen Umgebungs- und Behandlungsbedingungen (für eine Lagerungsdauer von weniger oder mehr als 6 Monaten) an.

Beachten Sie nachfolgende Schritte für eine ordnungsgemäße Lagerung der Produkte:


- a) Vermeiden Sie eine Lagerung im Freien, in Bereichen, die der Witterung ausgesetzt sind und hohe Luftfeuchtigkeiten aufweisen.
- b) Platzieren Sie stets Holzbretter oder andere Unterlagen zwischen Produkt und Untergrund.
Die Getriebe sollten keinen direkten Bodenkontakt haben.
- c) Im Falle einer Langzeitlagerung sollten alle bearbeiteten Oberflächen wie Flansche, Wellen und Kupplungen mit geeigneten Rostschutzmitteln (Mobilarma 248 oder gleichwertig) behandelt werden.
Ferner müssen die Getriebe mit nach oben gerichteten Einfüllstopfen und inklusive Ölfüllung abgestellt werden.
Füllen Sie vor Inbetriebnahme der Getriebe die korrekte Menge des passenden Schmierstoffs ein (diese finden Sie im Getriebehandbuch unter www.bonfiglioli.com).

Getriebewirkungsgrad

Nutzen Sie zur Berechnung des Wirkungsgrads für lineare Stirnradgetriebe $0,98^{N_{st}}$ [N_{st} = Stufenzahl des Getriebes].

LEITFÄDEN FÜR DIE PRODUKTAUSWAHL

Um das am besten für Ihre Anforderungen geeignete Produkt auszuwählen, halten Sie sich bitte an die nachfolgend genannten Eingangsparameter für Ihre Anwendung. Wählen Sie die Konfiguration aus der Leistungstabelle und verifizieren Sie diese mithilfe der [Verifikationsparameter](#).



EINGANGSPARAMETER DER ANWENDUNG

Um zur korrekten Getriebe- und Getriebemotorauswahl zu verhelfen, sind einige Applikationsdaten notwendig. Die nachfolgende Tabelle fasst diese Daten zusammen.

Um die Auswahl zu vereinfachen, können Sie die Tabelle ausfüllen und eine Kopie an den [technischen Kundenservice von Bonfiglioli](#) schicken. Dieser wird die bestmögliche Antriebslösung für Ihre Anwendung auswählen.

Anwendungsart		
P_{r2}	Abtriebsleistung bei n ₂kW
M_{r2}	Abtriebsmoment bei n ₂Nm
n₂	Abtriebsdrehzahlmin ⁻¹
n₁	Antriebsdrehzahlmin ⁻¹
R_{c2}	Radiallast an der AbtriebswelleN
x₂	Abstand zum Lastangriffspunkt (*)mm
Belastungsrichtung der Kraft an der Antriebswelle	 0° 90° 270° 180°
Drehsinn der Abtriebswelle (CW-CCW) (***)	
R_{c1}	Radiallast an der AntriebswelleN
x₁	Abstand zum Lastangriffspunkt (*)mm
Belastungsrichtung der Kraft an der Antriebswelle	 0° 90° 270° 180°
Drehsinn der Antriebswelle (CW-CCW) (***)	
A_{c2} Axiallast an der Abtriebswelle (+/-) (***)	N
A_{c1} Axiallast an der Antriebswelle (+/-) (***)	N
J_c Trägheitsmoment der Last	kgm ²
t_a Umgebungstemperatur	C°
Höhe über dem Meeresspiegel	m
Betriebsart gemäß IEC-Normen		S...../.....%
Z_r Start-Häufigkeit	1/h
Motorspannung	V
Bremsspannung	V
Frequenz	Hz
M_b Bremsmoment	Nm
Motor-Schutzklasse		IP
Isolationsklasse	


(*) Der Abstand x1-2 liegt zwischen dem Kraftangriffspunkt und der Wellenschulter (falls nicht anders deklariert, wird die Kraft als in der Mitte der Wellenverlängerung wirkend angenommen).

(**) CW = im Uhrzeigersinn; CCW = gegen den Uhrzeigersinn

(***) + = push (Druck); - = pull (Zug)

Betriebsfaktor der Anwendung

Der empfohlene Betriebsfaktor [S_f] ist das Verhältnis zwischen dem Nenndrehmoment der Tabelle [M_{r2}] und dem berechneten Drehmoment [M_{c2}], das für die Anwendung erforderlich ist.



Die Berechnung [S_f] hängt von 3 Faktoren des vorherigen Diagramms ab:

- **Start-Häufigkeit [Z_r]:** Dieser Parameter **gibt die Getriebestarts pro Stunde an**
- **Betriebsstunden pro Tag:** Hiermit kann der empfohlene Betriebsfaktor [S_f] auf der Y-Achse ermittelt werden
- **Beschleunigungsfaktor der Massen [$k..$]:** Dieser Parameter dient der Wahl der Kurve, die sich auf die jeweilige Belastungsart bezieht

K1: Gleichmäßige Belastung	K $\leq 0,25$	Bei $K = \frac{J_c}{J_m}$
K2: Belastung mit mäßigen Stößen	$0,25 < K \leq 3$	
K3: Belastung mit starken Stößen	$3 < K \leq 10$	
K4: technischen Kundendienst kontaktieren	$K > 10$	
$J_c = \text{Trägheitsmoment der angetriebenen Massen bezogen auf die Motorwelle}$		
$J_c = J_a \left(\frac{1}{i^2} \right)$	$J_c = \text{Trägheitsmoment der angetriebenen Massen bezogen auf die Abtriebswelle des Getriebes}$ $i = \text{Getriebeübersetzung}$	
$J_m = \text{Trägheitsmoment des EVOX Elektromotors bezogen auf die Motorwelle}$		

LEITFADEN FÜR DIE PRODUKTAUSWAHL

AUSWAHL DES GETRIEBES

Getriebekonfiguration

- Den empfohlenen Betriebsfaktor [S_f] nach Art der Belastung (Faktor K), den Starts/Stunde [Z_r] und den Betriebsstunden festlegen.
- Aus dem Drehmoments [M_{r2}], der Drehzahl [n_2] und dem dynamischen Wirkungsgrad [η_d] die Antriebsleistung ableiten:

$$P_{r1} = \frac{M_{r2} \cdot n_2}{9550 \cdot \eta_d} \text{ [kW]}$$

Für das gewählte Getriebe kann der dynamische Wirkungsgrad [η_d] dem Kapitel [Getriebe-Wirkungsgrad](#) entnommen werden.

- Zur Auswahl des Getriebemotors die Tabellen verwenden und die geeignete Nennleistung [P_n] berücksichtigen:

$$P_n \geq P_{r1}$$

Zuletzt eine Getriebekonfiguration mit einem Betriebsfaktors S auswählen, der dem empfohlenen Betriebsfaktor [S_f] entspricht oder diesen überschreitet.

$$S = \frac{M_{n2}}{M_2} = \frac{P_{n1}}{P_1}$$

Falls nicht anders angegeben, bezieht sich die im Katalog angeführte Motorleistung [P_n] auf den Dauerbetrieb S1. Für Motoren, die nicht im Dauerbetrieb S1 zum Einsatz kommen, ist die erforderliche Betriebsart gemäß Normen CEI 2-3/IEC 34-1 zu nennen.

Für die Betriebsarten von S2 bis S9 siehe Abschnitt "[Leitfaden zur Konfiguration und Einrichtung des Elektromotors](#)" im Katalog.

Demzufolge muss die nachstehende Bedingung erfüllt sein:

$$P_n \geq \frac{P_{r1}}{f_m}$$

Der Anpassungsfaktor [f_m] kann der folgenden Tabelle entnommen werden.



Relative Einschaltdauer

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100$$

t_f = Betriebszeit mit konstanter Belastung

t_r = Aussetzzeit

Dauer						S4 - S9	
	S2			S3*			
	des Betriebszyklus [min]			Faktor in Abhängigkeit der Betriebsart [I]			
	10	30	60	25 %	40 %	70 %	
f_m	1,35	1,15	1,05	1,25	1,15	1,1	Kontaktieren Sie uns bitte

* Die Zyklusdauer muss in jedem Fall 10 Minuten oder kürzer sein. Ist sie länger, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

Anschließend den zutreffenden Abschnitt [P_n] in den Auswahltabellen des Getriebemotors verwenden und den Antrieb auswählen, der die gewünschte Abtriebsdrehzahl [n_2] oder eine ähnliche und den Betriebsfaktor S hat, der dem empfohlenen [S_f] entspricht oder diesen überschreitet.

Der Betriebsfaktor ist wie folgt festgelegt:

$$S = \frac{M_{n2}}{M_2} = \frac{P_{n1}}{P_1}$$

Auswahl eines Getriebemotors und eines Getriebes mit IEC Motoradapter

a) Den empfohlenen Betriebsfaktor [S_f] festlegen.

b) Wenn das geforderte Abtriebsmoment [M_{r2}] für die Anwendung bekannt ist, kann das Solldrehmoment berechnet werden:

$$M_{c2} = M_{r2} \cdot S_f$$

c) Auf Grundlage der erforderlichen Abtriebsdrehzahl [n_2] und der verfügbaren Antriebsdrehzahl [n_1] wird die Getriebeübersetzung berechnet:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Die Auswahl des Getriebes mit dem bekannten Solldrehmoment [M_{c2}] und der Übersetzung [i] erfolgt dann mit den Leistungstabellen und der entsprechenden Eingangsrehzahl [n_1]; folgende Bedingung muss erfüllt sein:

$$M_{n2} \geq M_{c2}$$

Wenn ein IEC Motor montiert werden soll,+++überprüfen Sie die geometrische Kompatibilität mit Hilfe der Tabellen der [Getriebeleistungen](#).

LEITFÄDEN FÜR DIE PRODUKTAUSWAHL

ÜBERPRÜFUNGEN

Nach der Auswahl des Getriebes oder Getriebemotors wird die Durchführung der folgenden Überprüfungen empfohlen:

Thermische Kapazität

Bei einer Höhenlage < 3000 m und einer Umgebungstemperatur < 50 °C stellt die thermische Leistung dieses Getriebes keine mögliche Fehlerursache dar. Kommt das Produkt unter anderen Bedingungen zum Einsatz, bitte [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#).

Damit eine ausreichende Wärmedissipation erfolgen kann, sicherstellen, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet und das Produkt abseits von temperaturempfindlichen Bauteilen installiert ist.

Lastbedingungen an den Getriebewellen

Siehe [Leistungstabelle im Katalog](#).

Berechnung der externen Last an den Getriebewellen

Externe Lasten können zusätzliche Belastungen der Getriebewellen verursachen.

Die folgenden Richtlinien zur Berechnung der Radiallast verwenden.


Dies ist eine stark vereinfachte Methode, um eine Größenordnung der Radiallasten auf die Getriebewellen zu ermitteln. Wir empfehlen Ihnen, detailliertere Überlegungen zu Ihrer Anwendung anzustellen, um die richtige EVOX-Getriebeeinheit auszuwählen.

$R_c = \frac{2000 \cdot M_a \cdot K_r}{d}$			
$K_r = 1$		$M_a [\text{Nm}]$	
$K_r = 1.25$		$d [\text{mm}]$	
$K_r = 1.5 - 2.0$			

Lastangriffspunkt der Radiallast an den Getriebewellen

Die Radiallasten gemäß der Leistungstabellen beziehen sich auf einen Lastangriffspunkt an der Wellenmitte.

Zum Vergleich der Radiallast an der Abtriebswelle [R_c] mit der Angabe [R_{max}] siehe Leistungstabelle; berücksichtigen Sie die folgende Formel unter Berücksichtigung des Lastangriffspunktes für die Last [R_c].



Die Werte [l_1] und [l_2] in den folgenden Tabellen kontrollieren:


Größe	Abtriebswelle des Koaxialgetriebes				l_1	l_2	ds	l_s
	l_1	l_2	ds	l_s				
07	87	67	20	40	3,425	2,638	3/4	1-9/16
17	97,75	77,75	20	40	3,848	3,061	3/4	1-9/16
37	118	93	25	50	4,646	3,661	1	2
47	130,2	100,2	30	60	5,126	3,945	1-1/4	2-3/8

Größe	Antriebsvollwelle			
	l_1	l_2	ds	l_s
[mm]				
HS1	97	77	16	40
HS2	81	61	19	40
HS3	117,5	92,5	24	50
[in]				
NHS1	3,819	3,032	5/8	1-9/16
NHS2	3,189	2,402	3/4	1-9/16
NHS3	4,626	3,642	7/8	2

Axiallast an den Wellen

Wenn die Kraft an der Abtriebswelle Radial- sowie Axialkomponenten hat, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#) dann überprüfen Sie die Eignung.

GETRIEBEMOTOR UND KOAXIALGETRIEBE EVOX



PRODUKTÜBERSICHT

EVOX ist die neue Plattform der Bonfiglioli Getriebemotoren; die EVOX Produktfamilie beginnt mit dem neuen **CP**.

EVOX CP ist ein Helical In-Line Produkt mit glattem Gehäuse, das vortreffliche Leistungen und Qualität bietet.

Die marktübliche Schnittstelle ermöglicht den Einsatz von EVOX CP an den meisten, bestehenden Industriemaschinen, ohne dass besondere Anpassungen nötig sind. Dank der umfangreichen Auswahl an Versionen/Optionen und im **Bonfiglioli Produktportfolio** erhältlichen Motoren wird dieses neue Produkt zahlreichen Anforderungen gerecht.



Merkmale	Vorteile
Die Gesamtabmessungen entsprechen den Marktstandards	Vollkommen austauschbar mit den Marktstandards
Glatte Oberfläche	Einfach zu reinigendes Design
Beim Standardprodukt ist jede beliebige Einbaulage möglich	Vereinfachte Lagerhaltung durch weniger Codes
Hohe Drehmomentdichte durch die Stirnrad-Technologie	Hohe Leistungen und Robustheit
Option verstärktes Radial-/Axiallager	Produkt passend für dezentrale Steuerungen
Fuß- und Flansch Ausführungen und hohe Übersetzungen	Produkt passend für Pumpen und Kompressoren

Größen EVOX CP	Nenndrehmoment [Nm]	Bereich der Getriebeübersetzung	Maximale Radiallasten [N] ¹	Leistung des kompakten Getriebemotors [kW]	[hp]
07	55	2,8-81,2	1470	0,37	0,5
17	100	2,4-85,9	2460	0,75	1
37	200	2,3-133	4110	1,5	2
47	335	2,4-172	5240	4	5,5
57	500				
67	650				


(1) max. Werte bei 1400 U/min am Eingang, Abtriebs-Nenndrehmoment und Radiallast, bezogen auf Mitte der Abtriebswelle.

Dieser Wert könnte sich je nach Getriebeübersetzung ändern

PRODUKTÜBERSICHT


TECHNISCHE MERKMALE

CP - Koaxialgetriebe



- 1** Die Gesamtabmessungen entsprechen den Marktstandards
- 2** Mit nur einem Produkt ist jede Einbaulage möglich
Anwendung in jeder beliebigen Einbaulage, dank durchdachter Ölschmierung.
- 3** Fokus auf die Zuverlässigkeit jedes Bauteils
Die Verwendung zuverlässiger Bauteile verbessert die Zuverlässigkeit des ganzen Produkts.
- 4** Effiziente, geräuscharme Verzahnung
Die hocheffizienten Zahnradpaarungen reduzieren die Ölerwärmung und verhindern so Unregelmäßigkeiten an den Wellendichtringen.
- 5** Produktflexibilität/-modularität
Leichte Montage mit einfaches Werkzeug.
- 6** Umfangreiche Serie von Bauformen und Optionen

Elektromotor – MXN/MNN



1

Wirkungsgrad IE3/NEMA Premium ohne Kompromisse

Dieser Motor erfüllt die weltweit strengsten Vorschriften in Bezug auf die Effizienz.

2

Nur ein einziger Motor für EU, USA, Indien und Australien

Mit dem speziellen 9-PIN-Klemmbrett können Sie für die meisten Märkte die richtige Spannung anschließen.

3

Fokus auf die Zuverlässigkeit jedes Bauteils

Die Verwendung zuverlässiger Bauteile verbessert die Zuverlässigkeit des ganzen Produkts.

4

Drehbarer Klemmkasten

Mit dieser Funktion können Sie den Klemmkasten in jede gewünschte Position drehen.

5

Modulare Bremsen und Drehgeber

6

Umfangreiche Auswahl an Bauformen und Optionen

PRODUKTÜBERSICHT

ZIELANWENDUNGEN

- **Vollständig austauschbares Produkt im Vergleich zu Marktstandards**
- **Wirkungsgrad IE3/NEMA Premium ohne Kompromisse**, weltweit betriebsbereit für Hochleistungs-Anwendungen.



Optionen für hohe Axial- und Radiallasten, dadurch eignet sich das Produkt auch für Schneckenförderer und/oder Antriebe mit Riemenscheiben/Riemenförderern.

Kompaktes Design, daher ist es auch für Anwendungen mit besonderen Einbaubedingungen geeignet.



Best-in-Class in Bezug auf Drehmoment. Es ist das Produkt mit der höchsten Drehmomentdichte in seiner Klasse.



**AUTOMATISCHE
TORE & BARRIEREN**



TEXTILIEN



VERPACKUNG



MATERIALHANDHABUNG



RECYCLING



**LEBENSMITTEL
& GETRÄNKE**



**HEIZUNG, LÜFTUNG &
KLIMATISIERUNG**


PRODUKTÜBERSICHT

MODULARITÄT

CP - Koaxialgetriebe



Diese Getriebelösungen erfüllen **alle grundlegenden Marktanforderungen**.
Verschiedene andere Produkte werden demnächst folgen.




Konfigurationen mit Füßen und Flansch verfügbar

Elektromotor – MXN/MNN



Um sich perfekt Ihren Anwendungserfordernissen anzupassen sind viele Bauformen der Elektromotoren erhältlich.



Es sind DC-Bremsen erhältlich.

KENNZEICHNUNG


CP - Koaxialgetriebe

CP	37	2	N	P	F140	7,5	S20	Alle	+ Optionen	+ Motor

Getriebeserie
CP Koaxial



Elektromotor – MXN/MNN

MXN	20MB	4	WD1	60	IP55	CLF	C	N	+ Bremse	+ Optionen
Siehe "Option Seite Elektromotor EVOX"										
Siehe "Bremse Elektromotor EVOX"										
Lage des Klemmkastens										
										
Bauformen des Motors - Kompmotoren (MXN, MNN)										
Isolationsklasse CLF										
Motor ohne Bremse Motor mit Bremse										
IP55 Standard IP54 Standard										
IP56 Option IP55 Option										
Wicklungsfrequenz - Nur für Bremsmotoren*										
50 - 50 Hz 60 - 60 Hz										
Wicklung										
Siehe "Entsprungstabellen Spannung/Frequenz der Wicklungen"										
Größe										
Siehe "Leistungstabellen des Asynchron-Elektromotors"										
Serie kompakte Asynchron-Elektromotoren										
MXN IE3/NEMA Premium										
MNN IE1/NEMA Standard										
* Das Feld "Wickelfrequenz" ist nur bei der Bremse FD mit direkter Stromversorgung (DIR) vorhanden.										

KENNZEICHNUNG

BAUFORMEN

CP - Koaxialgetriebe

Eingangstabelle

Eingangsversion	Größen							
	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132
IEC Elektromotoradapter	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132
Auslegung Kompaktmotor	-	S05	S10	S20	S25	S30	S35	
Vollwelle		HS1/NHS1		HS2/NHS2		HS3/NHS3		Demnächst erhältlich
MotoradapterNEMA			N56	N143	N145	N182	N184	N213 N215
CP07								
CP17		X						
CP37		X		X				
CP47				X		X		
CP57								Demnächst erhältlich
CP67								

 Eingangskupplung IEC und NEMA erhältlich

X mit freier Eingangswelle erhältlich

Tabelle der Abtriebsflansche

	Größen				
	F120	F140	F160	F200	F250
CP07	X				
CP17	X	X	X		
CP37	X	X	X	X	X
CP47		X	X	X	X
CP57					Demnächst erhältlich
CP67					

 Kompatibler Abtriebsflansch

X Erhältlich in der Version mit Füßen und PF Flansch



EINBAULAGEN


CP - Koaxialgetriebe

Mit nur einem Produkt ist jede Einbaulage möglich

Dank verbesserter Leistungen und Zuverlässigkeit der Bauteile kann dieses Getriebe serienmäßig in jeder beliebigen Lage eingebaut werden.

EVOX CP wird mit Öl gefüllt geliefert (Lebensdauer-Schmierung), dessen optimierter Füllstand jede Einbaulage ermöglicht. Bei Auswahl der Option SO wird das Getriebe von Bonfiglioli ohne Öl geliefert und muss über die Serviceschrauben vom Kunden selbst befüllt werden.

Dieses Merkmal kann die Vielseitigkeit Ihres Projekts erhöhen und es Ihnen ermöglichen, dieses Produkt in jeder beliebigen Lage einzubauen.





Einschränkung der Einbaulage

Option verstärkte Abtriebslager [OHA - OHR]

Wenn EVOX CP benötigt wird, mit:

- OHR oder OHA
- senkrechter Einbaulage und Abtriebswelle oben, oder eine Einbaulage innerhalb 60 ° davon, ausgerichtet in irgendeine Richtung, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#). Und überprüfen Sie, ob der Ölstand für Ihre Anwendung ausreichend ist oder ob eine kundenspezifische Lösung notwendig ist.





LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Tabellen-Einführung

■ Anzahl der Pole

■ Motor-Nennleistung am Abtrieb

■ Die Getriebedaten sind mit der angegebenen Antriebsdrehzahl und Motorfrequenz von **50 Hz berechnet**

■ Die Getriebedaten sind mit der angegebenen Antriebsdrehzahl und Motorfrequenz von **60 Hz berechnet**

■ Getriebeübersetzung

■ Getriebegröße

■ Getriebestufen

P₁ = 0,25 kW / 0,33 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3

50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP		BXN	MXN
126.1	19	168	2.9				10.6	07	2	P63
117.0	21	186	2.7				11.5			S05
99.9	24	212	2.3	126.4	19	168	2.9	13.4		

■ Betriebsfaktor: $S = M_{n2}/M_2$
Der Wert Mn2 ist in der Tabelle der Getriebeleistungen zu finden

■ Das Abtriebsmoment ist mit dem angegebenen Kompaktmotor IE3/NEMA Premium berechnet

■ Die Abtriebsdrehzahl ist mit dem angegebenen Kompaktmotor IE3/NEMA Premium berechnet

Größe des IEC Motors

Größe des Kompaktmotors

Bei den Leistungsdaten werden Temperaturen von 25 °C und < 1000 m Höhenlage berücksichtigt.

In der Tabelle sind die Kombinationen aufgeführt, die einen Betriebsfaktor zwischen 0,9 und 3 aufweisen.

Lesen Sie die [Auswahlrichtlinien](#), bevor Sie den Motor konfigurieren, um die richtige Leistung auszuwählen.

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P₁ = 0,12 kW / 0,16 HP										
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP		BXN	MXN
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
62,5	18	159	3.0			22,5	07	3	63MA	05MA
54,1	21	186	2,6			26,0				
50,1	23	204	2,4	61,4	19	168	2,9	28,1		
42,8	27	239	2,1	52,5	22	195	2,5	32,9		
36,1	32	283	1,7	44,3	26	230	2,1	38,9		
32,8	35	310	1,6	40,2	28	248	1,9	42,9		
30,5	38	336	1,5	37,4	31	274	1,8	46,1		
28,4	40	354	1,4	34,8	33	292	1,7	49,6		
26,3	44	389	1,3	32,3	36	319	1,5	53,4		
22,5	51	451	1,1	27,5	42	372	1,3	62,6		
19,0	60	531	0,9	23,2	49	434	1,1	74,2		
				21,2	54	478	1,0	81,2		
33,7	34	301	2,9			41,8	17	3	63MA	05MA
28,9	40	354	2,5			48,7				
26,8	43	381	2,3	32,9	35	310	2,9	52,4		
24,9	46	407	2,2	30,5	38	336	2,7	56,6		
21,3	54	478	1,9	26,0	44	389	2,3	66,2		
17,9	64	566	1,6	22,0	52	460	1,9	78,4		
16,4	70	620	1,4	20,1	57	504	1,8	85,9		
16,8	68	602	2,9			83,6	37	3	63MA	05MA
15,7	73	646	2,7			89,7				
13,5	85	752	2,4	16,6	69	611	2,9	104,0		
11,5	99	876	2,0	14,1	81	717	2,5	122,1		
10,6	108	956	1,8	12,9	89	788	2,3	133,2		
8,9	129	1142	2,6			158,0	47	3	63MA	05MA
8,2	140	1239	2,4	10,0	114	1009	2,9	171,9		

P₁ = 0,18 kW / 0,25 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
86.4	20	177	2.8			15.9	07	2	63MB	05MB
78.9	22	195	2.5			17.4				
65.5	26	230	2.1	82.0	21	186	2.6	21.0	07	3
61.0	28	248	2.0	76.4	23	204	2.4	22.5		
52.8	33	292	1.7	66.1	26	230	2.1	26.0		
48.9	35	310	1.6	61.3	28	248	2.0	28.1		
41.8	41	363	1.3	52.3	33	292	1.7	32.9		
35.3	49	434	1.1	44.2	39	345	1.4	38.9		
32.0	54	478	1.0	40.1	43	381	1.3	42.9		
29.8	58	513	1.0	37.3	46	407	1.2	46.1		
				34.7	50	443	1.1	49.6		
				32.2	53	469	1.0	53.4		
50.4	34	301	2.9			27.2	17	3	63MB	05MB
43.9	39	345	2.6			31.2				
38.1	45	398	2.2	47.7	36	319	2.8	36.0		
35.4	49	434	2.1	44.3	39	345	2.6	38.8		
32.8	52	460	1.9	41.1	42	372	2.4	41.8		
28.2	61	540	1.6	35.3	49	434	2.1	48.7		
26.2	66	584	1.5	32.8	52	460	1.9	52.4		
24.3	71	628	1.4	30.4	57	504	1.8	56.6		
20.7	83	735	1.2	26.0	66	584	1.5	66.2		
17.5	98	867	1.0	21.9	78	690	1.3	78.4		
16.0	108	956	0.9	20.0	86	761	1.2	85.9		
25.6	67	593	3.0			53.6	37	3	63MB	05MB
23.6	73	646	2.7			58.2				
22.7	76	673	2.6			60.4				
20.1	86	761	2.3	25.1	68	602	2.9	68.5		
18.8	91	805	2.2	23.5	73	646	2.7	73.0		
16.4	105	929	1.9	20.6	84	743	2.4	83.6		
15.3	112	991	1.8	19.2	90	797	2.2	89.7		
13.2	130	1151	1.5	16.5	104	920	1.9	104.0		
11.2	153	1354	1.3	14.1	122	1080	1.6	122.1		
10.3	167	1478	1.2	12.9	133	1177	1.5	133.2		
15.2	113	1000	3.0			90.4	47	3	63MB	05MB
14.3	120	1062	2.8			96.1				
12.6	137	1213	2.4			109.4				
11.7	147	1301	2.3	14.7	117	1036	2.9	117.1		
10.2	169	1496	2.0	12.7	135	1195	2.5	135.1		
8.7	198	1752	1.7	10.9	158	1398	2.1	158.0		
8.0	215	1903	1.6	10.0	172	1522	1.9	171.9		

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP											
4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3											
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S	i	CP		BXN	MXN	
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
121.2	20	177	2.8				11.4	07	2	71MA	10MA
103.5	23	204	2.4	127.2	19	168	2.9		13.4		
87.3	27	239	2.0	107.4	22	195	2.5		15.9		
79.8	30	266	1.8	98.1	24	212	2.3		17.4		
66.2	36	319	1.5	81.3	29	257	1.9	21.0	07	71MA	10MA
61.7	39	345	1.4	75.8	31	274	1.7	22.5			
53.3	45	398	1.2	65.6	36	319	1.5	26.0			
49.5	48	425	1.1	60.8	39	345	1.4	28.1			
42.2	57	504	1.0	51.9	46	407	1.2	32.9	17	71MA	10MA
				43.8	54	478	1.0	38.9			
				39.8	60	531	0.9	42.9			
70.4	34	301	2.9				19.7	2			
60.0	40	354	2.5				23.2	17	71MA	10MA	
55.0	43	381	2.3	67.6	35	310	2.8		25.2		
51.0	47	416	2.1	62.6	38	336	2.6	27.2			
44.4	54	478	1.9	54.6	44	389	2.3	31.2			
38.5	62	549	1.6	47.3	50	443	2.0	36.0	37	71MA	10MA
35.8	67	593	1.5	44.0	54	478	1.8	38.8			
33.2	72	637	1.4	40.8	59	522	1.7	41.8			
28.5	84	743	1.2	35.0	68	602	1.5	48.7			
26.5	90	797	1.1	32.5	73	646	1.4	52.4	47	71MA	10MA
24.5	97	859	1.0	30.2	79	699	1.3	56.6			
				25.8	93	823	1.1	66.2			
				21.7	110	974	0.9	78.4			
33.9	70	620	2.8				40.9	37	3	71MA	10MA
29.7	80	708	2.5				46.8				
27.6	86	761	2.3	34.0	70	620	2.8	50.2			
25.9	92	814	2.2	31.8	75	664	2.7	53.6			
23.8	100	885	2.0	29.3	81	717	2.5	58.2	47	71MA	10MA
23.0	104	920	1.9	28.2	85	752	2.4	60.4			
20.3	118	1044	1.7	24.9	96	850	2.1	68.5			
19.0	126	1115	1.6	23.4	102	903	2.0	73.0			
16.6	144	1275	1.4	20.4	117	1036	1.7	83.6	47	71MA	10MA
15.5	154	1363	1.3	19.0	125	1106	1.6	89.7			
13.3	179	1584	1.1	16.4	146	1292	1.4	104.0			
11.4	210	1859	1.0	14.0	171	1513	1.2	122.1			
				12.8	186	1646	1.1	133.2	47	71MA	10MA
19.4	123	1089	2.7				71.6	3			
17.3	138	1221	2.4	21.3	112	991	3.0	80.2			
15.4	155	1372	2.2	18.9	126	1115	2.6	90.4			
14.4	165	1460	2.0	17.7	135	1195	2.5	96.1	47	71MA	10MA
12.7	188	1664	1.8	15.6	153	1354	2.2	109.4			
11.9	201	1779	1.7	14.6	164	1452	2.0	117.1			
10.3	232	2053	1.4	12.6	189	1673	1.8	135.1			
8.8	272	2407	1.2	10.8	221	1956	1.5	158.0	47	71MA	10MA
8.1	296	2620	1.1	9.9	241	2133	1.4	171.9			

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz			60Hz			i	Größe		IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP	Stufen		
rpm	Nm	lb-in	rpm	Nm	lb-in					
206.7	17	150	2.9			6.9			71MB	10MB
188.9	19	168	2.7			7.5				
177.6	20	177	2.8			8.0				
154.5	23	204	2.4	188.4	19	168	2.9	9.2		
143.8	25	221	2.2	175.4	20	177	2.7	9.9		
133.6	26	230	2.1	163.0	22	195	2.5	10.6		
123.9	29	257	1.9	151.1	23	204	2.4	11.4		
105.8	33	292	1.6	129.1	27	239	2.0	13.4		
89.3	40	354	1.4	108.9	32	283	1.7	15.9		
81.6	43	381	1.3	99.5	36	319	1.5	17.4		
67.7	52	460	1.1	82.5	43	381	1.3	21.0		
63.1	56	496	1.0	76.9	46	407	1.2	22.5		
				66.5	53	469	1.0	26.0		
				61.7	57	504	1.0	28.1		
102.5	34	301	2.9			13.8			71MB	10MB
89.6	39	345	2.5			15.8				
83.5	42	372	2.4	101.9	35	310	2.9	17.0		
72.0	49	434	2.0	87.8	40	354	2.5	19.7		
61.3	58	513	1.7	74.8	47	416	2.1	23.2		
56.2	63	558	1.6	68.6	51	451	1.9	25.2		
52.1	68	602	1.5	63.5	56	496	1.8	27.2		
45.4	78	690	1.3	55.4	64	566	1.6	31.2		
39.4	90	797	1.1	48.0	74	655	1.4	36.0		
36.6	97	859	1.0	44.6	79	699	1.3	38.8		
33.9	104	920	1.0	41.4	85	752	1.2	41.8		
				35.5	99	876	1.0	48.7		
				33.0	107	947	0.9	52.4		
47.3	75	664	2.7			30.0			71MB	10MB
41.9	84	743	2.4	51.2	69	611	2.9	33.8		
37.0	95	841	2.1	45.1	78	690	2.6	38.3		
34.7	102	903	2.0	42.3	84	743	2.4	40.9		
30.3	117	1036	1.7	37.0	96	850	2.1	46.8		
28.3	125	1106	1.6	34.5	102	903	2.0	50.2		
26.5	133	1177	1.5	32.3	109	965	1.8	53.6		
24.4	145	1283	1.4	29.7	119	1053	1.7	58.2		
23.5	150	1328	1.3	28.6	123	1089	1.6	60.4		
20.7	170	1505	1.2	25.3	140	1239	1.4	68.5		
19.4	182	1611	1.1	23.7	149	1319	1.3	73.0		
17.0	208	1841	1.0	20.7	171	1513	1.2	83.6		
				19.3	183	1620	1.1	89.7		
				16.6	212	1876	0.9	104.0		

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3

50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
33.7	105	929	3.0			42.1	47	3	71MB	10MB
29.6	119	1053	2.8			47.9				
27.7	128	1133	2.6			51.3				
25.6	138	1221	2.2	31.2	113 1000	2.7				
23.4	151	1336	2.2	28.5	124 1097	2.7				
19.8	178	1575	1.9	24.2	146 1292	2.3				
17.7	200	1770	1.7	21.6	164 1452	2.0				
15.7	225	1991	1.5	19.2	184 1629	1.8				
14.8	239	2115	1.4	18.0	196 1735	1.7				
13.0	272	2407	1.2	15.8	223 1974	1.5				
12.1	291	2576	1.1	14.8	239 2115	1.4				
10.5	336	2974	1.0	12.8	276 2443	1.2				
				11.0	323 2859	1.0				
				10.1	351 3107	1.0				
						171.9				

P₁ = 0,55 kW / 0,75 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3

50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
191.7	27	239	2.9			7.6	17	2	80MA	20MA	
169.6	31	274	2.9			8.5					
142.6	37	327	2.6			10.2					
126.4	42	372	2.4	153.3	34 301	2.9					
111.5	47	416	2.1	135.2	39 345	2.6					
104.6	50	443	2.0	126.8	41 363	2.4					
91.4	57	504	1.7	110.8	47 416	2.1					
85.2	62	549	1.6	103.3	51 451	2.0					
53.1	99	876	1.0	64.4	82 726	1.2	27.2	17	3	80MA	20MA
				56.2	94 832	1.1	31.2				
				48.7	108 956	0.9	36.0				
75.1	70	620	2.9			19.3	37	2	80MA	20MA	
48.2	109	965	1.8	58.5	90 797	2.2	30.0				
42.8	123	1089	1.6	51.9	101 894	2.0	33.8				
37.7	139	1230	1.4	45.8	115 1018	1.7	38.3				
35.4	148	1310	1.3	42.9	122 1080	1.6	40.9				
30.9	170	1505	1.2	37.5	140 1239	1.4	46.8				
28.8	182	1611	1.1	35.0	150 1328	1.3	50.2				
27.0	194	1717	1.0	32.8	160 1416	1.2	53.6				

P₁ = 0,55 kW / 0,75 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz				60Hz				i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S		n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in		rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN	
23.9	219	1938	0.9	29.0	181	1602	1.1	60.4	37	3	80MA	20MA
				25.6	205	1814	1.0	68.5				
				24.0	219	1938	0.9	73.0				
54.3	97	859	3.0					26.6	47	3	80MA	20MA
46.1	114	1009	2.7					31.4				
41.2	128	1133	2.4	49.9	105	929	2.8	35.2				
36.5	144	1275	2.2	44.3	119	1053	2.6	39.6				
34.3	153	1354	2.0	41.7	126	1115	2.5	42.1				
30.2	174	1540	1.9	36.6	143	1266	2.3	47.9				
28.2	186	1646	1.8	34.2	154	1363	2.2	51.3				
26.1	201	1779	1.5	31.7	166	1469	1.9	55.4				
23.8	221	1956	1.5	28.9	182	1611	1.8	60.8				
20.2	260	2301	1.3	24.5	214	1894	1.6	71.6				
18.0	291	2576	1.2	21.9	240	2124	1.4	80.2				
16.0	328	2903	1.0	19.4	270	2390	1.2	90.4				
15.1	349	3089	1.0	18.3	288	2549	1.2	96.1				
				16.0	327	2894	1.0	109.4				
				15.0	350	3098	1.0	117.1				

P₁ = 0,75 kW / 1,0 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz				60Hz				i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S		n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in		rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN	
321.7	22	195	2.9					4.5	17	2	80MB	20MB
285.1	25	221	2.8					5.1				
251.9	28	248	2.6					5.8				
235.9	30	266	2.5	285.7	25	221	3.0	6.2				
206.1	35	310	2.3	249.6	29	257	2.8	7.0				
192.2	37	327	2.1	232.7	31	274	2.6	7.6				
170.1	42	372	2.1	206.0	35	310	2.6	8.5				
143.0	50	443	1.9	173.1	41	363	2.3	10.2				
126.7	57	504	1.8	153.4	47	416	2.1	11.4				
111.8	64	566	1.6	135.4	53	469	1.9	13.0				
104.8	68	602	1.5	127.0	56	496	1.8	13.8				
91.6	78	690	1.3	110.9	65	575	1.5	15.8				
85.4	84	743	1.2	103.4	69	611	1.4	17.0				

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P ₁ = 0,75 kW / 1,0 HP										
4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3										
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S	i	CP		BXN	MXN
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
			64.5	111	982	0.9	27.2	17	3	80MB
123.2	58	513	3.0				11.8	37	2	80MB
109.9	65	575	2.8				13.2			
91.7	78	690	2.5	111.1	64	566	3.0	15.8		
80.6	89	788	2.3	97.6	73	646	2.7	18.0		
75.3	95	841	2.1	91.2	79	699	2.5	19.3		
48.4	148	1310	1.4	58.6	122	1080	1.6	30.0	37	3
42.9	167	1478	1.2	51.9	138	1221	1.4	33.8		
37.8	189	1673	1.1	45.8	156	1381	1.3	38.3		
35.5	202	1788	1.0	42.9	167	1478	1.2	40.9		
				37.5	191	1690	1.0	46.8		
				35.0	205	1814	1.0	50.2		
				32.8	218	1929	0.9	53.6		
68.2	105	929	3.0				21.3	47	2	80MB
63.9	112	991	2.8				22.7			20MB
59.7	120	1062	2.3	72.3	99	876	2.7	24.3	47	3
54.5	131	1159	2.2	66.0	109	965	2.5	26.6		
46.3	155	1372	2.0	56.0	128	1133	2.2	31.4		
41.3	174	1540	1.8	50.0	143	1266	2.1	35.2		
36.6	195	1726	1.6	44.4	161	1425	1.9	39.6		
34.4	208	1841	1.5	41.7	172	1522	1.8	42.1		
30.3	237	2098	1.4	36.6	195	1726	1.7	47.9		
28.3	253	2239	1.3	34.2	209	1850	1.6	51.3		
26.2	274	2425	1.1	31.7	226	2000	1.4	55.4		
23.9	300	2655	1.1	28.9	248	2195	1.4	60.8		
20.3	353	3124	0.9	24.5	292	2584	1.1	71.6		
				21.9	327	2894	1.0	80.2		
				19.4	368	3257	0.9	90.4		

P₁ = 1,1 kW / 1,50 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN	
339.1	31	274	2.8			4.3	37	2	90S	25S	
225.2	47	416	2.8			6.4					
184.9	57	504	2.4	224.0	47	416			7.8		
144.8	73	646	2.2	175.4	60	531			10.0		
122.9	85	752	2.0	148.9	71	628			11.8		
109.7	96	850	1.9	132.9	79	699			13.2		
91.5	115	1018	1.7	110.9	95	841			15.8		
80.4	131	1159	1.5	97.4	108	956			18.0		
75.2	140	1239	1.4	91.1	115	1018			19.3		
48.3	218	1929	0.9	58.5	180	1593	30.0	37	3	90S	25S
				51.8	203	1797	33.8				
181.9	58	513	2.9			8.0	47	2	90S	25S	
119.2	88	779	2.8			12.2					
102.1	103	912	2.6			14.2					
91.6	115	1018	2.4	111.0	95	841	15.8				
81.8	128	1133	2.3	99.1	106	938	17.7				
77.1	136	1204	2.2	93.4	112	991	18.8				
68.1	154	1363	2.0	82.5	127	1124	21.3				
63.8	165	1460	1.9	77.2	136	1204	22.7				
59.6	176	1558	1.6	72.2	145	1283	24.3	47	3	90S	25S
54.4	193	1708	1.5	65.9	159	1407	26.6				
46.2	228	2018	1.4	55.9	188	1664	31.4				
41.2	255	2257	1.2	49.9	211	1868	35.2				
36.6	287	2540	1.1	44.3	237	2098	39.6				
34.4	306	2708	1.0	41.6	252	2230	42.1				
30.2	348	3080	0.9	36.6	287	2540	47.9				
28.2	372	3292	0.9	34.2	307	2717	51.3				
				31.6	332	2938	55.4				
				28.9	364	3222	60.8				

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P₁ = 1,5 kW / 2,00 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BNX	MXN
640.4	22	195	3.0			2.2	37	2	90L	25L
533.7	27	239	2.7			2.7				
453.1	32	283	2.5	550.3	26	230			3.2	
423.8	34	301	3.0			3.4				
354.9	40	354	2.7			4.1				
337.5	42	372	2.0	409.8	35	310			4.3	
301.5	48	425	2.5	366.1	39	345			4.8	
268.8	53	469	2.3	326.5	44	389			5.4	
224.1	64	566	2.0	272.2	53	469			6.4	
184.0	78	690	1.7	223.5	64	566			7.8	
144.1	99	876	1.6	175.0	82	726			10.0	
122.3	117	1036	1.5	148.6	96	850			11.8	
109.2	131	1159	1.4	132.6	108	956			13.2	
91.1	157	1390	1.2	110.6	129	1142			15.8	
80.1	179	1584	1.1	97.2	147	1301			18.0	
74.8	191	1690	1.0	90.9	158	1398			19.3	
480.3	30	266	2.8			3.0	47	2	90L	25L
432.7	33	292	2.7			3.3				
292.9	49	434	2.8			4.9				
263.4	54	478	2.7			5.5				
225.9	63	558	2.5	274.3	52	460			6.4	
202.7	71	628	2.3	246.1	58	513			7.1	
181.0	79	699	2.1	219.8	65	575			8.0	
167.8	85	752	2.5			8.6				
148.9	96	850	2.3	180.8	79	699			9.7	
131.7	109	965	2.3	160.0	90	797			10.9	
118.6	121	1071	2.1	144.0	99	876			12.2	
101.6	141	1248	1.9	123.4	116	1027			14.2	
91.2	157	1390	1.8	110.8	129	1142			15.8	
81.4	176	1558	1.6	98.9	145	1283			17.7	
76.7	187	1655	1.6	93.2	154	1363			18.8	
67.7	211	1868	1.5	82.3	174	1540			21.3	
63.5	226	2000	1.4	77.1	186	1646			22.7	
59.3	241	2133	1.2	72.0	199	1761	47	3	90L	25L
54.1	265	2345	1.1	65.7	218	1929			24.3	
45.9	312	2761	1.0	55.8	257	2275			26.6	
				49.8	288	2549			31.4	
				44.2	324	2868			35.2	
						39.6				

P₁ = 2,2 kW / 3,00 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN
617.8	34	301	2.9			2.4	47	2	100LA	30LA
486.0	43	381	2.7			3.0				
437.8	48	425	2.8			3.3				
377.7	56	496	2.7			3.9				
335.2	63	558	2.6			4.3				
296.3	71	628	2.4	358.7	59 522	2.9	4.9			
266.5	79	699	2.3	322.7	65 575	2.8	5.5			
228.5	92	814	2.1	276.6	76 673	2.5	6.4			
205.1	102	903	2.0	248.2	85 752	2.4	7.1			
183.2	115	1018	1.8	221.7	95 841	2.2	8.0			
169.7	124	1097	1.7	205.5	102 903	2.1	8.6			
150.6	139	1230	1.6	182.3	115 1018	2.0	9.7			
133.3	158	1398	1.6	161.3	130 1151	1.9	10.9			
120.0	175	1549	1.4	145.3	145 1283	1.7	12.2			
102.8	204	1806	1.3	124.5	169 1496	1.6	14.2			
92.3	228	2018	1.2	111.7	188 1664	1.5	15.8			
82.4	255	2257	1.1	99.7	211 1868	1.4	17.7			
			72.7	289 2558	0.9	24.3	47	3	100LA	30LA

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P ₁ = 3,0 kW / 4,0 HP				4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3							
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP		BXN	MXN	
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
615.3	47	416	2.1	746.2	38	336	2.4	2.4	47	2	100LB
484.0	59	522	1.9	587.0	49	434	2.3	3.0			30LB
436.0	66	584	2.1	528.8	54	478	2.3	3.3			
376.2	76	673	2.0	456.2	63	558	2.4	3.9			
333.8	86	761	1.9	404.8	71	628	2.3	4.3			
295.1	97	859	1.8	357.9	80	708	2.1	4.9			
265.4	108	956	1.7	321.9	89	788	2.0	5.5			
227.6	126	1115	1.5	276.0	104	920	1.8	6.4			
204.2	140	1239	1.4	247.7	116	1027	1.7	7.1			
182.4	157	1390	1.3	221.2	129	1142	1.6	8.0			
169.0	169	1496	1.3	205.0	140	1239	1.5	8.6			
150.0	191	1690	1.2	181.9	157	1390	1.4	9.7			
132.7	216	1912	1.1	161.0	178	1575	1.4	10.9			
119.5	240	2124	1.0	144.9	198	1752	1.3	12.2			
102.4	280	2478	0.9	124.2	231	2045	1.1	14.2			
				111.5	257	2275	1.1	15.8			
				99.5	288	2549	1.0	17.7			

P₁ = 4,0 kW / 5,5 HP

4 POLIGE MOTOREN · PREMIUM-EFFIZIENZ IE3



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang		
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S							
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN		
615.7	62	549	1.6	746.6	47	416	2.0	2.4	47	2	112M	35M
484.3	79	699	1.5	587.3	60	531	1.8	3.0				
436.3	88	779	1.5	529.1	67	593	1.9	3.3				
376.4	101	894	1.5	456.5	77	682	1.9	3.9				
334.0	114	1009	1.4	405.1	87	770	1.8	4.3				
295.3	129	1142	1.3	358.1	99	876	1.7	4.9				
265.6	144	1275	1.3	322.1	110	974	1.6	5.5				
227.7	168	1487	1.1	276.2	128	1133	1.5	6.4				
204.4	187	1655	1.1	247.8	143	1266	1.4	7.1				
182.5	209	1850	1.0	221.4	160	1416	1.3	8.0				
169.2	226	2000	1.0	205.1	172	1522	1.2	8.6				
				182.0	194	1717	1.2	9.7				
				161.1	219	1938	1.1	10.9				
				145.0	244	2160	1.0	12.2				
				124.3	284	2514	0.9	14.2				

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P ₁ = 0,12 kW / 0,16 HP				4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1						
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
64.9	19	168	2.9				21.0			
60.5	20	177	2.7				22.5			
52.3	23	204	2.3				26.0			
48.5	25	221	2.2	60.0	19	168	2.9			
41.5	30	266	1.9	51.2	22	195	2.5			
35.0	35	310	1.6	43.3	26	230	2.1			
31.8	39	345	1.4	39.3	29	257	1.9			
29.6	41	363	1.3	36.6	31	274	1.8			
27.5	45	398	1.2	34.0	34	301	1.6			
25.5	48	425	1.1	31.5	36	319	1.5			
21.8	56	496	1.0	26.9	43	381	1.3			
				22.7	50	443	1.1			
				20.7	55	487	1.0			
							81.2			
35.1	35	310	2.9				38.8			
32.6	38	336	2.7				41.8			
27.9	44	389	2.3				48.7			
26.0	47	416	2.1	32.1	36	319	2.8			
24.1	51	451	2.0	29.8	38	336	2.6			
20.6	60	531	1.7	25.4	45	398	2.2			
17.4	71	628	1.4	21.5	53	469	1.9			
15.9	77	682	1.3	19.6	58	513	1.7			
							85.9			
16.3	75	664	2.7				83.6			
15.2	81	717	2.5				89.7			
13.1	94	832	2.1	16.2	71	628	2.8			
11.2	110	974	1.8	13.8	83	735	2.4			
10.2	120	1062	1.7	12.6	91	805	2.2			
10.1	122	1080	2.8				135.1			
8.6	142	1257	2.4				158.0			
7.9	155	1372	2.2	9.8	117	1036	2.9			
							171.9			

P₁ = 0,18 kW / 0,25 HP

4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
79.0	21	186	2.7			15.9	07	2	05MB	
72.2	23	204	2.4			17.4				
59.9	27	239	2.0	79.0	22	195				
55.8	29	257	1.9	73.7	23	204				
48.3	34	301	1.6	63.7	27	239				
44.8	36	319	1.5	59.1	29	257				
38.2	43	381	1.3	50.5	34	301				
32.3	51	451	1.1	42.6	40	354				
29.3	56	496	1.0	38.7	44	389				
27.3	60	531	0.9	36.0	48	425				
				33.4	51	451				
				31.0	55	487				
						53.4				
46.1	35	310	2.8			27.2	17	3	05MB	
40.2	41	363	2.5			31.2				
34.9	47	416	2.1	46.0	37	327				
32.4	50	443	2.0	42.8	40	354				
30.0	54	478	1.8	39.7	43	381				
25.8	63	558	1.6	34.0	51	451				
24.0	68	602	1.5	31.6	54	478				
22.2	74	655	1.4	29.3	59	522				
19.0	86	761	1.2	25.0	69	611				
16.0	102	903	1.0	21.1	81	717				
				19.3	89	788				
						85.9				
23.4	70	620	2.9			53.6	37	3	05MB	
21.6	76	673	2.6			58.2				
20.8	79	699	2.5			60.4				
18.3	89	788	2.2	24.2	71	628				
17.2	95	841	2.1	22.7	76	673				
15.0	109	965	1.8	19.8	87	770				
14.0	117	1036	1.7	18.5	93	823				
12.1	135	1195	1.5	15.9	108	956				
10.3	159	1407	1.3	13.6	127	1124				
9.4	173	1531	1.2	12.5	138	1221				
						133.2				
13.9	117	1036	2.9			90.4	47	3	05MB	
13.1	125	1106	2.7			96.1				
11.5	142	1257	2.4	15.2	113	1000				
10.7	152	1345	2.2	14.2	121	1071				
9.3	176	1558	1.9	12.3	140	1239				
7.9	205	1814	1.6	10.5	164	1452				
7.3	223	1974	1.5	9.6	178	1575				
						171.9				

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P ₁ = 0,25 kW / 0,33 HP							4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1					
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang		
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP			MNN		
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in							
124.0	19	168	2.9				10.6	07	2	05MC		
115.0	21	186	2.6				11.4					
98.2	24	212	2.3	124.7	19	168	2.9					
82.9	29	257	1.9	105.2	23	204	2.4					
75.7	32	283	1.7	96.1	25	221	2.2					
62.8	38	336	1.4	79.7	30	266	1.8					
58.5	41	363	1.3	74.3	32	283	1.7					
50.6	47	416	1.2	64.2	37	327	1.5					
46.9	51	451	1.1	59.6	40	354	1.4					
40.1	60	531	0.9	50.9	47	416	1.2					
				42.9	56	496	1.0					
						38.9						
66.8	36	319	2.8				19.7	17	2	05MC		
56.9	42	372	2.4				23.2					
52.2	46	407	2.2	66.3	36	319	2.8					
48.3	49	434	2.0	61.4	39	345	2.6					
42.1	57	504	1.8	53.5	45	398	2.2					
36.6	65	575	1.5	46.4	51	451	1.9					
34.0	70	620	1.4	43.1	55	487	1.8					
31.5	76	673	1.3	40.0	60	531	1.7					
27.0	88	779	1.1	34.3	70	620	1.4					
25.1	95	841	1.1	31.9	75	664	1.3					
23.3	103	912	1.0	29.6	81	717	1.2					
				25.3	95	841	1.1					
						66.2						
34.4	69	611	2.9				38.3	37	3	05MC		
32.2	74	655	2.7				40.9					
28.1	85	752	2.4	35.7	67	593	3.0					
26.2	91	805	2.2	33.3	72	637	2.8					
24.6	97	859	2.1	31.2	76	673	2.6					
22.6	106	938	1.9	28.7	83	735	2.4					
21.8	110	974	1.8	27.7	86	761	2.3					
19.2	124	1097	1.6	24.4	98	867	2.0					
18.0	132	1168	1.5	22.9	104	920	1.9					
15.8	151	1336	1.3	20.0	119	1053	1.7					
14.7	163	1443	1.2	18.6	128	1133	1.6					
12.7	189	1673	1.1	16.1	148	1310	1.3					
10.8	221	1956	0.9	13.7	174	1540	1.1					
				12.6	190	1682	1.1					
						133.2						
18.4	130	1151	2.6				71.6	47	3	05MC		
16.4	145	1283	2.3	20.8	115	1018	2.9					
14.6	164	1452	2.0	18.5	129	1142	2.6					

P₁ = 0,25 kW / 0,33 HP

4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
13.7	174	1540	1.9	17.4	137	1213	2.4	96.1	47	05MC
12.0	198	1752	1.7	15.3	156	1381	2.1	109.4		
11.3	212	1876	1.6	14.3	167	1478	2.0	117.1		
9.7	245	2168	1.4	12.4	193	1708	1.7	135.1		
8.3	286	2531	1.2	10.6	226	2000	1.5	158.0		
7.7	312	2761	1.1	9.7	245	2168	1.4	171.9		
129.4	18	159	3.0				10.6	07	10MA	
120.0	20	177	2.8				11.4			
102.5	23	204	2.4	126.5	19	168	2.9	13.4		
86.5	28	248	2.0	106.7	22	195	2.5	15.9		
79.0	30	266	1.8	97.5	24	212	2.2	17.4		
65.6	36	319	1.5	80.9	30	266	1.9	21.0		
61.1	39	345	1.4	75.4	32	283	1.7	22.5	07	10MA
52.8	45	398	1.2	65.2	37	327	1.5	26.0		
49.0	49	434	1.1	60.4	40	354	1.4	28.1		
41.8	57	504	1.0	51.6	46	407	1.2	32.9		
				43.6	55	487	1.0	38.9		
				39.6	60	531	0.9	42.9		
69.8	34	301	2.9				19.7	17	10MA	
59.4	40	354	2.5				23.2			
54.5	44	389	2.3	67.2	36	319	2.8	25.2		
50.5	47	416	2.1	62.3	38	336	2.6	27.2		
44.0	54	478	1.8	54.3	44	389	2.3	31.2		
38.2	63	558	1.6	47.1	51	451	2.0	36.0		
35.5	67	593	1.5	43.7	55	487	1.8	38.8	17	10MA
32.9	73	646	1.4	40.6	59	522	1.7	41.8		
28.2	85	752	1.2	34.8	69	611	1.5	48.7		
26.2	91	805	1.1	32.3	74	655	1.4	52.4		
24.3	98	867	1.0	30.0	80	708	1.3	56.6		
				25.6	93	823	1.1	66.2		
				21.6	110	974	0.9	78.4		
35.9	67	593	3.0				38.3	37	10MA	
33.6	71	628	2.8				40.9			
29.4	81	717	2.5				46.8			
27.4	87	770	2.3	33.8	71	628	2.8	50.2		
25.7	93	823	2.2	31.7	75	664	2.7	53.6		
23.6	101	894	2.0	29.1	82	726	2.4	58.2		
22.8	105	929	1.9	28.1	85	752	2.4	60.4		
20.1	119	1053	1.7	24.8	96	850	2.1	68.5		
18.8	127	1124	1.6	23.2	103	912	1.9	73.0		

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P₁ = 0,25 kW / 0,33 HP

4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
16.5	145	1283	1.4	20.3	118	1044	1.7	83.6	37	3
15.3	156	1381	1.3	18.9	126	1115	1.6	89.7		
13.2	181	1602	1.1	16.3	146	1292	1.4	104.0		
11.3	212	1876	0.9	13.9	172	1522	1.2	122.1		
				12.7	187	1655	1.1	133.2		
19.2	124	1097	2.7				71.6	47	3	10MA
17.1	139	1230	2.4	21.1	113	1000	3.0	80.2		
15.2	157	1390	2.1	18.8	127	1124	2.6	90.4		
14.3	167	1478	2.0	17.6	135	1195	2.5	96.1		
12.6	190	1682	1.8	15.5	154	1363	2.2	109.4		
11.7	203	1797	1.6	14.5	165	1460	2.0	117.1		
10.2	235	2080	1.4	12.6	190	1682	1.8	135.1		
8.7	274	2425	1.2	10.7	222	1965	1.5	158.0		
8.0	298	2638	1.1	9.9	242	2142	1.4	171.9		

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP

4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
199.3	18	159	2.8			6.9	07	2	10MB		
182.1	19	168	2.6			7.5					
171.2	21	186	2.7			8.0					
148.9	24	212	2.3	184.4	19	168	2.9	9.2			
138.6	25	221	2.2	171.6	21	186	2.7	9.9			
128.8	27	239	2.0	159.5	22	195	2.5	10.6			
119.4	30	266	1.9	147.9	24	212	2.3	11.4			
102.0	35	310	1.6	126.3	28	248	2.0	13.4			
86.1	41	363	1.3	106.6	33	292	1.7	15.9			
78.6	45	398	1.2	97.4	36	319	1.5	17.4			
65.2	54	478	1.0	80.8	44	389	1.3	21.0	07	3	10MB
60.8	58	513	0.9	75.3	47	416	1.2	22.5			
				65.1	54	478	1.0	26.0			
				60.4	59	522	0.9	28.1			
105.4	34	301	3.0			13.0	17	2	10MB		
98.8	36	319	2.8			13.8					
86.4	41	363	2.4			15.8					
80.5	44	389	2.3	99.7	35	310	2.8	17.0			

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP

4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP			MNN
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
69.4	51	451	2.0	85.9	41	363	2.4	19.7	17	2
59.1	60	531	1.7	73.2	48	425	2.1	23.2		
54.2	65	575	1.5	67.1	53	469	1.9	25.2		
50.2	70	620	1.4	62.2	57	504	1.8	27.2	17	3
43.8	81	717	1.2	54.2	65	575	1.5	31.2		
38.0	93	823	1.1	47.0	75	664	1.3	36.0		
35.3	100	885	1.0	43.7	81	717	1.2	38.8		
32.7	108	956	0.9	40.5	87	770	1.1	41.8		
				34.8	102	903	1.0	48.7		
				32.3	109	965	0.9	52.4		
52.6	67	593	3.0				26.0	37	2	10MB
45.6	77	682	2.6				30.0	37	3	10MB
40.4	87	770	2.3	50.1	71	628	2.8	33.8		
35.7	99	876	2.0	44.2	80	708	2.5	38.3		
33.4	106	938	1.9	41.4	85	752	2.3	40.9		
29.2	121	1071	1.7	36.2	98	867	2.0	46.8		
27.2	130	1151	1.5	33.7	105	929	1.9	50.2		
25.5	138	1221	1.4	31.6	112	991	1.8	53.6		
23.5	150	1328	1.3	29.1	121	1071	1.6	58.2		
22.6	156	1381	1.3	28.0	126	1115	1.6	60.4		
20.0	177	1567	1.1	24.7	143	1266	1.4	68.5		
18.7	189	1673	1.1	23.2	152	1345	1.3	73.0		
16.4	216	1912	0.9	20.3	174	1540	1.1	83.6		
				18.9	187	1655	1.1	89.7		
				16.3	217	1921	0.9	104.0		
32.5	109	965	2.8				42.1	47	3	10MB
28.5	124	1097	2.7				47.9			
26.7	132	1168	2.5				51.3			
24.7	143	1266	2.2	30.6	116	1027	2.7	55.4		
22.5	157	1390	2.1	27.9	127	1124	2.6	60.8		
19.1	185	1637	1.8	23.7	149	1319	2.2	71.6		
17.1	207	1832	1.6	21.1	167	1478	2.0	80.2		
15.1	233	2062	1.4	18.7	188	1664	1.8	90.4		
14.2	248	2195	1.3	17.6	201	1779	1.7	96.1		
12.5	283	2505	1.2	15.5	228	2018	1.5	109.4		
11.7	302	2673	1.1	14.5	244	2160	1.4	117.1		
10.1	349	3089	1.0	12.5	282	2496	1.2	135.1		
				10.7	330	2921	1.0	158.0		
				9.9	359	3177	0.9	171.9		

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX

Leistungstabelle

P ₁ = 0,55 kW / 0,75 HP				4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1						
50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
422.0	12	106	3.0			3.2	07	2	10MC	
394.2	13	115	3.0			3.4				
342.8	15	133	2.6			4.0				
296.4	18	159	2.5			4.6				
274.9	19	168	2.4	341.4	15 133	2.9				
234.8	22	195	2.2	291.6	18 159	2.8				
198.1	27	239	1.9	246.1	21 186	2.3				
181.0	29	257	1.8	224.8	23 204	2.2				
170.2	31	274	1.8	211.4	25 221	2.2				
148.1	35	310	1.6	183.9	29 257	1.9				
137.8	38	336	1.4	171.1	31 274	1.8				
128.0	41	363	1.3	159.0	33 292	1.7				
118.7	44	389	1.2	147.5	36 319	1.5				
101.4	52	460	1.1	125.9	42 372	1.3				
				106.3	49 434	1.1				
				97.1	54 478	1.0				
						17.4				
193.2	27	239	2.9			7.0	17	2	10MC	
180.1	29	257	2.7			7.6				
159.4	33	292	2.7			8.5				
134.0	39	345	2.4	166.4	32 283	3.0				
118.8	44	389	2.3	147.5	36 319	2.8				
104.8	50	443	2.0	130.1	40 354	2.5				
98.3	53	469	1.9	122.0	43 381	2.3				
85.9	61	540	1.6	106.6	49 434	2.0				
80.0	66	584	1.5	99.4	53 469	1.9				
69.0	76	673	1.3	85.7	61 540	1.6				
58.7	89	788	1.1	73.0	72 637	1.4				
53.9	97	859	1.0	66.9	78 690	1.3				
49.9	105	929	1.0	62.0	85 752	1.2				
				54.0	97 859	1.0				
						31.2				
173.7	30	266	2.8			7.8	37	2	10MC	
150.6	35	310	2.6	187.0	28 248	3.0				
128.8	41	363	2.3	159.9	33 292	2.6				
75.6	70	620	2.9			10.6				
70.6	74	655	2.7			18.0				
61.2	86	761	2.3	75.9	69 611	2.9				
52.3	100	885	2.0	65.0	81 717	2.5				
45.3	116	1027	1.7	56.3	93 823	2.1				
40.2	131	1159	1.5	49.9	105 929	1.9	37	3	10MC	
35.5	148	1310	1.4	44.1	119 1053	1.7				
						38.3				

P₁ = 0,55 kW / 0,75 HP

4 POLIGE MOTOREN · STANDARD-EFFIZIENZ IE1



50Hz			60Hz			i	Größe	Stufen	IEC Eingang	Compact EVOX Eingang
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
33.2	158	1398	1.3	41.3	127	1124	1.6	40.9	37	3
29.1	181	1602	1.1	36.1	146	1292	1.4	46.8		
27.1	194	1717	1.0	33.6	156	1381	1.3	50.2		
25.4	207	1832	1.0	31.5	167	1478	1.2	53.6		
				29.0	181	1602	1.1	58.2		
				27.9	188	1664	1.1	60.4		
				24.7	213	1885	0.9	68.5		
63.9	82	726	3.0				21.3	47	2	10MC
59.9	88	779	2.8				22.7			
52.1	101	894	2.5	64.7	81	717	3.0	26.1		
44.8	117	1036	2.3	55.6	94	832	2.6	30.4		
41.2	127	1124	2.1	51.2	103	912	2.5	33.0		
56.0	94	832	3.0				24.3	47	3	10MC
51.1	103	912	2.8				26.6			
43.4	121	1071	2.6	53.8	98	867	2.9	31.4		
38.7	136	1204	2.3	48.0	109	965	2.7	35.2		
34.3	153	1354	2.0	42.7	123	1089	2.5	39.6		
32.3	163	1443	1.9	40.1	131	1159	2.4	42.1		
28.4	185	1637	1.8	35.2	149	1319	2.2	47.9		
26.5	198	1752	1.7	32.9	160	1416	2.1	51.3		
24.5	214	1894	1.4	30.5	172	1522	1.8	55.4		
22.4	235	2080	1.4	27.8	189	1673	1.8	60.8		
19.0	276	2443	1.2	23.6	223	1974	1.5	71.6		
17.0	310	2744	1.1	21.1	249	2204	1.3	80.2		
15.1	349	3089	1.0	18.7	281	2487	1.2	90.4		
14.1	371	3284	0.9	17.6	299	2646	1.1	96.1		
				15.4	340	3009	1.0	109.4		
				14.4	364	3222	0.9	117.1		

LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBE EVOX


Tabellen-Einführung

Die folgenden Tabellen zeigen für jede Getriebegröße die möglichen geometrischen Kombinationen zwischen den Getriebeübersetzungen und Eingängen an.

Für jede dieser Kombinationen wurde anhand der maximalen Motorleistung ein möglicher Betriebsfaktor berechnet. Es wurden die Asynchron-Elektromotoren aus dem Bonfiglioli Produktprogramm berücksichtigt (unter Berücksichtigung unterschiedlicher Pole und Wirkungsgrade).

Die Kombinationen mit Betriebsfaktor unter 0,9 sind mit einer helleren Farbe markiert. Hierbei ist auf die Leistung des am Getriebe montierten Elektromotors zu achten. Die angegebene „Antriebshöchstleistung“ darf nicht überschritten werden.

Der linke Abschnitt der Tabelle zeigt die Eingänge, die geometrisch mit jeder Getriebeübersetzung für IEC, NEMA und Antriebsvollwelle kompatibel sind. Weitere Informationen über die Eingangsadapter sind im Kapitel Abmessungen enthalten.



- Der Adapter kann verbunden werden
 - Der Adapter kann verbunden werden [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]
 - Der Adapter kann nur in der Version NEMA verbunden werden. [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

Der Adapter kann nicht verbunden werden

Bitte konfigurieren Sie N140TC, wenn N143TC oder N145TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N180TC, wenn N182TC oder N184TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N210TC, wenn N213TC oder N215TC Eingangsadapter benötigt wird.

EVOX CP07

55 Nm

i	[n ₁ =1.400 U/min]			[n ₁ =1.700 U/min]		
	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	Mn ₂	n ₂	Pn ₁
	Nm	U/min	kW	lb-in	U/min	PS
2 Stufen	2,8	35	497	1,8	290	603
	3,2	37	434	1,7	307	527
	3,5	40	406	1,7	332	493
	4,0	40	353	1,5	332	428
	4,6	45	305	1,4	373	371
	4,9	45	283	1,3	373	344
	5,8	50	242	1,3	415	293
	6,9	50	204	1,1	415	248
	7,5	51	186	1,0	423	226
	8,0	55	175	1,0	487	213
	9,2	55	152	0,9	487	185
	9,9	55	142	0,8	487	172
	10,6	55	132	0,8	487	160
	11,5	55	122	0,7	487	148
	13,4	55	104	0,6	487	127
	15,9	55	88	0,5	487	107
	17,4	55	80	0,5	487	98
3 Stufen	21,0	55	67	0,4	487	81
	22,5	55	62	0,4	487	76
	26,0	55	54	0,3	487	65
	28,1	55	50	0,3	487	61
	32,9	55	43	0,2	487	52
	38,9	55	36	0,2	487	44
	42,9	55	33	0,2	487	40
	46,1	55	30	0,2	487	37
	49,6	55	28	0,2	487	34
	53,5	55	26	0,2	487	32
	62,6	55	22	0,1	487	27
	74,2	55	19	0,1	487	23
	81,2	55	17	0,1	487	21

- Der Adapter kann verbunden werden
 - Der Adapter kann verbunden werden [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebhöchstleistung“ nicht überschreiten]
 - Der Adapter kann nur in der Version NEMA verbunden werden. [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebhöchstleistung“ nicht überschreiten]
 - Der Adapter kann nicht verbunden werden

Bitte konfigurieren Sie N140TC, wenn N143TC oder N145TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N180TC, wenn N182TC oder N184TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N210TC, wenn N213TC oder N215TC Eingangsadapter benötigt wird.



LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBE EVOX

Leistungstabelle

EVOX CP17

100 Nm

i	[n ₁ =1.400 U/min]			[n ₁ =1.700 U/min]			Motoradapter								Vollwelle		
	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132		
	Nm	U/min	kW	lb-in	U/min	PS	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC	
2 Stufen	2,4	45	583	2,7	373	708	4,2					•					HS1/NHS1
	2,9	50	483	2,5	415	586	3,9					•					
	3,3	55	428	2,5	456	520	3,8					•					
	3,8	60	369	2,3	498	449	3,5					•					
	4,5	65	310	2,1	539	377	3,2					•					
	5,1	70	275	2,0	581	334	3,1					•					
	5,8	75	243	1,9	622	295	2,9					•					
	6,2	75	228	1,8	622	276	2,7					•					
	7,0	80	199	1,7	664	241	2,5					•					
	7,6	80	185	1,6	664	225	2,4					•					
	8,5	90	164	1,5	747	199	2,4					•					
	10,2	95	138	1,4	788	167	2,1					•					
	11,5	100	122	1,3	885	148	2,1					•					
	13,0	100	108	1,1	885	131	1,8					•					
	13,8	100	101	1,1	885	123	1,7					•					
	15,8	100	88	0,9	885	107	1,5					•					
	17,0	100	82	0,9	885	100	1,4					•					
	19,7	100	71	0,7	885	86	1,2										
	23,2	100	60	0,6	885	73	1,0										
	25,2	100	55	0,6	885	67	0,9										
3 Stufen	27,2	100	51	0,5	885	62	0,9										
	31,3	100	45	0,5	885	54	0,8										
	36,0	100	39	0,4	885	47	0,7										
	38,8	100	36	0,4	885	44	0,6										
	41,8	100	33	0,4	885	41	0,6										
	48,7	100	29	0,3	885	35	0,5										
	52,4	100	27	0,3	885	32	0,5										
	56,6	100	25	0,3	885	30	0,4										
	66,2	100	21	0,2	885	26	0,4										
	78,5	100	18	0,2	885	22	0,3										
	85,9	100	16	0,2	885	20	0,3										

Der Adapter kann verbunden werden

Der Adapter kann verbunden werden [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

• Der Adapter kann nur in der Version NEMA verbunden werden. [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

Der Adapter kann nicht verbunden werden

Bitte konfigurieren Sie N140TC, wenn N143TC oder N145TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N180TC, wenn N182TC oder N184TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N210TC, wenn N213TC oder N215TC Eingangsadapter benötigt wird



EVOX CP37

200 Nm

i	[n ₁ =1.400 U/min]			[n ₁ =1.700 U/min]			Motoradapter								Vollwelle		
	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132		
	Nm	U/min	kW	lb-in	U/min	PS	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC	
2 Stufen	2,3	73	622	4,8	606	756	7,3						•	•			HS2/NHS2
	2,7	84	519	4,6	697	630	7,0						•	•			
	3,2	94	440	4,3	780	535	6,6						•	•			
	3,4	103	412	4,4	854	500	6,8						•	•			
	4,1	113	345	4,1	937	419	6,2						•	•			
	4,3	110	328	3,8	913	398	5,8										
	4,8	121	293	3,7	1004	356	5,7						•	•			
	5,4	127	261	3,5	1054	317	5,3						•	•			
	6,4	137	218	3,1	1137	264	4,8										
	7,8	148	179	2,8	1228	217	4,2										
	9,0	156	155	2,5	1294	188	3,9										
	10,0	163	140	2,4	1352	170	3,6						•	•			
	10,6	166	133	2,3	1377	161	3,5										
	11,8	174	119	2,2	1444	144	3,3						•	•			
	13,2	181	106	2,0	1502	129	3,1						•	•			
3 Stufen	15,8	194	88	1,8	1609	107	2,7										HS1/NHS1
	18,0	200	78	1,6	1770	94	2,7										
	19,3	200	73	1,5	1770	88	2,5										
	22,2	200	63	1,3	1770	76	2,1										
	26,0	200	54	1,1	1770	65	1,8										
	30,0	200	47	1,0	1770	57	1,6						•	•			
	33,8	200	41	0,9	1770	50	1,4						•	•			
	38,3	200	37	0,8	1770	44	1,2						•	•			
	40,9	200	34	0,7	1770	42	1,2										
	46,8	200	30	0,6	1770	36	1,0										
	50,2	200	28	0,6	1770	34	1,0										
	53,6	200	26	0,5	1770	32	0,9						•	•			
	58,2	200	24	0,5	1770	29	0,8										
	60,4	200	23	0,5	1770	28	0,8						•	•			
	68,5	200	20	0,4	1770	25	0,7						•	•			
	73,1	200	19	0,4	1770	23	0,7										
	83,6	200	17	0,4	1770	20	0,6										
	89,7	200	16	0,3	1770	19	0,5										
	104,0	200	13	0,3	1770	16	0,5										
	122,1	200	11	0,2	1770	14	0,4										
	133,2	200	11	0,2	1770	13	0,4										

Der Adapter kann verbunden werden

Der Adapter kann verbunden werden [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

• Der Adapter kann nur in der Version NEMA verbunden werden. [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

Der Adapter kann nicht verbunden werden

Bitte konfigurieren Sie N140TC, wenn N143TC oder N145TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N180TC, wenn N182TC oder N184TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N210TC, wenn N213TC oder N215TC Eingangsadapter benötigt wird



LEISTUNGEN

KOAXIALGETRIEBE EVOX

Leistungstabelle

EVOX CP47

335 Nm

i	[n ₁ =1.400 U/min]			[n ₁ =1.700 U/min]			Motoradapter								Vollwelle		
	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132		
	Nm	U/min	kW	lb-in	U/min	PS	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC	
2 Stufen	2,4	100	593	6,2	830	720	9,5										HS3/NHS3
	3,0	115	467	5,6	954	567	8,6										
	3,3	145	420	6,4	1203	511	9,7										HS2/NHS2
	3,9	152	363	5,8	1261	440	8,8										
	4,4	160	322	5,4	1327	391	8,2										
	4,9	170	285	5,1	1410	346	7,7										
	5,5	180	256	4,8	1493	311	7,4										
	6,4	190	219	4,4	1576	266	6,7										
	7,1	200	197	4,1	1659	239	6,3										
	8,0	210	176	3,9	1742	214	5,9										
	8,6	215	163	3,7	1784	198	5,6										
	9,7	225	145	3,4	1867	176	5,2										
	10,9	245	128	3,3	2033	155	5,0										
	12,2	250	115	3,0	2074	140	4,6										
	14,2	265	99	2,7	2198	120	4,2										
	15,8	278	89	2,6	2306	108	3,9										
	17,7	290	79	2,4	2406	96	3,7										
	18,8	297	75	2,3	2464	91	3,5										
	21,3	310	66	2,1	2744	80	3,5										
	22,7	315	62	2,0	2788	75	3,3										
	26,1	335	54	1,9	2965	65	3,1										
	30,4	335	46	1,6	2965	56	2,6										
	33,0	335	42	1,5	2965	52	2,4										
3 Stufen	24,3	280	58	1,7	2323	70	2,6										
	26,6	290	53	1,6	2406	64	2,4										
	31,4	310	45	1,4	2572	54	2,2										
	35,2	310	40	1,3	2572	48	2,0										
	39,6	310	35	1,1	2572	43	1,8										
	42,1	310	33	1,1	2572	40	1,6										
	47,9	330	29	1,0	2921	35	1,6										
	51,3	335	27	1,0	2965	33	1,6										
	55,4	310	25	0,8	2744	31	1,3										
	60,8	335	23	0,8	2965	28	1,3										
	71,6	335	20	0,7	2965	24	1,1										
	80,2	335	17	0,6	2965	21	1,0										
	90,4	335	15	0,5	2965	19	0,9										
	96,1	335	15	0,5	2965	18	0,8										
	109,4	335	13	0,4	2965	16	0,7										
	117,1	335	12	0,4	2965	15	0,7										
	135,1	335	10	0,4	2965	13	0,6										
	158,0	335	9	0,3	2965	11	0,5										
	171,9	335	8	0,3	2965	10	0,5										

Der Adapter kann verbunden werden

Der Adapter kann verbunden werden [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

Der Adapter kann nur in der Version NEMA verbunden werden. [Die Antriebsleistung sollte die „Antriebshöchstleistung“ nicht überschreiten]

Der Adapter kann nicht verbunden werden

Bitte konfigurieren Sie N140TC, wenn N143TC oder N145TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N180TC, wenn N182TC oder N184TC Eingangsadapter benötigt wird. Konfigurieren Sie N210TC, wenn N213TC oder N215TC Eingangsadapter benötigt wird



LEISTUNGEN

RADIAL- UND AXIALLASTEN AM KOAXIALEN AUSGANG EVOX


Tabellen-Einführung

Die maximalen Radiallasten sind berechnet mit:

- Drehmoment M_{n2} , bezogen auf Abtriebswelle
- ungünstiger Getriebedrehssinn [CW oder CCW]
- Radiallast, bezogen auf ungünstigsten α Winkel unter Berücksichtigung aller Getriebeübersetzungen
- Lastangriffspunkt der Radiallast in der Mitte der Abtriebswelle

Die zulässigen Radiallasten können bei Änderung der oben aufgelisteten Parameter erheblich ansteigen. [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#) wenn die Radiallasten höher als die angegebenen sind. Ggf. können sie mit einem anderen Standardgetriebe oder einer Option realisiert werden.

Die Werte der Axiallasten hängen nicht vom Betriebsfaktor oder der Abtriebsdrehzahl ab, sondern beziehen sich nur auf die mit Antriebsdrehssinn in Richtung des Getriebes wirkenden Axialkräfte. Wenn die Last an der Abtriebswelle sowohl Radial- als auch Axialkomponenten aufweist oder sie zur Abtriebsseite des Getriebes gerichtet ist, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#).



[den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

S Betriebsfaktor [M_{n2}/M_2]

Abtriebsnennmoment M_{n2}

Abtriebsmoment des Getriebes M_2

Abtriebsdrehzahl des Getriebes N_2

Maximale Belastung bei Standard-Abtriebslagern


n ₂ [U/min]	Radial				Axial N
	0,9 ≤ S < 1,25	1,25 ≤ S < 1,4	1,4 ≤ S < 2	2 ≤ S < 3	
CP07	n ₂ < 50	1.470	1.570	1.840	2.030
	50 ≤ n ₂ < 150	1.350	1.460	1.600	1.700
	150 ≤ n ₂ < 300	•	870	1.130	1.310
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	660	1.000
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	840
CP17	n ₂ < 50	2.460	2.660	3.100	3.470
	50 ≤ n ₂ < 150	1.850	2.050	2.470	2.870
	150 ≤ n ₂ < 300	940	1.140	1.580	2.220
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	860	1.540
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	1.190
CP37	n ₂ < 50	4.110	4.440	5.130	5.430
	50 ≤ n ₂ < 150	3.110	3.460	4.080	4.330
	150 ≤ n ₂ < 300	1.530	1.880	2.670	3.340
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	1.410	2.560
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	2.040
CP47	n ₂ < 50	5.240	5.570	6.300	7.450
	50 ≤ n ₂ < 150	3.460	3.820	4.630	5.830
	150 ≤ n ₂ < 300	1.780	2.140	2.950	4.210
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	1.610	2.890
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	2.230

Maximale Belastung bei verstärkten Abtriebslagern

	Radial [OHR]				Axial [OHA] N
	0,9 ≤ S < 1,25	1,25 ≤ S < 1,4	1,4 ≤ S < 2	2 ≤ S < 3	
CP07	1.640	1.750	2.040	2.490	2370
	1.500	1.620	1.910	2.190	
	840	970	1.260	1.700	
	•	450	740	1.190	
	•	•	•	940	
CP17	3.460	3.500	3.580	3.730	3.270
	3.080	3.120	3.210	3.350	
	2.340	2.380	2.470	2.610	
	1.750	1.790	1.880	2.020	
	1.460	1.500	1.590	1.730	
CP37	6.580	6.650	6.810	7.110	5.600
	4.580	4.650	4.810	5.070	
	3.440	3.510	3.670	3.930	
	2.530	2.610	2.770	3.020	
	2.090	2.160	2.330	2.580	
CP47	8.420	8.490	8.650	8.890	7.650
	6.300	6.380	6.550	6.810	
	4.800	4.880	5.050	5.310	
	3.610	3.680	3.850	4.110	
	3.030	3.100	3.270	3.530	
					15.000

GRÖSSEN

KOAXIALGETRIEBEMOTOR EVOX



	lf	wf	dhp	Empfohlene Schraube	hf	hs	h	ih	i	o	bc	h1	hs1
CP07	95	85	6,5	M6	6	65	107	79	84,5	0	51,5	106,5	64,5
CP17	110	110	9	M8	11	75	134	99	109	0	70	133,5	74,5
CP37	130	110	9	M8	11	90	145	117,5	130	6,4	75	144,5	89,5
CP47	165	135	13,5	M12	11	115	189	140	153	9,5	91	188,5	114,5
CP57													
CP67													

Demnächst erhältlich

DU	dhU	dhc	lds	thc	tf	tf1	tf2
60	M6	50 f7	40	4	(*)	3,5	5
87	M8	70 f7	40	5,5	9,5	3,5	10,5
87	M8	70 f7	50	6	9,5	3,5	13,5
87	M8	72 f7	60	6,5	9,5	3,5	13,5

MXN - [kompakt IE3/NEMA Premium] & MNN - [kompakt IE1/NEMA Standard]

Motor-dimensionierung (kW)	05MA (0,12)	10MA (0,25)	20MA (0,55)	25S (1,1)	30LA (2,2)	35M (4)	40S (5,5) 40M (7,5)
05MB (0,18)	05MB (0,18)	10MB (0,37)	20MB (0,75)	25L (1,5)	30LB (3)		
05MC (0,25)	05MC (0,25)	10MC (0,55)					
AC	122	138	158	177	195	220	
AD "L"	136	138	148	170	179	191	
AD "S"	123	124	133	144	153	164	
itm							
CP07	377	381	-	-	-	-	
CP17	389	393	438	-	-	-	
CP37	407	411	456	461	-	-	
CP47	430	434	479	484	582	600	
CP57							
CP67							

Demnächst
erhältlich

D1	D2	D3	dhf	(*) tf CP07
F120	80 f7	100	120	6,6
F140	95 f7	115	140	9
F160	110 f7	130	160	9
F200	130 f7	165	200	10,5
F250	180 f7	215	250	13

* S bezieht sich auf die Klemmenkastengröße S, während L sich auf die Klemmenkastengröße L bezieht.

Metrisch [Baumform der Standard Abtriebswelle]

Imperial [Baumform der N Abtriebswelle] - Abmessungen in Zoll angeben

ds	ls	lk	ldU	hk	ws	fs	fs1
CP07	20 h6	40	32	45	22,5	6 h9	48
CP17	20 h6	40	32	50,5	22,5	6 h9	58
CP37	25 h6	50	40	63,5	33	8 h9	75
CP47	30 h6	60	50	73,5	33	8 h9	90
CP57							
CP67							

Demnächst erhältlich


Demnächst erhältlich

Wenn nicht anders spezifiziert, dann werden die Abmessungen in mm angegeben

Dimensionierungen der Motorbremse und Optionen: siehe [Dimensionierungen des Elektromotors und der Bremse EVOX](#)



KOAXIALGETRIEBE EVOX



IEC Standardflansch

	D3	D2	tf	dhf	D1	tf1	ds	hk	wk
Abmessungen in Maßeinheiten des metrischen Systems									
P56	120								
P63	140	115	10	9	95 ^{f7}	4	11 ^{e7}	12,8	4 ^{h9}
P71	160	130	10	9	110 ^{f7}	4	14 ^{e7}	16,3	5 ^{h9}
P80	200	165	12	10,5	130 ^{f7}	4,5	19 ^{e7}	21,8	6 ^{h9}
P90	200	165	12	10,5	130 ^{f7}	4,5	24 ^{e7}	27,3	8 ^{h9}
P100	250	215	15	13	180 ^{f7}	4,5	28 ^{e7}	31,3	8 ^{h9}
P112	250	215	15	13	180 ^{f7}	4,5	28 ^{e7}	31,3	8 ^{h9}
P132									Demnächst erhältlich

it	CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
186	198	215	239			
186	198	215	239			
-	218	235	259			
-	-	235	259			
-	-	-	284			
-	-	-	284			
Demnächst erhältlich						
Demnächst erhältlich						

NEMA Standardflansch - In Zoll ausgedrückte Abmessungen

	D3	D2	tf	dhf	D1	tf1	ds	hk	wk
Abmessungen in Zoll									
N56	6-1/2	5-7/8	0,472	0,413	4-1/2 ^{+0,0020/-0,0011}	0,197	5/8 ^{+0,0014/-0,0006}	0,710	3/16 ^{+0,0012/-0,0012}
N143	6-1/2	5-7/8	0,472	0,413	4-1/2 ^{+0,0020/-0,0011}	0,197	7/8 ^{+0,0014/-0,0006}	0,964	3/16 ^{+0,0012/-0,0000}
N145	6-1/2	5-7/8	0,472	0,413	4-1/2 ^{+0,0020/-0,0011}	0,197	7/8 ^{+0,0014/-0,0006}	0,964	3/16 ^{+0,0012/-0,0000}
N182	8,996	7-1/4	0,827	0,551	8-1/2 ^{+0,0020/-0,0012}	0,197	1-1/8 ^{+0,0014/-0,0006}	1,241	1/4 ^{+0,0014/-0,0000}
N184	8,996	7-1/4	0,827	0,551	8-1/2 ^{+0,0020/-0,0012}	0,197	1-1/8 ^{+0,0014/-0,0006}	1,241	1/4 ^{+0,0014/-0,0000}
N213									Demnächst erhältlich
N215									Demnächst erhältlich

it	CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
7,362	7,835	8,504	9,449			
-	7,874	8,543	9,488			
-	-	8,543	9,488			
-	-	10,787	11,220			
-	-	10,787	11,220			
Demnächst erhältlich						
Demnächst erhältlich						

Antriebsvollwelle

	ds	ls	hk	wk	lk
Abmessungen in Maßeinheiten des metrischen Systems					
HS1	16 ^{h6}	40	18	5 ^{h9}	32
HS2	19 ^{h6}	40	21,5	6 ^{h9}	32
HS3	24 ^{h6}	50	27	8 ^{h9}	40
Abmessungen in Zoll					
NHS1	5/8 ^{+0,0000/-0,0004}	1,575	23/32	3/16 ^{+0,0000/-0,0001}	1,26
NHS2	3/4 ^{+0,0000/-0,0005}	1,575	27/32	3/16 ^{+0,0000/-0,0001}	1,26
NHS3	7/8 ^{+0,0000/-0,0006}	2	31/32	3/16 ^{+0,0000/-0,0001}	1,575


it	CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
-	196	215	-			
-	-	235	260			
-	-	-	284			
-	7,717	8,445	-			
-	-	9,154	10,236			
-	-	-	11,181			
Demnächst erhältlich						

Wenn nicht anders spezifiziert, dann werden die Abmessungen in mm angegeben



OPTIONEN | DIE FÜR DAS EVOX KOAXIALGETRIEBE ERHÄLTLICH SIND

Optionenbezeichnung - CP



... ⁽¹⁾	+	RAL5010	C3	AC
				
				Zertifikate
				<ul style="list-style-type: none"> - (Standard) Ohne Bescheinigung CA Konformitätsbescheinigung des Getriebes CC Abnahmebescheinigung
				Oberflächenschutz
				<ul style="list-style-type: none"> - (Standard) Schutz C2 C3 C4 <p>Für nähere Angaben über den Schutz C5 gemäß der Norm UNI EN ISO 12944-2 wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundenservice</p>
				Lackierung
				<ul style="list-style-type: none"> - (Standard) RAL7042 Verkehrsgrau A RAL5010 Enzianblau RAL9005 Tiefschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9010 Reinweiß RAL7035 Lichtgrau RAL7001 Silbergrau RAL7037 Staubgrau RAL5015 Himmelblau RAL5024 Pastellblau

(1) Diese Optionen sind für Getriebe, Getriebemotoren, Getriebebremsmotoren, Stand-Alone Motoren und Stand-Alone Bremsmotoren erhältlich

OPTIONEN | DIE FÜR DAS EVOX KOAXIALGETRIEBE ERHÄLTLICH SIND

DETAIL DER OPTIONEN

Schmierstoff

Die EVOX CP-Getriebe werden mit Shel Omala S4 WE320 Synthetiköl (PAG) **lebensdauergeschmiert** geliefert. Arbeitet das Getriebe im Aussetzbetrieb, wird eine monatliche Ölstandkontrolle empfohlen. Bei Dauerbetrieb des Getriebes sollte die Kontrolle häufiger stattfinden. In beiden Fällen muss der Ölstand wieder hergestellt werden, wenn ein Mangel an Schmiermittel festgestellt wird. Es sind weitere Varianten verfügbar;

Synthetiköl-Varianten

LU	Synthetic Oil PAO ISO VG 150	LH	Synthetic Oil PAG ISO VG 150
LY	Synthetic Oil PAO ISO VG 220	LS	Synthetic Oil PAG ISO VG 220
LV	Synthetic Oil PAO ISO VG 320	LK	Synthetic Oil PAG ISO VG 460
LW	Synthetic Oil PAO ISO VG 460		

Mineralöl-Varianten

LI	Mineral Oil ISO VG 320	LN	Mineral Oil ISO VG 150
LJ	Mineral Oil ISO VG 460	LZ	Mineral Oil ISO VG 220

Das Verwenden von Mineralöl ist bei Getriebemotoren mit einem Betriebsfaktor $S \geq 1,3$ zulässig.

Speiseöl-Varianten

LA	Food grade Oil H1 ISO VG 150	LC	Food Grade Oil H1 ISO VG 320
LB	Food Grade Oil H1 ISO VG 220	LD	Food Grade Oil H1 ISO VG 460

Bei Konfiguration der Varianten LA, LB, LC und LD wird das Getriebe mit Ölen gefüllt, die mit dem Bereich kompatibel sind, in dem es zu einem zufälligen Kontakt mit Produkten und Verpackungsmaterialien folgender Branchen kommen könnte: Lebensmittel, Kosmetika, Pharmazeutika und Tierfutter. Hierbei handelt es sich um Schmierstoffe mit Zulassung NSF H1, die die Anforderungen der FDA-Regel 21 CFR § 178.3570 erfüllen und entsprechend der ISO 21469 zertifiziert sind.

Für die Verwendung dieser Öle wird nahegelegt, weitere Risikoanalysen (zum Beispiel HACCP) vorzunehmen, um die technische Lösung zu validieren.

Ölfreie Variante

SO	Ohne Ölfüllung
Wird die Option SO konfiguriert, werden die Getriebe ohne Schmierstoff geliefert.	



Die Ölmenge in Abhängigkeit der Getriebebaugröße beträgt:

Größe	Volumen (l)
07	0,35
17	0,7
37	1,1
47	1,8

Das Getriebe kann, den Anwendungen entsprechend, mit unterschiedlichen Ölen gefüllt werden. Zum Ermitteln der richtigen Viskosität entsprechend der Betriebstemperatur des Getriebes ist Bezug auf die nachstehende Tabelle zu nehmen.

		Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]																		
		Standarddichtungen nach Katalogvorgabe																		
		Zustandskontrolle der Dichtungen																		
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Spritzschmierung	Mineralöl**	150 VG	*																	
		220 VG							*											
		320 VG						*												
		460 VG							*											
Synthetiköl (PAG)	Synthetiköl (PAG)	150 VG	*																	
		220 VG						*												
		320 VG						*												
(PAO)	(PAO)	32 VG	*																	
		68 VG		*																
		150 VG					*													
		220 VG						*												
		320 VG							*											

 Empfohlene Betriebsgrenzwerte.

 Zulässige Betriebsgrenzwerte. 

 Verbogene Betriebsgrenzwerte.

 Wenn nötig und im Falle von Impulsbelastungen, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#).

* Bei zu niedrigeren Temperaturen ist die Öldichte manchmal so hoch, dass die Beschädigung des Getriebes und Motors droht. Deshalb wird dringlich nahegelegt, eine angemessene Anlassungsrampen vorzusehen.

**Das Verwenden von Mineralöl ist bei Getriebemotoren mit einem Betriebsfaktor $S \geq 1,3$ zulässig.

ACHTUNG

- Werkseitig gefüllte Bonfiglioli Getriebe dürfen nicht außerhalb des in diesem Katalog angegebenen Temperaturbereichs verwendet werden.
- Bonfiglioli übernimmt keine Haftung im Fall der Nutzung von Ölen außerhalb ihres vorgegebenen Temperaturbereichs oder bei Mischungen verschiedener Ölytypen oder -hersteller.
- Öle anderer Hersteller, die derselben Viskositätsklasse angehören, können verschiedene Betriebstemperaturbereiche aufweisen. Vorstehende Tabelle gibt einen groben Anhaltspunkt; daher empfehlen wir Ihnen, die technischen Spezifikationen des Öls sorgfältig zu überprüfen, bevor Sie EVOX Getriebe nachfüllen und verwenden.
- Muss nachgefüllt werden, nie Synthetik- und Mineralöle und/oder Öle unterschiedlicher Marken miteinander vermischen.
- Dafür sorgen, dass die Öltemperatur auch während der Lagerung nicht unter den Fließpunkt von -39 °C sinkt oder über 100 °C ansteigt.
- Für weitere Angaben zu eventuellen Kontrollen und zum regelmäßigen Ölwechsel nehmen Sie immer Bezug auf das Benutzerhandbuch, das auf der Website www.bonfiglioli.com abgerufen werden kann.

OPTIONEN | DIE FÜR DAS EVOX KOAXIALGETRIEBE ERHÄLTLICH SIND

AUFLISTUNG DER OPTIONEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

Dichtungen

Die Getriebe werden serienmäßig mit einer Antriebsdichtung aus Viton und einer NBR Abtriebsdichtung mit einer Dichtlippe geliefert.

Empfohlene Baufomren:

Umgebungstemperatur Art der empfohlenen Dichtung	Unter - 25 °C CTS	Von - 25 °C bis 0 °C PN	Von 0 °C bis 35 °C Standard	Von 35 °C bis 50 °C PV	Über 50 °C CTS
--------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------

CTS = [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

PV

Antriebs- und Abtriebsdichtungen aus Viton

Wählt man diese Option, werden die Getriebe mit Antriebs- sowie Abtriebsdichtungen aus Viton geliefert.

PN

Abtriebs- und Antriebsdichtungen aus NBR

Wählt man diese Option, werden die Getriebe mit NBR Dichtungen an Antriebs- und Abtriebsseite geliefert.

Wellendichtringe an der Abtriebsseite

Die Getriebe werden standardmäßig mit einem Wellendichtring am Ausgang geliefert.

DL

Dichtung mit Dicht- und Staublippe

Wählt man diese Option, werden die Getriebe mit einer NBR Abtriebsdichtung mit Dicht- und Staublippe geliefert.

Zusätzlich die Option „PV“ auswählen, wenn die Abtriebsdichtungen aus Viton mit Dicht- und Staublippe gewünscht sind.


Getriebe-Rücklaufsperrre - Nur für Eingänge HS../NHS..

Im Falle des HS Eingangs können die Getriebe mit Rücklaufsperrre geliefert werden. Die Getrieberücklaufsperrre ist in der [Liste Motoroptionen](#) zu finden. Bitte berücksichtigen, dass die Option Abtriebswellendrehung im Uhrzeigersinn [CW] und gegen den Uhrzeigersinn [CCW] von der Anzahl der Getriebestufen abhängt.

AR/AL

Rücklaufsperrre mit freiem Rechts-/Linkslauf

- AR: freier Rechtslauf
- AL: freier Linkslauf



Verstärkte Abtriebslager

Die Getriebe werden serienmäßig mit robusten und zuverlässigen Kugellagern geliefert. Wenn aufgrund der Anwendung höhere Anforderungen berücksichtigt werden müssen, kann man die folgenden Optionen verstärkte Abtriebslager auswählen.

OHR

Erhöhte radiale Belastbarkeit


Diese Lager sind für erhöhte Radiallasten am Getriebeabtrieb geeignet. Es ist die richtige Wahl für einen Antrieb mit Riemen und Riemenscheibe oder mit Kette und Ritzel. In der folgenden Tabelle sind die Nennwerte angegeben und sie können sich je nach Abtriebsdrehzahl und Betriebsfaktor ändern. Siehe Tabelle [Abtriebsradiallast](#), um das richtige Lager für Ihre Anwendung auszuwählen.

		CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
Zulässige maximale Radiallasten [N]	Standard Bauform	1470	2460	4110	5240		
	Option OHR	1640	3460	6580	8420	Demnächst erhältlich	

Die Parameter sind nach folgenden Kriterien berechnet:

- $[M_{n2}]$ an der Abtriebswelle angewandtes Drehmoment
- ungünstiger Getriebedrehsinn [CW oder CCW]
- mit ungünstigstem α Winkel aller Getriebeübersetzungen angewandte Radiallast
- Lastangriffspunkt der Radiallast in der Mitte der Abtriebswelle

Die zulässigen Radiallasten können bei Änderung der oben aufgelisteten Parameter erheblich ansteigen. [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#) wenn die Radiallasten höher als die angegebenen sind. Ggf. können sie mit einem anderen Standardgetriebe oder einer Option realisiert werden.



OHA

Erhöhte axiale Belastbarkeit

Diese Lager sind für erhöhte Axiallasten am Getriebeabtrieb geeignet. Dies ist die richtige Lösung für Axialpumpen oder Schraubenförderer. Die max. zulässigen Axiallasten sind nachstehend aufgelistet:

		CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
Zulässige maximale Axiallasten [N]	Standard Bauform	2370	3270	5600	7650		
	Option OHA			15000	20000	Demnächst erhältlich	

CTS = [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

Diese Werte hängen nicht vom Betriebsfaktor oder der Abtriebsdrehzahl ab, sondern beziehen sich auf reine Axialkräfte in Richtung des Getriebes. Ist die Kraft an der Abtriebswelle sowohl radial als auch axial oder zur Abtriebsseite des Getriebes gerichtet, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

OPTIONEN | DIE FÜR DAS EVOX KOAXIALGETRIEBE ERHÄLTLICH SIND

AUFLISTUNG DER OPTIONEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

Verstärkte Antriebslager - Nur für Eingänge HS../NHS..

Die Getriebe werden serienmäßig mit robusten und zuverlässigen Kugellagern geliefert. Sollte Ihre Anwendung andere Anforderungen haben, liefern wir auch:

IHB

Verstärkte Antriebslager

Diese Lager sind für erhöhte Radiallasten am Getriebeantrieb geeignet. Es ist die richtige Wahl für einen Antrieb mit Riemenscheibe oder mit Kette und Ritzel.

Zur Auswahl der geeigneten Lösung [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

Reduziertes Winkel Spiel

RB

Reduziertes Winkel Spiel

Wählt man diese Option, werden die Getriebe mit verringertem Winkel Spiel im Vergleich zur Standard Bauform geliefert.

Größe	Standardspiel [arcmin]		Reduziertes Winkel Spiel [arcmin]	
	2 Stufen	3 Stufen	2 Stufen	3 Stufen
0,7	11-18	20-25	7-12	10-16
17	11-18	20-25	7-12	10-16
37	11-18	20-25	7-12	10-16
47	11-18	20-25	7-12	10-16
57			Demnächst erhältlich	
67				

CTS = [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

Getriebebauteile aus Edelstahl

FO

Abtriebswelle und Getriebebauteile aus Edelstahl

Für eine längere Lebensdauer des Getriebes in feuchten oder korrosiven Umgebungen umfasst diese Option die folgenden Bauteile aus Edelstahl:

- Abtriebswelle
- Befestigungsschrauben des Ausgangsflanschs
- Feste Antriebswelle für die Konfigurationen HS.
- Typenschild des Getriebes
- Öleinfüllverschluss
- Schrauben zum Schließen des Gehäuses des CP07
- Schrauben zum Verschließen des Gehäuses des CP17-47 aus Stahl mit Zinklamellenbeschichtung

Option bei Lackierung

RAL5010

Lackierung in RAL

Getriebe mit optionaler Schutzart nach Klasse C3 oder C4 sind in den folgenden Farben erhältlich.

Lackierung	Farbe	RAL Nummer
RAL7042 *	Verkehrsgrau A	7042
RAL5010	Enzianblau	5010
RAL9005	Tiefschwarz	9005
RAL9006	Weißaluminium	9006
RAL9010	Reinweiß	9010
RAL7035	Lichtgrau	7035
RAL7001	Silbergrau	7001
RAL7037	Staubgrau	7037
RAL5015	Himmelblau	5015
RAL5024	Pastellblau	5024

* Die Getriebe werden standardmäßig in dieser Farbe geliefert, wenn kein anderer Farbton spezifiziert wird.

HINWEIS: Die Option "Lackierung" ist nur in Kombination mit der Option "Oberflächenschutz" konfigurierbar.

C3

Oberflächenschutzklasse

Wird keine spezifische Schutzklasse angefordert, entspricht die Oberfläche der Getriebe standardmäßig der Klasse C2 (UNI EN ISO 12944-2). Muss die Schutzklasse höher sein, sind die Getriebe mit Lackierung der Klassen **C3** und **C4** lieferbar.

Oberflächenschutz	Typische Umgebungen	Höchste Oberflächentemperatur	Korrosivitätsklasse gemäß EN ISO 12944-2
C3	Urbane und industrielle Umgebungen mit bis zu 100 % relativer Feuchtigkeit (mittelmäßige Luftverschmutzung)	120 °C	C3
C4	Industrienumgebungen, Küstenbereiche, Chemieanlagen mit bis zu 100 % relativer Feuchtigkeit (hohe Luftverschmutzung)	120 °C	C4

Getriebe mit optionaler Schutzart nach Klasse **C3** oder **C4** sind in den folgenden Farben erhältlich.

Des Weiteren können die Getriebe mit Oberflächenschutz **der Klasse C5** gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden.

[Den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#) für nähere Angaben.

Zertifikate

ACM

Konformitätsbescheinigung des Motors

Dieses Dokument bescheinigt die Konformität des Produkts mit der Bestellung und dessen Konstruktion gemäß den standardmäßigen Prozess- und Kontrollverfahren, die laut des Bonfiglioli Qualitätssystems vorgesehen sind.

CC

Abnahmebescheinigung

Das Dokument bestätigt die Prüfung der Übereinstimmung mit der Bestellung, die Sichtkontrolle des äußeren Zustandes und die instrumentelle Prüfung der elektrischen Merkmale bei Leerlauf. Die geprüften Einheiten werden als Proben aus der Versandcharge entnommen und einzeln gekennzeichnet.



OPTIONEN | DIE FÜR DAS EVOX KOAXIALGETRIEBE ERHÄLTLICH SIND

AUFLISTUNG DER OPTIONEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

Explosionsgeschütztes Getriebe

EX

ATEX 2014/34/EU - 2D/2G T4 (135 °C)

Wählt man diese Option, kann das Getriebe in Umgebungen Ex 1 und 21 (Kategorie 2G und 2D) installiert werden.

Die Temperaturklasse ist T4 (max. 135 °C).

Um für diese besonderen Umgebungen geeignet zu sein, haben die Getriebe folgende Ausstattungen:

- Servicestopfen zur regelmäßigen Kontrolle des Schmiermittelstandes
- Werkseitige Schmierstofffüllung (Synthetiköl)
- Serienmäßige Dichtringe aus Fluorelastomer
- Angabe der Produktkategorie und Schutzart auf dem Typenschild
- Komponenten, die geeignet sind, bei höherer Temperatur als dem laut Vorschriften angegebenen Grenzwert zu funktionieren
- Temperaturanzeige für jede Einheit

Dank durchdachter Ölschmierung kann EVOX CP standardmäßig mit nur einer Codenummer in jeder beliebigen Einbaulage montiert werden.

Die Ölmenge bleibt im Vergleich zur Standard Bauform unverändert; Näheres dazu finden Sie in der [Ölfüllungstabelle](#).

Für die Wahl eines "EX" Getriebes ist der Mn2 Wert (Nenndrehmoment) gleich dessen, der in der [Tabelle der Getriebeleistungen](#) angegeben ist, mit Ausnahme folgender Konfigurationen mit HS Bauform:

	i	[n ₁ =1.400 U/min]			Vollwelle
		Mn ₂ Nm	n ₂ U/min	Pn ₁ kW	
CP17 2 Stufen	2,4	42	583	2,6	HS1
	2,9	45	483	2,3	
	3,3	47	428	2,1	
CP37 2 Stufen	2,3	67	622	4,4	HS2
	2,7	73	519	4,0	
	3,2	78	440	3,6	
	3,4	100	412	4,3	
	4,1	110	325	3,7	
	4,3	86	328	3,0	
	4,8	117	293	3,6	
	5,4	122	261	3,3	
	6,4	129	218	2,9	
	7,8	136	179	2,5	
CP47 2 Stufen	2,4	76	593	4,7	HS2
	3,0	84	467	4,1	
	3,3	90	420	4,0	
	3,9	124	363	4,7	
	4,4	131	322	4,4	
	4,9	137	285	4,1	
	5,5	148	256	4,0	
	6,4	156	219	3,6	
	7,1	161	197	3,3	
	8,0	166	176	3,1	

Für weitere Informationen und konforme Wartungsverfahren siehe Benutzerhandbuch auf www.bonfiglioli.com.

Explosionsgefährdeter Bereich

Im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU versteht sich unter gefährdeter Atmosphäre ein Gemisch:

- a. entflammbarer Stoffe in gas-, dampf-, nebel- oder staubförmigem Zustand
- b. mit Luft
- c. bei gewissen atmosphärischen Bedingungen
- d. in denen sich nach erfolgter Zündung die Verbrennung gemeinsam mit dem unverbrannten Gemisch ausbreiten kann (es ist zu beachten, dass vor allem bei Vorhandensein von Staub nicht immer die ganze Brennstoffmenge verbrannt wird).

Für weitere Informationen und konforme Wartungsverfahren siehe Benutzerhandbuch auf www.bonfiglioli.com.

Eine Atmosphäre, die dazu neigt, sich aufgrund von lokalen und/oder Betriebsbedingungen in eine explosionsgefährdete Atmosphäre umzuwandeln, wird potenziell explosionsgefährdeter Bereich genannt.

Harmonisierte, europäische ATEX Normen

Die Richtlinie 2014/34/EU beschreibt die Mindestsicherheitsanforderungen für Produkte, die innerhalb der Länder der Europäischen Union zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind.

Ferner ordnet die Richtlinie diese Geräte gewissen Kategorien zu, die ebenfalls in dieser Richtlinie festgelegt sind.

Gefolgt von einer Erläuterung der Zonen, in die der Leiter einer Anlage mit potenziell explosionsgefährdeter Atmosphäre die Anwendungsbereiche der Geräte aufteilen muss.

Zonen		Häufigkeit der Bildung einer potenziell explosionsgefährdeten Atmosphäre	Gefahrenart
Gasförmige Atmosphäre G	Staubige Atmosphäre D		
0	20	Besteht ständig oder über lange Zeiträume	Permanent
1	21	Es kann sein, dass sie gelegentlich bei normalen Betriebsbedingungen eintritt	Potenziell
2	22	Bei normalen Betriebsbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass sie eintritt. Sollte sie doch auftreten, ist davon auszugehen, dass sie nur über kurze Zeiträume eintritt	Minimal

Im folgenden Katalog finden Sie die von BONFIGLIOLI RIDUTTORI hergestellten Getriebe. Die in grau hervorgehobenen Getriebe sind zur Installation in den Bereichen 1, 21 geeignet. Hier finden Sie auch die Installationsbereiche, die mit einem geringeren Schutzgrad kompatibel sind (Bereiche 2 und 22).

Seit dem 20. April 2016 gilt die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU im ganzen Gebiet der Europäischen Union und ersetzt die unterschiedlichen, zurzeit auf nationaler und europäischer Ebene geltenden Gesetze in Sachen explosionsgefährdeter Bereich und die vorherige Richtlinie 94/9/EG.

Es ist hervorzuheben, dass die Richtlinien zum ersten Mal auch auf mechanische, hydraulische und pneumatische Geräte und nicht nur Elektrogeräte anzuwenden sind.

Betreffs der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist klarzustellen, dass die Richtlinie 2014/34/EU eine Gesamtheit sehr spezifischer und detaillierter Anforderungen in Bezug auf Gefahren darstellt, die aus potenziell explosionsgefährdeten Bereichen herrühren, während die Maschinenrichtlinie über die Sicherheit gegen das Explosionsrisiko nur Anforderungen sehr allgemeiner Art enthält (Anlage I).

Deshalb ist in Bezug auf den Schutz gegen Explosion bei Vorhandensein eines potenziell explosionsgefährdeten Bereichs die Richtlinie 2014/34/UE vorrangig und anzuwenden.

Hinsichtlich aller anderer Risiken im Zusammenhang mit Maschinen sind auch die Anforderungen der Maschinenrichtlinie anzuwenden.

OPTIONEN | KOAXIALGETRIEBE EVOX

WEITERE OPTIONEN

Schutzgrade für die verschiedenen Produktkategorien

Die verschiedenen Kategorien von Produkten müssen imstande sein, entsprechend den vom Hersteller festgelegten Betriebsparametern bei gewissen Schutzgraden zu funktionieren.

Die Verfügbarkeit der Produkte von BONFIGLIOLI RIDUTTORI ist durch die Zellen in grauer Farbe hervorgehoben.

Schutzgrad	Kategorie		Schutzart	Betriebsbedingungen
	Gruppe I	Gruppe II		
Sehr hoch	M1		Zwei unabhängige Schutz- oder Sicherheitsmittel, die auch funktionieren können, wenn zwei unabhängige Fehler auftreten.	Das Gerät bleibt auch dann gespeist und betriebsfähig, wenn eine explosionsgefährdete Atmosphäre besteht.
Sehr hoch		1	Zwei unabhängige Schutz- oder Sicherheitsmittel, die auch funktionieren können, wenn zwei unabhängige Fehler auftreten.	Das Gerät bleibt auch in den Bereichen 0, 1, 2 (G) und/oder in den Bereichen 20, 21, 22 (D) gespeist und betriebsfähig.
Hoch	M2		Für Normalbetrieb und harte Einsatzbedingungen geeigneter Schutz.	Die Gerätversorgung wird bei Auftreten einer potenziell explosionsgefährdeten Atmosphäre unterbrochen.
Hoch		2	Schutz, der für Normalbetrieb und häufige Defekte oder Geräte geeignet ist, bei denen eine Betriebsstörung normal ist.	Das Gerät bleibt auch in den Bereichen 1, 2 (G) und/oder in den Bereichen 21, 22 (D) gespeist und betriebsfähig.
Normal	2	3	Für Normalbetrieb geeigneter Schutz.	Die Geräte bleiben in den Bereichen 2 (G) und/oder in den Bereichen 22 (D) gespeist und betriebsfähig.

Festlegung der Gruppen

Gruppe I Sie umfasst die Geräte, die zum Einsatz unter Tage in Bergwerken und deren Über Tageanlagen bestimmt sind, die dem Risiko ausströmender Grubengase und/oder brennbarer Stäube ausgesetzt sind.

Gruppe II Sie umfasst Geräte, die zum Einsatz in anderen Umgebungen bestimmt sind, in denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass explosionsgefährdete Atmosphären auftreten.

Jegliche Installation von Geräten der Firma BONFIGLIOLI RIDUTTORI bei Anwendungen im Bergbau, die als Gruppe I oder Gruppe II, Kategorie 1 einstufbar sind, ist ausgeschlossen.

Zusammenfassend kann die Gesamtheit der Geräteinstufungen in Gruppen, Kategorien und Zonen durch folgendes Schema dargestellt werden, in dem die Verfügbarkeit von Produkten der Firma BONFIGLIOLI RIDUTTORI ebenfalls durch Zellen in grauer Farbe hervorgehoben ist.

Gruppe I			Gruppe II					
Gruppe	Bergbau, Grubengas		Andere potenziell explosionsgefährdete Atmosphären (Gas, Staub)					
Kategorie	M1	M2	1	2		3		
Atmosphäre			Gas	Staub	Gas	Staub	Gas	Staub
Bereiche			0	20	1	21	2	22
Getriebe-Schutzart					Ex h Gb	Ex h Db	Ex h Gc	Ex h Dc

Die hier erläuterten Produkte entsprechen den Mindestanforderungen der europäischen Richtlinie 2014/34/EU, die Teil der als ATEX (ATmosphères EXplosibles) bekannten Richtlinien sind.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung bescheinigt die Konformität des Produkts mit der Richtlinie 2014/34/EU.

Die Gültigkeit der Bescheinigung ist an die Einhaltung der Anweisungen gebunden, die in der Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitung für die sichere Verwendung des Produkts in allen Phasen seiner aktiven Lebensdauer angeführt sind. Der Benutzer wird aufgefordert, diese durch Herunterladen von [www.bonfiglioli.com zu erwerben](http://www.bonfiglioli.com).

Von besonderer Bedeutung sind die Vorschriften über die Umgebungsbedingungen, deren mangelnde Einhaltung den Verfall der Gültigkeit dieser Bescheinigung bedingen wird.


Im Falle von Zweifeln hinsichtlich der Gültigkeit der Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an den kaufmännischen/technischen Service von BONFIGLIOLI RIDUTTORI.

Kompatibilität mit anderen Optionen

Die folgenden Optionen können nicht in Kombination mit der ATEX-Variante gewählt werden:

- Ausgangswellen N in Zoll
- Kompakteingänge (S05...S35)
- Feste Eingänge in Zoll (NHS1...NHS3)
- NEMA Eingänge (N56...N215)
- Option Schmierung (SO, LA...LY)
- Option auf PN-Dichtungen
- Optionen Backstop AR, AL
- Optionen verstärkte Ausgangslager (OHR, OHA)
- Option FO
- Optionen Lackierung C3-C4 (in jeder RAL-Farbe)

ELEKTROMOTOR EVOX




PRODUKTÜBERSICHT

BONFIGLIOLI PRODUKTPORTFOLIO

EVOX BXN, MXN und MNN sind unter Berücksichtigung der Modularität, Leistung und Zuverlässigkeit entwickelte Elektromotoren und Bremsmotoren mit Niederspannung (< 1000 V).

Zweck des Produkts ist es, bestens Ihren Erfordernissen zu entsprechen, sei es als separater Motor sowie in kompakter Ausführung mit einem Bonfiglioli Getriebe.



Wirkungsgrad	Compact			Leistung [kW]
	IE1/NEMA Standard	IE3/NEMA Premium	IE3/NEMA Premium	
Serie	MNN	MXN	BXN	
Pole	4	4	4	
	05MA	05MA	63MA	0,12
	05MB	05MB	63MB	0,18
	05MC	10MA	71MA	0,25
	10MA			0,25
	10MB	10MB	71MB	0,37
	10MC	20MA	80MA	0,55
		20MB	80MB	0,75
		25S	90S	1,1
		25L	90L	1,5
		30LA	100LA	2,2
		30LB	100LB	3
		35M	112M	4
		40S	132S	5,5
		40M	132M	7,5

PRODUKTÜBERSICHT


BONFIGLIOLI PRODUKTPORTFOLIO

Motoren und Wechselrichter in der Unternehmensgeschichte von Bonfiglioli



In den 90er Jahren hat Bonfiglioli seine Getriebe mit dem Produktportfolio und Know-how eines bedeutenden, lokalen Unternehmens ergänzt und begonnen, seine Elektromotoren zu entwerfen, um effiziente und zuverlässige Getriebemotoren herzustellen.

In den vergangenen Jahren gesellen sich auch Servomotoren und Reluktanzmotoren zum Bonfiglioli Produktangebot. 2001 beginnt Bonfiglioli dank des Erwerbs von Vectron, auch Wechselrichter zu entwerfen und herzustellen, und verwandelt sich somit in einen **Solution Provider**, sprich einen Lösungsanbieter.



PRODUKTÜBERSICHT

Elektromotoren-Angebot

Bonfiglioli bietet eine weitgefächerte Palette von Möglichkeiten an, um weltweit Ihren Anwendungserfordernissen gerecht zu werden: Sie müssen nur Ihre Lösung auswählen.



Getriebe

IE4	Wirkungsgrad NEMA Super Premium
IE3	Wirkungsgrad NEMA Premium
IE2	Hoher Wirkungsgrad NEMA
IE1	Standard Wirkungsgrad NEMA

IEC Adapter



BSR...E



BXN



BX



BSR...O



BE



BN

Kompakter Adapter



MXN



MNN

Vervollständigen Sie Ihre Lösung



S2U, S2U IP66



Agile



Active Cube



ANG



AxiaVert



AEC

Regenerative Wechselrichter



BMX



BMC



DGM



DGM Modular



Induktions-
Technik



Reluktanz-
Technik

Motion Controller

Dezentralisierte Wechselrichter



PRODUKTÜBERSICHT

NORMEN UND RICHTLINIEN

Europäische Standard

Normen

Die EVOX-Plattformmotoren werden in Übereinstimmung mit den folgenden Normen hergestellt:

EN	IEC	Beschreibung der Norm
EN 60034-1	IEC 60034-1	Nenn- und Betriebseigenschaften
EN 60034-2-1	IEC 60034-2-1	Standardverfahren zur Bestimmung der Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen
EN IEC 60034-5	IEC 60034-5	Schutzarten für Gehäuse von rotierenden Maschinen (IP-Code) - Klassifizierung
EN 60034-6	IEC 60034-6	Kühlungsmethoden (IC-Code)
EN IEC 60034-7	IEC 60034-7	Klassifizierung der Bauformen und Einbauarten sowie der Lage der Klemmkästen (IM-Code)
EN 60034-8	IEC 60034-8	Anschlussbezeichnungen und Drehsinn
EN 60034-9	IEC 60034-9	Geräuschgrenzwerte
EN 60034-11	IEC 60034-11	Thermische Schutzeinrichtung
EN 60034-12	IEC 60034-12	Anlaufeigenschaften von netzgespeisten Drehstrommotoren
EN IEC 60034-14	IEC 60034-14	Mechanische Schwingungen von Maschinen mit einer Achshöhe von 56 mm oder mehr - Messung, Bewertung und Grenzwerte der Schwingungsintensität
EN 60034-30-1	IEC 60034-30-1	Wirkungsgradklassen von netzgespeisten Drehstrommotoren (IE-Code)
EN IEC 63000	IEC 63000	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Hauptrichtlinien

Die Motoren BXN, MXN und MNN erfüllen die Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EU (LVD - Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMC - Richtlinie betreffs der elektromagnetischen Verträglichkeit), 2009/125/EG (ERP - Richtlinie über mit der Energie verbundene Produkte) und 2011/65/EU (RoHS - Einschränkung des Gebrauchs von Gefahrstoffen) und ihre Typenschilder sind mit dem CE Zeichen versehen.

In Bezug auf die EMC Richtlinie, ist die Konstruktion konform mit den Normen EN 61000-6-2 (allgemeine Normen - Störfestigkeit für Industrienumgebungen), EN 61000-6-4 (Allgemeine Normen - Emissionsnormen für Industrienumgebungen).

Dieses Produkt darf nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung ist, sofern festgelegt, gemäß der Richtlinie 2012/19/EU und gemäß den Landesvorschriften vorzunehmen. Ferner hat die Entsorgung in Übereinstimmung mit allen anderen, im Land geltenden Bestimmung zu erfolgen.



Kapazitiver Filter

Verfügen die Motoren mit FD Bremse über den speziellen kapazitiven Filter am Eingang des Gleichrichters (Option CF), entsprechen sie den von den Normen EN 61000-6-3 und EN 60204-1 geforderten Emissionsgrenzwerten.

Belüftung

Die Motoren sind der Norm N 60034-6 entsprechend extern belüftet (IC 411) und haben ein Lüfterrad aus Kunststoff, das für beide Drehrichtungen geeignet ist.

Die Motoren sind so zu installieren, dass der Zugang zwecks Wartung des Motors und der eventuell vorhandenen Bremse möglich ist. Für andere Kühlarten siehe Abschnitt Optionen in diesem Katalog.

Geräusch

Die gemäß der Norm EN ISO 1680 gemessenen Geräuschpegel liegen innerhalb der Höchstpegel, die in der Norm EN 60034-9 angegeben sind.

Vibrationsausgleich

Die Rotorwelle ist durch einen montierten, halben Keil ausgeglichen und fällt unter die Vibrationsklasse N, laut der Norm EN 60034-14.

Die Haftung für die Sicherheit des Endprodukts und die Konformität mit den anwendbaren Richtlinien obliegt dem Hersteller oder Zusammenbauer, der die Motoren als Komponenten einbaut.

Andere internationale Anforderungen

Die Motoren BXB, MXN, MNN werden auf den bedeutendsten Märkten wie Europa, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, China, Brasilien, Indien, Russland, Australien und Neuseeland vermarktet.

Konformität mit UKCA

Die Motoren BXB, MXN und MNN sind mit den im Vereinigten Königreich geltenden Richtlinien konform und es ist dafür ein Typenschild mit UKCA-Zeichen (United Kingdom Conformity Assessed mark) vorgesehen.



Konformität mit EAC

Alle Bonfiglioli Motoren sind konform mit den EAC Bestimmungen (EurAsian Conformity) der eurasischen, wirtschaftlichen Zollunion Russlands, Kasachstans und Weißrusslands.

Konformität mit GEMS und EECA

Die Motoren BXB, MXN und MNN erfüllen die Anforderungen des GEMS (Greenhouse and Energy Minimum Standards) regulator Australia und des EECA (Energy Efficiency and Conservation Authority) Neuseeland.

Konformität mit UL

Die Motoren BXB, MXN und MNN erfüllen die Anforderungen für den Us-amerikanischen und kanadischen Markt und es ist dafür ein Typenschild mit UL-Zeichen vorgesehen.



Konformität mit INMETRO

Die BXB- und MXN-Motoren mit Wicklung WD3 oder WD4/WD10 erfüllen die INMETRO-Anforderungen für den brasilianischen Markt.



Konformität mit BIS

Die Motoren BXB und MXN der Variante* BIS erfüllen die BIS-Anforderungen (Bureau of Indian Standard) für den indischen Markt und es ist dafür ein Typenschild mit ISI-Zeichen vorgesehen.



Konformität mit CCC/CEL*

Die Motoren BXB und MXN der Variante* CN erfüllen die Anforderungen für den chinesischen Markt und es ist dafür ein Typenschild mit CCC- und/oder CEL-Zeichen vorgesehen.



*Der Motor muss mit der Option (CN) konfiguriert werden.

PRODUKTÜBERSICHT

LEISTUNGSABGABE IN ABHÄNGIGKEIT VON DER UMGEBUNGSTEMPERATUR

Die Standardmotoren gehören der Klasse F an und können bei einer Umgebungstemperatur von -15 °C bis 40 °C betrieben werden.

Bei Umgebungstemperaturen über 40 °C sinkt die Ausgangsleistung.

Umgebungstemperatur [°C]	40	45	50	55	60
P / P _N	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86

LEISTUNGSABGABE IN ABHÄNGIGKEIT VON DER HÖHE

Die im Katalog spezifizierten Leistungen gelten für eine Höhe von weniger als 1000 m über dem Meeresspiegel. Bei einer Höhe von über 1000 Metern über dem Meeresspiegel verringert sich die Ausgangsleistung.

Höhe über dem Meeresspiegel [m]	0 - 1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
P / P _N	1,00	0,97	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76

KLEMMKASTEN

Die EVOX-Motoren sind standardmäßig mit 9 Stiftschrauben ausgestattet. Eine Masseklemme für die Erdung des Geräts wird auch mitgeliefert.

Die Anweisungen zur Verdrahtung sind in der Verpackung und im Benutzerhandbuch enthalten.
Entnehmen Sie die Klemmennummer und -typ der folgenden Tabelle:

IEC	Kompakt	Klemmennummer	Gewinde der Klemmen
BXN 63 ... BXN 112	MXN 05 ... MXN 35 MNN 05 MNN 20	9	M4
BXN 132	MXN 40		

KABELEINGANG

Die Bohrungen für die Kabelzuführung zu den Klemmkästen sind mit metrischen Gewinden gemäß EN 50262 versehen, siehe dazu die folgende Tabelle:

IEC	Kompakt	Kabelverschraubung und Maße		Maximal zulässiger Kabdurchmesser [mm]
BXN 63	MXN 05 MNN 05	2 x M20 x 1.5	1 + 1 Bohrung auf jeder Seite	13
		2 x M16 x 1.5	1 Bohrung auf der Rückseite	10
		1 x M16 x 1.5		10
BXN 71 ... BXN 112	MXN 10 ... MXN 35 MNN 10 ... MNN 20	2 x M25 x 1.5	1 + 1 Bohrung auf jeder Seite	17
		2 x M16 x 1.5	1 Bohrung auf der Rückseite	10
		1 x M16 x 1.5		10
BXN 132	MXN 40	2 x M32 x 1.5	1 + 1 Bohrung auf jeder Seite	21
		2 x M16 x 1.5	1 Bohrung auf der Rückseite	10
		1 x M16 x 1.5		10



LAGER

Bei unseren Motoren werden Radialkugellager verwendet, die vorgespannt und auf Lebenszeit geschmiert sind. Entnehmen Sie die Lagertypen der folgenden Tabelle:

IEC	DE	NDE	
		Ohne Bremse	Mit Bremse
BXN 63	6201 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2Z C3
BXN 71	6202 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2Z C3
BXN 80	6204 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2Z C3
BXN 90	6205 2Z C3	6205 2Z C3	6205 2Z C3
BXN 100	6206 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2Z C3
BXN 112	6306 2Z C3	6306 2Z C3	6306 2Z C3
BXN 132	6308 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2Z C3

Compatto	DE	NDE	
		Ohne Bremse	Mit Bremse
MXN 05	6301 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2Z C3
MXN 10	6302 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2Z C3
MXN 20	6304 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2Z C3
MXN 25	6205 2Z C3	6205 2Z C3	6205 2Z C3
MXN 30	6206 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2Z C3
MXN 35	6306 2Z C3	6306 2Z C3	6306 2Z C3
MXN 40	6308 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2Z C3

Die rechnerische Lebensdauer L10h nach ISO 281 beträgt im lastfreien Betrieb über 40000 Stunden.

DE = Antriebsseite


NDE = Nicht-Antriebsseite

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTMODULARITÄT



Um sich perfekt **Ihren** Anwendungserfordernissen anzupassen sind viele Bauvarianten der Elektromotoren erhältlich.



Es sind DC-Bremsen erhältlich.

Geeignete Anwendungen



Intelligenter Förderer




Merkmale	Vorteile
Fortgeschrittene und genaue sensorlose Vektorsteuerung für hohes Anfahrdrehmoment bei niedriger Drehzahl	Reduzierter Stromverbrauch bei der Startphase
Integrierte SPS-Funktionen	Smart Conveyor Programmierung ohne SPS
Standby-Modus	Energieeinsparung
Integriertes Überwachungsgerät	Schadensvorbeugung des Wechselrichters und Diagnostikanalyse




Verpackungsmaschine



Merkmale	Vorteile
Präzise sensorlose Steuerung oder fortschrittliche Vektorsteuerung im geschlossenen Regelkreis	Progressiver Start und Stopp der Verpackungsmaschine
PI-Regelung mit erweiterter Differentialregelung	Optimierte Steuerung der Bandspannung
Über Parameter konfigurierbare Lage- und Geschwindigkeitskontrolle	Variable Hebegeschwindigkeit und Up/Down-Steuerungen
Integrierte SPS-Funktionen	Optimierung des Verpackungszyklus
Mögliche Synchronisierung zwischen mehreren Einheiten	Die Maschine kann ohne SPS funktionieren



Vertikale automatische Lagersysteme



Merkmale	Vorteile
SBC (Steuerung der Sicherheitsbremse)	Anwendungsrisiken auf ein Minimum reduziert
Sensor-connected ready	Ausgelegt für planmäßige Wartung
Siehe Bonfiglioli BMC 	Mögliche Verbindung mit dem Motion Controller (CSP Modus)
Alle EVOX Drehgeber sind mit AxiaVert kompatibel	Komplette Maschinenintegration • Einziger Lieferant
Intuitive iOS & Desktop Anwendung und Bluetooth/LAN Verbindung des Wechselrichters	Vielseitige Anwendung • Plug & Play Lösung • Leichte Abhilfe bei Problemen

KENNZEICHNUNG

BXN	80MB	4	WD1	60	IP55	CLF	

Größe
Siehe "[Leistungstabelle des Asynchron-Elektromotors](#)"

Pole
4

Wicklung
Siehe „[Tabelle Spannung/Frequenz der Wicklungen](#)“

Wicklungsfrequenz - Nur für Bremsmotoren*
50 - 50Hz
60 - 60Hz

Motor ohne Bremse
IP55 Standard
IP56 Option

Isolationsklasse
CLF (Standard) Isolationsklasse F
CLH Isolationsklasse H

Motor mit Bremse
IP54 Standard
IP55 Option



Serie Asynchron-Elektromotoren

BXN Stand-Alone Motor IE3/NEMA Premium

MXN Integrierter Motor IE3/NEMA Premium


MNN Integrierter Motor IE1/NEMA Standard



B5	N	S	O	+ Bremse	+ Optionen
					Siehe " Option Seite Elektromotor EVOX "
					Siehe " Bremse Asynchron-Elektromotor EVOX "
					Kableinführungsposition
					Klemmkasten Größe S:
					0 (Standard) Eingang Leistungskabel bei 90° und 270° zur Achse
					1 Eingang Leistungskabel bei 0° und 180° zur Achse
					Klemmkasten Größe L:
					0 (Standard) Eingang Leistungskabel und Eingang separate Versorgung bei 90° und 270° + Eingang Bremskabel bei 180°
					1 Eingang Leistungskabel und Eingang Bremskabel bei 180° zur Achse + Eingang separate Versorgung bei 90°
					2 Eingang Leistungskabel und Eingang Bremskabel bei 180° zur Achse + Eingang separate Versorgung bei 270°
					
					Lage des Klemmkastens - Nur für Getriebemotoren
					
					Posición de la caja de bornes - Sólo para motorreductores
					Bauformen des Motors - Motoren IEC (BXN)
					B5 Abtriebsflansch IEC B5 B35 Abtriebsflansch IEC B5 + Füße
					B14 Abtriebsflansch IEC B14 B34 Abtriebsflansch IEC B14 + Füße
					B3 Bauform mit Füßen IEC
					Bauformen des Motors - Kompaktmotoren (MXN, MNN)
					Die Felder „Wicklung“ und „Wicklungs frequenz“ werden automatisch vom Produktkonfigurator erstellt. Diese Werte unterscheiden sich von den vom Benutzer ausgewählten Werten. Für weitere Informationen zu den Wicklungen, siehe Tabelle.

* Das Feld "Wickelfrequenz" ist nur bei der Bremse FD mit direkter Stromversorgung (DIR) vorhanden.


KENNZEICHNUNG TYPENSCHILD



WICKLUNG


Konfiguration mit Klemmbrett mit 9 Stiften

Die Drehung kann in beiden Richtungen erfolgen. Sind die Klemmen U1, V1 und W1 an den Leitungsphasen L1, L2 und L3 angeschlossen, erfolgt die Drehung im Uhrzeigersinn (Antriebsseite). Für Drehung gegen den Uhrzeigersinn zwei Phasen vertauschen.



Alle EVOX Motoren sind gemäß dem Standard 60034-1 projektiert, der vorsieht, dass ein Motor imstande sein muss, kontinuierlich in Zone A im Rahmen der Nennspannung $\pm 5\%$ und Nennfrequenz $\pm 2\%$ mit Gewährleistung des Nenndrehmoments zu funktionieren. Der Betrieb ist auch in Zone B innerhalb der Nennspannung $\pm 10\%$ und des Frequenzbereichs $+3\% / -5\%$ möglich, die Maschine könnte aber Leistungsabweichungen oder Übertemperaturen haben, die höher als diejenigen des Nennspannungsbereichs $\pm 5\%$ sind.

Dem Standard entsprechend wird von längerem Betrieb außerhalb den Grenzwerten der Zone B $\pm 10\%$ abgeraten. Bei Betrieb außerhalb der Toleranz kann die Temperatur um 10 K den in der entsprechenden Isolationsklasse vorgesehenen Grenzwert überschreiten.



WICKLUNG

Marktstandard
Motoren mit 6 Stiften
 (4 Varianten am Konfigurator)

EVOX
Motoren mit 9 Stiften
 (2 Varianten am Konfigurator)

EVOX
Bezeichnung der Wicklung

I.E.

230/400V - 50Hz
 115/200V - 50Hz
 230/460V - 60Hz
 132/265 - 60 Hz

115/200/230/400 V - 50 Hz
 132/230/265/460 V - 60 Hz

WD1

Produktauswahl - Entsprechungen Spannung/Frequenz der Wicklungen

IEC 63-80 oder kompakt 05-20

Wicklung	Motorversorgung {V}				Frequenz [Hz]
	ΔΔ	YY	Δ	Y	
WD1	115	200	230	400	50
	132	230	265	460	60
—					
WD3	110	190	220	380	50
	127	220	255	440	60
WD4	95	165	190	330	50
	110	190	220	380	60
WD5	120	208	240	415	50
	140	240	280	480	60
—					
WD7	147	255	290	500	50
	165	290	330	575	60

IEC 90-112 oder kompakt 25-35

Wicklung	Motorversorgung {V}				Frequenz [Hz]
	ΔΔ	YY	Δ	Y	
WD1	115	200	230	400	50
	132	230	265	460	60
WD2	200	346	400	690	50
	230	400	460	—	60
WD3	110	190	220	380	50
	127	220	255	440	60
WD4	95	165	190	330	50
	110	190	220	380	60
WD5	120	208	240	415	50
	140	240	280	480	60
WD6	208	360	415	720	50
	240	415	480	—	60
WD7	147	255	290	500	50
	165	290	330	575	60


Höher als IEC 132 oder kompakt 40

Wicklung	Motorversorgung {V}				Frequenz [Hz]
	ΔΔ	YY	Δ	Y	
WD8	230	400	460	—	50
	265	460	530	—	60
WD2	200	346	400	690	50
	230	400	460	—	60
WD9	220	380	440	—	50
	255	440	510	—	60
WD10	190	330	380	660	50
	220	380	440	—	60
WD11	240	415	480	—	50
	280	480	550	—	60
WD6	208	360	415	720	50
	240	415	480	—	60
WD12	290	500	575	—	50
	330	575	—	—	60



BETRIEB MIT UMRICHTERSPEISUNG

Bonfiglioli-Elektromotoren können mit einer PWM-Umrichterspeisung und einer Nennspannung am Umrichtereingang von bis zu 500 V betrieben werden. Typische Drehmoment-/Drehzahlkennlinien im S1-Betrieb für Motoren mit einer Basisfrequenz $f_b = 50$ Hz sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Für Betriebsfrequenzen unter ca. 30 Hz müssen die eigenbelüfteten Standardmotoren (IC411) aufgrund der geringeren Belüftung im Drehmoment entsprechend herabgesetzt oder alternativ mit einem unabhängigen Fremdlüfter ausgestattet werden. Bei Frequenzen, die höher als die Grundfrequenz sind, arbeitet der Motor nach Erreichen der maximalen Umrichterausgangsspannung in einem Betriebsbereich mit konstanter Leistung, wobei das Wellendrehmoment etwa mit dem Verhältnis (f/f_b) abnimmt. Da das maximale Motordrehmoment etwa mit dem Verhältnis $(f/f_b)^2$ abnimmt, muss der zulässige Überlastspielraum schrittweise verringert werden.



Für den Betrieb oberhalb der Nennfrequenz ist die mechanische Grenzdrehzahl der Motoren in der folgenden Tabelle angegeben:

	n [min^{-1}]
	4p
BXN 63 - BXN 132	4000

Bei höheren Drehzahlen als der Nennfrequenz weisen die Motoren erhöhte mechanische Schwingungen und Lüftungsgeräusche auf; für diese Anwendungen wird eine Rotorwuchtung der Klasse B empfohlen.

Falls vorhanden, muss die elektromagnetische Bremse immer getrennt von der Motorstromversorgung gespeist werden.

SCHUTZKLASSE

IPxx

Schutzindex

Die IP-Klassifizierung gibt den Schutzgrad vor etwaigen äußeren Einflüssen an. Er setzt sich aus dem Kürzel IP und 2 Ziffern zusammen:

- Die erste Ziffer beschreibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen wie Staub und andere feste Fremdkörper.
- Die zweite Ziffer beschreibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.

Feste Fremdkörper < 50 mm	Feste Fremdkörper < 12,5 mm	Feste Fremdkörper < 2,5 mm	Feste Fremdkörper < 1 mm	Feste Staubschutz	Feste Staubabdichtung	
1	2	3	4	5	6	
Wasser Senkrecht einfallendes Tropfwasser	Wasser Tropfwasser < 15°	Wasser Wasser- spritzer	Wasser Wasser- spritzer	Wasser Wasserstrahl	Wasser Druckwasser- strahl	Wasser Eintauchen < 1 Meter
1	2	3	4	5	6	7
Niedrig Schutzgrad			Standard Schutzgrad			Hoch Schutzgrad

Standardmotoren sind in Schutzart IP55, Bremsmotoren in Schutzart IP54 ausgeführt.

Sie können sowohl in staubigen als auch feuchten Umgebungen installiert werden.

IP Beispiele:

IP54: • Schutz gegen Staubablagerungen • Schutz gegen Wasserspritzer

IP55: • Schutz gegen Staubablagerung • Schutz gegen Wasserspritzer aus allen Richtungen


IP56: • Schutz gegen Staubablagerungen • Schutz gegen starke Wasserspritzer aus allen Richtungen

KENNZEICHNUNG

ISOLATIONSKLASSE

Die NEMA-Motorisolationsklassen beschreiben die Wärmebeständigkeit der Motorisolation in den Wicklungen (siehe IEC 60085 und IEC 60034-1). Es werden vier Isolationsklassen verwendet: A, B, F und H. Alle vier Klassen weisen den zulässigen Temperaturanstieg ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F) aus. Die Klassen B und F sind die üblichsten bei vielen Anwendungen.

Temperaturanstieg (T) und Höchsttemperaturen an den heißen Stellen (Tmax) bei den Isolationsklassen (IEC 60034-1).



CL F

Isolationsklasse F

Die Bonfiglioli Elektromotoren sind serienmäßig mit einem System der Isolationsklasse F projektiert (emaillierter Draht, Isolatoren, Imprägnierharze). Bei serienmäßigen Motoren bleibt die Übertemperatur der Statorwicklungen normalerweise unterhalb der Grenze von 80 K, die der Übertemperatur der Klasse B entspricht. Die Klasse F erlaubt Temperaturerhöhungen von 105 K (gemessen durch Widerstandsänderung) und maximale Temperaturen von 155 °C an den heißen Stellen des Motors.

Dank einer sorgfältigen Auswahl der Isolationskomponenten sind die Motoren mit tropischem Klima und normalen Vibrationen kompatibel. Für Anwendungen, die das Vorhandensein aggressiver Chemikalien oder hoher Feuchtigkeit bedingen, wenden Sie sich zwecks Unterstützung bei der Produktauswahl bitte an den technischen Kundendienst.

CL H

Isolationsklasse H

Diese Option kann gewählt werden, um die Isolationsklasse H zu erreichen. Die Klasse H erlaubt einen Temperaturanstieg von 125 K (mit der Widerstandsänderungsmethode gemessen) und maximale Temperaturen an den heißen Stellen des Motors von 180 °C.


KENNZEICHNUNG

BAUFORMEN


Bauformen des Motors - IEC Motoren (BXN)

Die BXB Motoren sind in den in folgender Tabelle angegebenen Bauformen gemäß den Normen EN 60034-7 erhältlich. Ein Motor, der die Standard-Montageposition auf dem Typenschild angegeben hat, kann an den in folgender Tabelle angegebenen Positionen montiert werden:


B3



B5



B14



Die Montage B3 ist mit B5 und B14 kombinierbar, sodass sich im ersten Fall B35 ergibt und im zweiten B34.

Bei Außenanwendungen, wo der Motor mit nach unten gerichteter Abtriebswelle montiert ist, wird angeraten, die Option Regendach (RC) zu wählen.

In diesem Fall ist dieser Wunsch bei der Auftragerteilung anzugeben, weil die serienmäßigen Motorbauformen nicht darüber verfügen.

Bauformen des Motors - Kompaktmotoren (MXN, MNN)

Falls ein kompakter Motor der Plattform EVOX (MXN und MNN) als eigenständiges Produkt konfiguriert wird, Bezug auf die folgende Liste nehmen:

Motorserie	Motorgröße	Größe CP Getriebe	Anschluss
MXN/MNN	05MA - 25L	≤ 47	C
		> 47	L
	30LA - 40M	≥ 47	C

KABELEINFÜHRUNGSPosition



Diese Variante ermöglicht die Auswahl der Richtung, in der die Kabel in den Klemmkästen eingeführt werden. In bestimmten Konfigurationen erlaubt sie die Verwendung des optimierten Klemmkastens (Größe S) für die IEC-Größen 63, 71, 80, 90, 100 und 112 sowie für die kompakten Größen 05, 10, 20, 25, 30 und 35. Wenn die Variante im Konfigurator nicht ausgewählt wird, bleibt das Standarddesign des Klemmkastens (Größe L) erhalten.

Klemmkastentyp

Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen der Variante „Kabeleinführungsposition“, der Anwesenheit einer Bremse und der Motorgröße.

Kabeleinführungsposition		[0] , [1] , [2]		[“ ”]	
IEC-Motorgröße	Größe Kompaktmotor	Ohne Bremse	Mit Bremse	Ohne Bremse	Mit Bremse
63-71-80	05-10-20	S	L	L	L
90-100-112	25-30-35	S	L	L	L
132	40	L	L	L	L

Um die Logik der neuen Produktvarianten zu veranschaulichen, werden im Folgenden einige Beispiele gezeigt, wie sich die Bezeichnung in Abhängigkeit von der Klemmkastengröße und den verfügbaren Varianten der Kabeleinführung ändert.



LEISTUNGEN


ELEKTROMOTOR EVOX

Tabellen-Einführung

Motorkennzeichnung		Abtriebsleistung		Abtriebsdrehzahl n_1	Trägheit		η		Drehmoment		Gewicht		
IEC	Kompakt	P_{n1}	[kW]	[PS]	[U/min]	$J \times 10^{-4}$	50 %	75 %	100 %	T_N	T_S/T_N	T_A/T_N	IEC B5
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,12	0,16	1.407	1,82	52,5	60,3	64,8	0,8	2,9	1,7	4,6	
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,18	0,25	1.373	2,92	63,3	68,8	69,9	1,3	3,1	1,8	5,7	

Nennspannung V_N - unterschiedliche Wicklungsausführungen

Motorkennzeichnung		380 V				400 V				415 V									
IEC	Compact	Strom	kVA	Strom	kVA	Strom	kVA	cosφ	IN	I_S/I_N	Code	cosφ	IN	I_S/I_N	Code	cosφ	IN	I_S/I_N	Code
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,61	0,48	3,4	H	0,58	0,47	3,4	H	0,57	0,46	3,4							
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,61	0,65	3,5	G	0,61	0,61	3,5	G	0,62	0,59	3,5							





T_A = Beschleunigungsmoment

Der in diesem Katalog angegebene Wert T_A ist mit der Methode der finiten Elemente berechnet, weil er vom Lastmerkmal und der Zeit abhängt.

$$T_a(t) = T_m(t) - T_L(t) = \frac{\delta \omega}{\delta t}$$

(J ist die Motorträgheit + Lastträgheit, beide reduziert an der Abtriebswelle des Motors)

Der Wert T_A in diesem Katalog ist ohne Lastmerkmal und nur mit der Trägheit des EVOX Motors berechnet.



Vor der Konfiguration des Motors den [Leitfaden zur Konfiguration und Einrichtung](#) des Elektromotors zur Auswahl der geeigneten Leistung berücksichtigen.

Toleranzen

Der Norm CEI EN 60034-1 entsprechend gelten die nachstehend angeführten Toleranzen für folgende Größen.

Toleranzangaben	Toleranzparameter
-0,15 (1 - η) $P \leq 50 \text{ kW}$	η
$-(1 - \cos\varphi)/6$ min 0,02 max 0,07	$\cos\varphi$
$\pm 20 \%^*$	Slip
+ 20 %	I_s
- 15 % + 25 %	T_s
- 10 %	Höchstdrehmoment

(*): $\leq 30 \%$ für Motoren mit $P_n < 1 \text{ kW}$

kVA Koeffizientencode bei blockiertem Motor - Typenschildmarkierung

Der kVA-Koeffizient ist eine gute Möglichkeit, um den Einschaltstrom von Motoren verschiedener Hersteller mit dem prozentualen Einschaltstrom zu vergleichen. Der Grund dafür ist, dass bei einem Motor mit hohem Vollaststrom der prozentuale Einschaltstrom niedriger ist als bei einem Motor mit demselben Einschaltstrom, aber einem geringeren Vollaststrom.

Buchstabenkennzeichnung	kVA in HP (PS)*	Buchstabenkennzeichnung	kVA in HP (PS)*
A	0 - 3,15	L	9,0 - 10,0
B	3,15 - 3,55	M	10,0 - 11,2
C	3,55 - 4,0	N	11,2 - 12,5
D	4,0 - 4,5	P	12,5 - 14,0
E	4,5 - 5,0	R	14,0 - 16,0
F	5,0 - 5,6	S	16,0 - 18,0
G	5,6 - 6,3	T	18,0 - 20,0
H	6,3 - 7,1	U	20,0 - 22,4
J	7,1 - 8,0	V	ab 22,4
K	8,0 - 9,0		

(*): Die für die PS-Bereiche festgelegten kVA-Werte inkludieren den niedrigsten Wert, schließen aber den höchsten Wert aus.

Zur Festlegung der kVA pro PS wird die folgende Formel angewandt:

$$\frac{\text{kVA}}{P_{n1} \text{ [ausgedrückt in HP]}} \text{ wobei } \text{kVA} = V_n \cdot I_s \cdot \frac{\sqrt{3}}{1000}$$

LEISTUNGEN

ELEKTROMOTOR EVOX

Leistungstabelle = 50 Hz

IE3/NEMA Premium - 400 V - 50 Hz - 4 Pole

Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	Abtriebsleistung P_{n1}		Abtriebsdrehzahl n_1	Trägheit $J_m \times 10^{-4}$		η			Drehmoment		Gewicht
		[kW]	[HP]		[rpm]	[kgm ²]	[%]	50 %	75 %	100 %	T_N	T_S/T_N
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,12	0,16	1.407	1,82	52,5	60,3	64,8	0,8	2,9	1,7	4,6
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,18	0,25	1.373	2,92	63,3	68,8	69,9	1,3	3,1	1,8	5,7
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,25	0,33	1.388	6,28	67,9	72,8	73,5	1,7	1,6	2,4	6,5
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,37	0,50	1.419	9,70	70,8	76,0	77,3	2,5	2,6	2,5	8,3
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,55	0,75	1.447	17,78	77,4	80,9	80,8	3,6	1,9	1,6	10,7
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,75	1,00	1.451	28,89	82,5	85,1	82,5	4,9	2,4	2,0	14,4
BXN 90S 4	MXN 25S 4	1,1	1,50	1.448	31,76	83,5	85,9	84,1	7,3	2,4	3,4	15,6
BXN 90L 4	MXN 25L 4	1,5	2,00	1.441	34,96	81,7	84,3	85,3	9,9	2,6	2,4	16,6
BXN 100LA 4	MXN 30LA 4	2,2	3,00	1.458	90,01	86,3	88,4	86,7	14,4	3,4	2,3	29,5
BXN 100LB 4	MXN 30LB 4	3,0	4,00	1.452	90,01	86,2	88,0	87,7	19,7	3,2	3,0	29,5
BXN 112M 4	MXN 35M 4	4,0	5,40	1.453	105,43	87,1	88,8	88,6	26,3	2,7	2,8	35,1
BXN 132S 4	MXN 40S 4	5,5	7,50	1.478	497,42	90,0	91,4	89,6	35,6	4,0	3,4	67,9
BXN 132M 4	MXN 40M 4	7,5	10,00	1.473	497,42	89,5	91,0	90,4	48,6	3,7	3,2	67,9

Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	380 V				400 V				415 V			
		Strom		kVA		Strom		kVA		Strom		kVA	
		$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code	$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code	$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,61	0,48	3,4	H	0,58	0,47	3,4	H	0,57	0,46	3,4	H
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,61	0,65	3,5	G	0,61	0,61	3,5	G	0,62	0,59	3,5	G
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,73	0,71	4,8	H	0,74	0,67	4,8	H	0,73	0,65	4,8	H
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,65	1,12	6,3	L	0,66	1,05	6,3	L	0,63	1,06	6,3	L
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,73	1,40	6,1	J	0,75	1,31	6,1	J	0,73	1,29	6,1	J
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,78	1,71	7,4	K	0,78	1,63	7,4	K	0,79	1,56	7,4	K
BXN 90S 4	MXN 25S 4	0,78	2,51	7,3	J	0,78	2,38	7,3	J	0,77	1,33	7,3	J
BXN 90L 4	MXN 25L 4	0,75	3,59	6,7	J	0,75	3,44	6,7	J	0,75	3,31	6,7	J
BXN 100LA 4	MXN 30LA 4	0,80	4,68	8,8	L	0,81	4,42	8,8	L	0,81	4,28	8,8	L
BXN 100LB 4	MXN 30LB 4	0,81	6,39	8,1	K	0,80	6,14	8,1	K	0,80	5,93	8,1	K
BXN 112M 4	MXN 35M 4	0,83	8,31	7,6	J	0,82	7,97	7,6	J	0,82	7,70	7,6	J
BXN 132S 4	MXN 40S 4	0,77	11,70	11,4	N	0,79	11,00	9,8	L	0,79	10,60	9,8	L
BXN 132M 4	MXN 40M 4	0,78	15,90	10,9	N	0,79	15,10	9,2	L	0,79	14,60	9,2	L

IE1/NEMA Standard - 400 V - 50 Hz - 4 Pole

Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	Abtriebsleistung P_{n1}				Abtriebsdrehzahl n_1				Trägheit $J_m \times 10^{-4}$				η			Drehmoment		Gewicht
		[kW]		[PS]		[U/min]		[kgm ²]		[%]		[%]		[%]		[Nm]		[kg]	
MNN 05MA 4	MNN 05MA 4	0,12	0,16	1,340		1,80		45,8		52,4		50,0		0,9		2,0	1,5	4,5	
MNN 05MB 4	MNN 05MB 4	0,18	0,25	1,330		2,00		49,9		56,5		57,0		1,3		2,5	1,3	4,8	
MNN 05MC 4	MNN 05MC 4	0,25	0,33	1,317		2,92		60,4		65,5		61,5		1,8		2,6	1,4	5,7	
MNN 10MA 4	MNN 10MA 4	0,25	0,33	1,375		4,58		58,0		65,4		61,5		1,7		1,5	1,8	5,6	
MNN 10MB 4	MNN 10MB 4	0,37	0,50	1,368		6,28		65,4		70,8		66,0		2,6		1,5	1,6	6,5	
MNN 10MC 4	MNN 10MC 4	0,55	0,75	1,360		7,99		67,9		72,7		70,0		3,9		1,8	1,5	7,4	

Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	380 V				400 V				415 V			
		Strom		kVA		Strom		kVA		Strom		kVA	
		$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code	$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code	$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code
MNN 05MA 4	MNN 05MA 4	0,71	0,47	2,6	F	0,68	0,47	2,6	F	0,68	0,45	2,6	F
MNN 05MB 4	MNN 05MB 4	0,67	0,70	2,7	F	0,64	0,69	2,7	F	0,62	0,68	2,7	F
MNN 05MC 4	MNN 05MC 4	0,65	0,91	2,9	F	0,67	0,85	2,9	F	0,67	0,82	2,9	F
MNN 10MA 4	MNN 10MA 4	0,73	0,78	3,9	G	0,70	0,77	3,9	G	0,69	0,75	3,9	G
MNN 10MB 4	MNN 10MB 4	0,75	1,07	4,3	G	0,74	1,03	4,3	G	0,74	0,99	4,3	G
MNN 10MC 4	MNN 10MC 4	0,75	1,57	4,3	G	0,75	1,49	4,3	G	0,75	1,44	4,3	G



Leistungstabelle = 60 Hz

IE3/NEMA Premium - 460 V - 60 Hz - 4 Pole


Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	Abtriebsleistung P_{n1}		Abtriebsdrehzahl n_1	Trägheit J_m $J \times 10^{-4}$		η			Drehmoment		Gewicht [kg]
		[kW]	[HP]		[rpm]	[kgm ²]	[%]	50 %	75 %	100 %	T _N	T _{S/T_N}
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,12	0,16	1.724	1,82	54,2	62,2	66,0	0,7	3,8	2,7	4,6
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,18	0,25	1.719	2,92	65,0	71,1	69,5	1,0	3,9	3,0	5,7
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,25	0,33	1.706	6,28	68,5	74,1	73,4	1,4	1,8	2,1	6,5
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,37	0,50	1.731	9,70	70,7	76,6	78,2	2,0	3,1	4,4	8,3
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,55	0,75	1.755	17,76	77,7	82,1	81,1	3,0	2,2	2,2	10,7
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,75	1,00	1.757	28,85	82,3	85,8	85,5	4,1	2,7	3,0	14,4
BXN 90S 4	MXN 25S 4	1,1	1,50	1.754	31,76	83,5	86,6	86,5	6,0	2,7	2,9	15,6
BXN 90L 4	MXN 25L 4	1,5	2,00	1.750	35,11	83,4	86,5	86,5	8,2	2,8	2,4	16,6
BXN 100LA 4	MXN 30LA 4	2,2	3,00	1.765	90,01	87,1	89,6	89,5	11,9	3,8	2,8	29,5
BXN 100LB 4	MXN 30LB 4	3,0	4,00	1.761	90,01	87,1	89,5	89,5	16,3	3,6	4,4	29,5
BXN 112M 4	MXN 35M 4	3,7	5,00	1.762	105,43	86,6	89,2	89,5	20,1	3,1	3,3	35,1
BXN 132S 4	MXN 40S 4	5,5	7,50	1.779	497,42	89,0	91,1	91,7	29,5	5,0	4,0	67,9
BXN 132M 4	MXN 40M 4	7,5	10,00	1.777	497,42	89,1	91,1	91,7	40,3	4,5	3,8	67,9

380 V				460 V				575 V			
Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	Strom		kVA	Strom		kVA	Strom		kVA	Code
		cosφ	IN		IN	I _{S/I_N}	Code	[A]	[A]	[A]	
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,52	0,53	4,1	L			0,52	0,44	4,1	L
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,56	0,67	4,7	K			0,55	0,56	4,7	K
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,70	0,72	6,0	K			0,70	0,59	6,0	K
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,60	1,19	7,7	N			0,61	0,96	7,7	N
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,71	1,41	7,3	K			0,72	1,15	7,3	K
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,77	1,71	8,8	L			0,76	1,43	8,8	L
BXN 90S 4	MXN 25S 4	0,77	1,33	7,3	J			0,75	2,10	8,5	L
BXN 90L 4	MXN 25L 4	0,75	3,50	8,3	L			0,74	2,92	8,3	L
BXN 100LA 4	MXN 30LA 4	0,79	4,72	10,5	M			0,79	3,89	10,5	M
BXN 100LB 4	MXN 30LB 4	0,79	6,46	9,8	M			0,78	5,37	9,8	M
BXN 112M 4	MXN 35M 4	0,79	7,96	9,3	L			0,78	6,59	9,3	L
BXN 132S 4	MXN 40S 4	0,77	11,70	11,4	N			0,77	9,72	11,4	N
BXN 132M 4	MXN 40M 4	0,78	15,90	10,9	N			0,78	13,20	10,9	N

IE1/NEMA Standard - 460 V - 60 Hz - 4 Pole


Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	Abtriebsleistung		Abtriebsdrehzahl n_1	Trägheit		J_m $J \times 10^{-4}$	η			Drehmoment		Gewicht [kg]
		[kW]	[PS]		[U/min]	[kgm ²]		[%]	50 %	75 %	100 %	T _N	
MNN 05MA 4	MNN 05MA 4	0,12	0,16	1.687	1,8	48,1	55,2	62,0	0,7	2,7	2,2	4,5	
MNN 05MB 4	MNN 05MB 4	0,18	0,25	1.669	2,0	52,0	59,2	66,0	1,0	3,4	1,9	4,8	
MNN 05MC 4	MNN 05MC 4	0,25	0,33	1.672	2,9	63,1	68,9	68,0	1,4	3,6	2,1	5,7	
MNN 10MA 4	MNN 10MA 4	0,25	0,33	1.696	4,6	59,6	67,0	68,0	1,4	1,8	2,8	5,6	
MNN 10MB 4	MNN 10MB 4	0,37	0,50	1.694	6,3	66,8	72,6	70,0	2,1	1,8	2,6	6,5	
MNN 10MC 4	MNN 10MC 4	0,55	0,75	1.689	8,0	70,5	75,4	74,0	3,1	2,2	2,4	7,4	

380 V				460 V				575 V			
Motorkennzeichnung IEC	Motorkennzeichnung Kompakt	Strom		kVA	Strom		kVA	Strom		kVA	Code
		cosφ	IN		IN	I _{S/I_N}	Code	[A]	[A]	[A]	
MNN 05MA 4	MNN 05MA 4	0,60	0,52	3,4	J			0,59	0,43	3,4	J
MNN 05MB 4	MNN 05MB 4	0,54	0,81	3,5	J			0,56	0,65	3,5	J
MNN 05MC 4	MNN 05MC 4	0,58	0,92	3,9	J			0,59	0,76	3,9	J
MNN 10MA 4	MNN 10MA 4	0,65	0,84	4,8	J			0,66	0,68	4,8	J
MNN 10MB 4	MNN 10MB 4	0,70	1,09	5,4	J			0,69	0,91	5,4	J
MNN 10MC 4	MNN 10MC 4	0,70	1,58	5,6	J			0,69	1,31	5,6	J



BREMSE | ELEKTROMOTOR EVOX

AUFLISTUNG DER BREMSEN-OPTIONEN

Motor	+	FD	15	NB	R	AA	SA	230	CF	+	Optionen
											Kapazitiver Filter
										- (Standard) Kein kapazitiver Filter	
										CF Kapazitiver Filter	
										Bremsversorgung	
										Für die FD Bremse Bezug auf die Tabelle der DC-Bremse nehmen	
										Separate Bremsversorgung	
										DIR (Standard) Keine separate Bremsversorgung	
										SD Separate Versorgung der DC-Bremse	
										SA Separate Versorgung der AC-Bremse	
										Position des manuellen Bremslüfthebels	
											
										Manueller Bremslüfthebel	
										- (Standard) Kein Bremslüfthebel	
										R Hebel mit Rückstellfeder	
										RM Hebel mit arretierbarer Lüftposition	
										AC-/ DC-Gleichrichter	
										- (Standard) Kein Gleichrichter	
										NB	
										SB	
										Bremsmoment	
										Für die FD Bremse Bezug auf die Leistungstabelle – DC-Bremse nehmen	
										Bremsentyp	
										- (Standard) Keine Bremse	
										FD DC- Bremse	

BREMSE | ELEKTROMOTOR EVOX

BREMSLEISTUNGEN

Tabellen-Einführung

Motorkennzeichnung	Bremse	Lösung	Brem-	P	Wmax	W	Z ₀	Trägheit	Gewicht	Statische konfigurierbare Bremsdrehmomente*	
IEC	Kompakt	ID	t ₁	t _{1s}	10 s/h	100 s/h	1000 s/h	NB	SB	Jx10 ⁻⁴	IEC B5
BXN	MXN		ms	W	KJ	MJ	[1/h]	[kgm ²]	[kg]		
63MA 4	05MA 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15 8.900 11.000 2,4 6,3

•

[Werte berechnet bei maximalem Bremsmoment; mittlerem Luftspalt und Bremseneinstellung auf 230/400 V – 50 Hz]

* Toleranz des maximalen Bremsmoments ± 15 %

- Verfügbares Bremsdrehmoment
- Empfohlenes Moment

Leistungstabelle - DC-Bremse

Motorkennzeichnung IEC Kompakt	Bremse Lösung Bremsung ID t ₁ t _{1s} t ₂ t _{2c}	Wmax				Z ₀ (50 Hz)		Z ₀ (60 Hz)		Trägheit Jx10 ⁻⁴ IEC B5	Gewicht [kg] IEC B5	Statische konfigurierbare Bremsdrehmomente*														
		P	10 s/h	100 s/h	1000 s/h	W	NB	SB	NB	SB		1,75	2,5	3,5	5	7,5	10	13	15	20	26	40	50	60	100	
BXN	MXN	ms				W	KJ	MJ	[1/h]	[1/h]	[kgm ²]	[kg]	Nm													
63MA 4	05MA 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	8.900	11.000	8.900	11.000	2,4	6,3		●							
63MB 4	05MB 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	7.000	9.000	7.000	9.000	3,5	7,4			●						
71MA 4	10MA 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	5.700	8.100	5.700	8.100	7,4	9,2				●					
71MB 4	10MB 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	6.400	9.900	6.400	9.900	10,8	11,0				●					
80MA 4	20MA 4	FD04	80	35	140	15	33	10	3,1	0,35	30	2.500	5.200	2.500	5.200	19,8	14,6					●				
80MB 4	20MB 4	FD04	80	35	140	15	33	10	3,1	0,35	30	2.000	4.100	2.000	4.100	30,8	18,3						●			
90S 4	25S 4	FD05	130	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	2.800	6.600	2.800	6.600	35,8	21,6							●		
90L 4	25L 4	FD05	130	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	1.400	3.100	1.400	3.100	39,1	22,6							●		
100LA 4	30LA 4	FD15	430	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	1.400	2.400	520	1.400	94,0	36,5								●	
100LB 4	30LB 4	FD15	430	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	2.000	3.700	-	890	94,0	36,5							●		
112M 4	35M 4	FD06S	-	80	220	25	55	20	4,8	0,55	70	-	1.400	-	780	114,4	45,1									●
132S 4	40S 4	FD06	-	100	250	20	65	29	7,4	0,80	80	-	750	-	600	520,4	80,9									●
132M 4	40M 4	FD06	-	100	250	20	65	29	7,4	0,80	80	-	570	-	420	520,4	80,9									●

Motorkennzeichnung IEC Kompakt	Bremse Lösung Bremsung ID t ₁ t _{1s} t ₂ t _{2c}	Wmax				Z ₀		Trägheit Jx10 ⁻⁴ IEC B5	Gewicht [kg] IEC B5	Statische konfigurierbare Bremsdrehmomente*														
		P	10 s/h	100 s/h	1000 s/h	W	NB	SB		1,75	2,5	3,5	5	7,5	10	13	15	20	26	40				
MNN		ms				W	KJ	MJ	[1/h]	[1/h]	[kgm ²]	[kg]	Nm											
05MA 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	8.000	10.000	2,1	5,9		●								
05MB 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	6.400	8.200	2,4	6,3			●							
05MC 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	5.700	7.300	3,5	7,4				●						
10MA 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	9.900	14.000	5,7	8,3				●						
10MB 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	5.600	8.800	7,4	9,2				●						
10MC 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	3.300	6.700	9,1	10,1										

* Toleranz des maximalen Bremsmoments ± 15 %

■ Verfügbares Bremsdrehmoment

● Empfohlenes Moment

BREMSE | ELEKTROMOTOR EVOX

AUFLISTUNG DER OPTIONEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

Maximale Schaltungshäufigkeit Z

In den Datentabellen der Motoren ist für den jeweiligen Bremsentyp die maximale Schaltungshäufigkeit im Leerlauf Z_0 bei relativer Einschaltdauer $I = 50\%$ angegeben. Dieser Wert definiert die maximale Anzahl von Anläufen im Leerlauf pro Stunde, ohne dass die maximal zulässige Wicklungstemperatur der Isolierstoffklasse F überschritten wird. Wenn in der realen Anwendung beispielsweise ein Motor eine Last mit dem Massenträgheitsmoment J_c mit einem mittleren Anlauf-Lastmoment M_L antreibt und dabei die Leistung P_r benötigt, kann die max. zulässige Schalthäufigkeit mit folgender Formel überschlägig berechnet werden:


$$Z = \frac{Z_0 \cdot K_c \cdot K_d}{K_J}$$

wo:

$$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m} \quad \text{Massenträgheitsfaktor}$$

$$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a} \quad \text{Drehmomentfaktor}$$

$$K_d = \quad \text{Lastfaktor, siehe folgende Tabelle}$$




Wenn die tatsächlichen Starts pro Stunde innerhalb des zulässigen Werts (Z) liegen, kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Bremsarbeit mit der (thermischen) Kapazität W_{max} der Bremse vereinbar ist.

Asynchron-Bremsmotoren

Standard-Elektromotoren können mit einer Bremse ausgestattet werden, wodurch ein selbstbremsender Motor entsteht. Die Bremse hilft in Situationen, in denen ein schnelles und sicheres Stoppen der Maschine erforderlich ist. In den Bonfiglioli Bremsmotoren werden elektromagnetische Federdruckbremsen verbaut, die mit Gleichstrom (DC) betrieben werden.

Alle Bremsen sind auf "Fail-safe"-Betrieb ausgelegt, d. h. sie werden im Falle einer Störung (z. B. Stromausfall) durch Federkraft betätigt.



Bei Stromausfall drücken Druckfedern die Druckplatte gegen die Bremsscheibe. Die Bremsscheibe ist zwischen der Druckplatte und dem Motorschild eingeklemmt, wodurch die Wellendrehung gestoppt wird. Wenn die Spule erregt wird, zieht ein Magnetfeld, das stark genug ist um die Federwirkung zu überwinden, die Druckplatte an. Dadurch wird die fest mit der Motorwelle verbundene Bremsscheibe gelöst.

Wahl des Bremsentyps

FD Bremsen [mit Gleichstromversorgung] eignen sich für Anwendungen, bei denen die Ansprechzeit progressiv, dynamisch, ruhig und gefügig sein muss.

Fall	Motorversorgung	Bremsspulenversorgung	Kennzeichnung der Bremsenversorgung	Bremssystem
1		Angeschlossen am Klemmkasten des Elektromotors	DIR	FD + Gleichrichter
2	CA	bezogen auf AC	SA	FD + Gleichrichter
3		bezogen auf DC	SD	FD

BREMSE | ELEKTROMOTOR EVOX

AUFLISTUNG DER OPTIONEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

Bremsentyp


FD

Bremsentyp DC


Die elektromagnetische Gleichstrombremse mit Ringspule ist am Motorschutzschild angeschraubt. Druckfedern sorgen für eine axiale Positionierung des Magnetkörpers. Die Bremsscheibe gleitet axial auf einer Stahlnabe, die auf die Motorwelle mit Schwingungsdämpfer aufgezogen ist. Die werkseitige Bremsmomenteneinstellung ist in den Leistungstabellen des entsprechenden Motors angegeben. Das Bremsmoment lässt sich durch Änderung des Typs der Federn und/oder deren Anzahl ändern. Auf Wunsch können die Motoren mit manuellem Bremslüftthebel mit Rückstellfeder (R) oder mit einer Arretierung in gelüfteter Position (RM) ausgestattet werden. Die verfügbaren Positionen des Lüftungshebels entnehmen Sie bitte den im Absatz "BREMSAUSLÖSESYSTEME" aufgeführten Varianten. Die FD Bremsen sichern vortreffliche, dynamische Leistungen und sorgen für eine geringere Geräuschentwicklung. Die Betriebseigenschaften der DC-Bremse können optimiert und den Anwendungsanforderungen angepasst werden, indem aus den verschiedenen verfügbaren Gleichrichter-/Leistungs- und Anschlussoptionen ausgewählt wird.

Für Anwendungen, die Heben und/oder hohe stündliche Energiedissipation vorsehen, [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

IP54



IP55



Die Bremsmotoren BNX, MXN und MNN haben serienmäßig Schutzklasse IP54 und lassen sich alternativ als IP55 konfigurieren. Bremsmotoren mit Schutzart **IP55** enthalten folgende Bauteile:

- 1 V-Ringdichtung an der Abtriebsseite der Motorwelle
- 2 Staub- und wasserdichte Gummidichtung
- 3 Ring aus rostfreiem Stahl zwischen Motorschild und Bremsscheibe
- 4 Nabe aus rostfreiem Stahl
- 5 Bremsscheibe aus rostfreiem Stahl

Die technischen Daten von FD finden Sie im [Abschnitt Leistung](#)

OPTIONEN | BREMSE

Gleichrichtertyp AC/DC

Die Spule der FD Bremse kann direkt mit Gleichstrom oder mit einer Ws/Gs-Verbindung, die über einen Dioden-Halbwellengleichrichter ($V_{CC} \approx 0,45 \times V_{CA}$) gesteuert wird, versorgt werden. Ein Gleichrichter ist ein Schaltkreis, der den Eingangswechselstrom (AC) in Ausgangsgleichstrom (DC) verwandelt. Die Evox Produkte sind in den Gleichrichter-Versionen NB und SB erhältlich, wie in folgender Tabelle angegeben ist:



Bremse	Standard	Auf Wunsch
BXN 63 FD 02		<input checked="" type="checkbox"/>
BXN 71 FD 03 - FD 53		<input type="checkbox"/>
BXN 80 FD 04		<input type="checkbox"/>
BXN 90S FD 14		<input type="checkbox"/>
BXN 90L FD 05		<input type="checkbox"/>
BXN 100 FD 15		<input type="checkbox"/>
BXN 112 FD 06S		<input type="checkbox"/>
BXN 132 FD 56 - FD 06 - FD 07		

(*) $t_{2c} < t_{2r} < t_2$

NB

Gleichrichter mit einer Halbwelle

Der Gleichrichter vom Typ **NB** lässt nur die Hälfte jeder Welle der AC-Versorgung durchgehen, um sie in DC-Versorgung zu verwandeln. Die Ansprechzeit der Bremsenlösung ist geringer.

SB

Gleichrichter mit doppelter Halbwelle:

Der Gleichrichter **SB** mit elektronischer Erregungssteuerung reduziert durch Überregulation des Elektromagnets die Bremsenansprechzeit gleich zu Beginn der Einschaltung, um dann nach erfolgter Bremsenlösung auf den normalen Halbwellenbetrieb überzugehen.

Die Verwendung des Gleichrichters vom Typ **SB** ist stets in folgenden Fällen vorzusehen:

- Sehr viele Schaltungen pro Stunde.
- Reduzierte Bremslöszeiten.
- Hohe thermische Beanspruchungen der Bremse.

BREMSE | ELEKTROMOTOR EVOX

OPTIONEN | BREMSE

Systeme für manuelle Bremslüftthebel

Die Federdruckbremsen vom Typ FD lassen sich als Option mit manuellen Bremslüftthebeln ausstatten. Diese werden speziell zur manuellen Lüftung der Bremse für eine Bauteilwartung oder zur Wartung der angetriebenen Anlage verwendet.

Nachstehend ist die Verfügbarkeit der verschiedenen Bremslüfteinrichtungen angegeben:

R	RM
BXN_FD	BXN 63 ... BXN 132

R


Hebel mit Rückstellfeder

Bei dieser Option bringt die Rückstellfeder den Lüfterhebel wieder in die Ausgangsstellung zurück.

RM

Hebel mit arretierbarer Lüftungsposition

Bei Bremsmotoren des Typs FD kann die Bremslüftvorrichtung in der gelüfteten Position arretiert werden (RM-Option) indem der Hebel angezogen und am Ende des Hebelweges festgeschraubt wird.




Position des manuellen Bremslüftthebels

AA

Ausrichtung des Bremslüftthebels

Falls nicht anders angegeben, befindet sich der Bremslüfthebel auf 90° gegenüber dem Klemmkasten, gekennzeichnet durch [AB], im Uhrzeigersinn. Das gilt für beide Optionen R und RM.

Ferner sind auch die alternativen Hebelpositionen [AA], [AC] und [AD] möglich, wenn die entsprechende Option angegeben ist.



WEITERE BREMSOPTIONEN

Separate Bremsversorgung

DIR

Direkte Bremsversorgung

Das Bremssystem wird direkt über die Stromversorgung der Klemmleiste des Elektromotors mit Strom versorgt.

SA

Separate Bremsversorgung mit AC

Die Bremsspule wird direkt über einen separaten Anschluss versorgt, der von der des Motors unabhängig ist.

FD-NB/SB-SA: Es ist die AC-Nennspannung zur Versorgung des Gleichrichters anzugeben. Beispiel: SA 400 (V AC)

SD

Getrennte Bremsversorgung mit DC

Die Bremsspule wird direkt mit Gleichstrom versorgt und es ist kein Gleichrichter vorhanden.

Es ist die Nennspannung der Spule anzugeben, z. B.: SD 24 (V DC).

Bremsversorgung

230

Versorgung der FD Bremse

Der im Klemmkasten verbaute Gleichrichter versorgt die Bremsspule mit Gleichstrom. Der Anschluss zwischen dem Gleichrichter und der Bremsspule erfolgt werkseitig.

Bei allen einpoligen Motoren ist der Gleichrichter im Motorklemmkasten verbaut.

In folgender Tabelle ist die Spannung der Bremsversorgung unabhängig von der Netzspannung angegeben:

Versorgungsspannungen der Bremse FD-SD

4P	Motorversorgung	Versorgung der Bremsanlage	Spannung (V DC)
			24
			48
			56
			74
			90
			100
			110
			150
			180
BXN 63 ... BXN 132	Mehrere Optionen, je nachdem welche Wicklung und Frequenz gewählt werden	Die Bremsspule wird direkt mit DC versorgt	

Konfigurierbar für Motoren mit Versorgung von 50 Hz bis 60 Hz

BREMSE | ELEKTROMOTOR EVOX

WEITERE BREMSOPTIONEN

Versorgungsspannungen der Bremse FD-SA

4P	Motorversorgung	Versorgung der Bremsanlage	Spannung (V AC)
			110
			115
			120
			127
			132
			165
			200
			208
			220
			230
			240
			330
			380
			400
			415
			440
			460

Konfigurierbar für Motoren mit Versorgung von 50 Hz bis 60 Hz

Anschluss der FD Bremse

Bei polumschaltbaren Motoren und wenn eine separate Bremsversorgung erforderlich ist, muss der Anschluss an den Gleichrichter der auf dem Typenschild des Motors angegebenen Bremswicklungsspannung entsprechen.

Aufgrund der Art der Induktivlast müssen die Bremsensteuerung und die Unterbrechung der Gs-Leitung Kontakte der Anwendungsklasse AC-3 gemäß der Norm IEC 60947-4-1 haben.

Tabelle (1) – Bremsspule mit Direktversorgung; die Bremse aktiviert sich, wenn eine Unterbrechung der Ws-Leitung eintritt.

Tabelle (2) – Bremsspule mit getrennter Versorgung, Unterbrechung der Ws-Leitung.

Tabelle (3) – Bremsspule mit Direktversorgung; die Bremse aktiviert sich, wenn eine Unterbrechung der Ws- und Gs-Leitungen eintritt.

Tabelle (4) – Bremsspule mit getrennter Versorgung, Unterbrechung der Ws- und Gs-Leitungen.




Tabelle (1)
FD DIR




Tabelle (2)
FD SA




Tabelle (3)
FD DIR




Tabelle (4)
FD SA

Kapazitiver Filter

CF

Kapazitiver Filter


Ein optionaler kapazitiver Filter ist nur für die Bremsmotoren vom Typ FD erhältlich. Bei Einbau des geeigneten kapazitiven Filters vor dem Gleichrichter (Option CF) erfüllen die Motoren die Emissionsgrenzwerte nach EN6100-6-3: 2007 „Elektromagnetische Verträglichkeit – Fachgrundnormen – Teil 6.3: Emissionswerte für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustrieumgebungen“.

Im Wesentlichen absorbiert der kapazitive Filter einen Teil der Interferenzen elektromagnetischer Wellen, sodass der Motor für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieanwendungen geeignet ist.

Verbindung der Bremse im Falle der Option CF:

Verfügen die Motoren mit FD Bremse über den speziellen kapazitiven Filter am Eingang des Gleichrichters (Option CF), entsprechen sie den von der Norm EN 61000-6-3 geforderten Emissionsgrenzwerten:

„Elektromagnetische Verträglichkeit - Allgemeine Normen - Teil 6.3: Emissionswerte für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustrieumgebungen“



OPTIONEN | SEITE ELEKTROMOTOR EVOX

BEZEICHNUNG DER OPTIONEN - MOTOREN EVOX

Motor	+	Bremse	+	S2-10MIN	E3	EN1	H1	TP	PS	RC	CN
Zertifizierungen											
- (Standard) CE, UKCA, UL											
CN Globaler Motor											
BIS Indischen Markt											
Außenschutz											
- (Standard) Kein Außenschutz											
RC Regendach											
TC Abdeckung für die Textilindustrie											
EC Abdeckung des Drehgebers											
Zweites Wellenende											
- (Standard) Kein zweites Wellenende											
PS Zweites Wellenende											
Tropenfestigkeit											
- (Standard) Ohne Tropenfestigkeit											
TP Tropenfestigkeit											
Heizelemente gegen Kondenswasser											
- (Standard) Ohne Heizelemente gegen Kondenswasser											
H1 Heiz. g. Kondensw. Versorgungsspannung 230 V											
NH1 Heiz. g. Kondensw. Versorgungsspannung 115 V											
Feedback-Einheit											
- (Standard) Ohne Drehgeber											
EN1 Inkrementalgeber, Vin=5 V, Ausgang line driver RS 421											
EN2 Inkrementalgeber, Vin=10-30 V, Ausgang line driver RS 422											
EN3 Inkrementalgeber, Vin=12-30 V, Ausgang push-pull 12-30 V											
EN4 Drehgeber sin/cos, Vin=4,5-5,5 V, Ausgang Sinus 0,5 Vpp											
EN5 Singleturn-Absolutwertgeber, Schnittstelle HIPERFACE®, Vin=7-12 V											
EN6 Multiturn-Absolutwertgeber, Schnittstelle HIPERFACE®, Vin=7-12 V											
Thermische Schutzeinrichtung											
- (Standard) Ohne thermische Schutzeinrichtung											
E3 Thermische Sensoren, die eine Änderung des Widerstands kurz vor der Nennansprechtemperatur aufweisen (CLF: 150 ° und CLH: 180 °)											
D3 Thermischer Schalter (Bimetall), der bei einer festgelegten Temperatur einen Schaltkontakt öffnet (CLF: 150 ° und CLH: 180 °)											
PT1000 Thermowiderstand											
K1 Temperatursensor KTY 84-130											
Betriebszyklus											
- (Standard) Betriebszyklus S1. Dauerbetrieb											
S2-10MIN Betriebszyklus S2. Dauer: 10 min [in Schwarz]											
S2-30MIN Betriebszyklus S2. Dauer: 30 min											
S2-60MIN Betriebszyklus S2. Dauer: 60 min											
S3-25 % Betriebszyklus S3. Aussetzbetrieb: 25 %											
S3-40 % Betriebszyklus S3. Aussetzbetrieb: 40 %											
S3-70 % Betriebszyklus S3. Aussetzbetrieb: 70 %											



...⁽¹⁾	+	AC	RAL5010	C3
				Oberflächenschutz - (Standard) Schutz C2 C3 C4

Für nähere Angaben über den Schutz C5 gemäß der Norm UNI EN ISO 12944-2 wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundenservice

Lackierung

- (Standard) unlackiert
- RAL7042** Verkehrsgrau A
- RAL5010** Enzianblau
- RAL9005** Tiefschwarz
- RAL9006** Weißaluminium
- RAL9010** Reinweiß
- RAL7035** Lichtgrau
- RAL7001** Silbergrau
- RAL7037** Staubgrau
- RAL5015** Himmelblau
- RAL5024** Pastellblau

Zertifikate

- (Standard) Ohne Bescheinigung
- CA** Konformitätsbescheinigung des Getriebes
- ACM** Konformitätsbescheinigung des Motors
- CC** Abnahmebescheinigung

(1) Diese Optionen sind für Getriebe, Getriebemotoren, Getriebebremsmotoren, Stand-Alone Motoren und Stand-Alone Bremsmotoren erhältlich

OPTIONEN | SEITE ELEKTROMOTOR EVOX


DETAIL DER OPTIONEN

Betriebszyklus

Falls nicht anders angegeben, bezieht sich die im Katalog angeführte Motorleistung auf den Dauerbetrieb S1. Jegliche andere Bedingung ist in den richtigen Betriebszyklus gemäß der Norm CEI EN 60034-1 einzustufen.

S2...MIN

Betriebszyklus S2 (Betrieb mit begrenzter Dauer)



Diese Betriebsart ist gekennzeichnet durch den Betrieb bei konstanter Belastung für eine begrenzte Zeit [t_f], die kürzer ist als die zum Erreichen benötigte Zeit bis zur Beharrungstemperatur, gefolgt von einer Aussetzzeit [t_r], in der der Motor wieder auf Umgebungstemperatur abköhlt kann.


Die Dauer des Betriebszyklus ist: $D = t_f + t_r$

t_f = Betriebszeit mit konstanter Belastung

t_r = Stillstandszeit

S3...%

Betriebszyklus S3 (periodischer Aussetzbetrieb)



Diese Betriebsart ist durch eine Abfolge von gleichen Betriebszyklen gekennzeichnet, die aus Betrieb mit konstanter Last und Stillstandszeit bestehen.

Bei dieser Betriebsart hat der Anlassstrom keine bedeutende Auswirkung auf die Übertemperatur.

t_f = Betriebszeit mit konstanter Belastung

t_r = Stillstandszeit

t_c = Zykluszeit

$$\text{I} = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100$$

t_f = Betriebszeit mit konstanter Belastung

t_r = Stillstandszeit

Bei einem Motor mit Betriebszyklus S2 und S3 ist die erforderliche Motorleistung mit dem in folgender Tabelle angegebenen Koeffizienten zu multiplizieren.

	Betriebsart						Kontaktieren Sie uns
	S2			S3			
	D (min)			Aussetzbetrieb (I)			Kontaktieren Sie uns
f_m	10	30	60	25 %	40 %	70 %	
1,35	1,15	1,05	1,25	1,15	1,1		

Werden die Zyklen von S2 bis S9 gewählt, werden auf dem Typenschild des Motors die Zyklusbezeichnung, eine erhöhte Leistung und die für die Betriebsart geeigneten elektrischen Daten angegeben sein.

Für nähere Angaben bitte [den technischen Kundenservice von Bonfiglioli kontaktieren](#)

Thermische Schutzeinrichtung

Zusätzlich zum standardmäßigen Schutz durch die thermomagnetische Vorrichtung können die Motoren mit eingebauten Thermosonden geliefert werden, um die Wicklung vor Überhitzung zu schützen, die durch eine Anwendung unter schwierigen Bedingungen oder durch unzureichende Belüftung der Umgebung verursacht wird.

Dieser zusätzliche Schutz wird für fremdbelüftete Motoren empfohlen (IC416).

E3

Thermistoren

Es handelt sich um Halbleiter, deren Widerstand sich schnell ändert, wenn sie nahe der Nennausschalttemperatur sind (150 °C bei Isolationsklasse CLF oder 180 °C bei Klasse CLH). Die Änderungen der Kennlinie $R=f(T)$ sind durch die Normen DIN 44081, IEC 34-11 festgelegt. Normalerweise werden Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizient (auch PTC „Kaltleiterwiderstände“ genannt) verwendet. Normalerweise wird eine derartige thermische Schutzeinrichtung bei Frequenzumrichterbetrieb verwendet.

Thermistoren können Relais nicht direkt steuern und müssen an eine geeignete Trennvorrichtung angeschlossen werden. So geschützt werden drei PTC mit Reihenschaltung in der Wicklung installiert, deren Klemmen sich auf einem Hilfsklemmbrett befinden.

D3

Bimetallische Thermostate

Diese Schutzeinrichtungen verfügen über einen bimetallischen Öffner. Bimetallschalter arbeiten nach dem Prinzip mechanischer Verformung durch Langzeiterwärmung. Die durch Erwärmung verformten Bimetallstreifen haben eine Federwirkung, die zu einer plötzlichen Umkehrung der Krümmung führt (konkav zu konvex oder umgekehrt).

Wenn die Nennausschalttemperatur (150 °C für CLF oder 180 °C für CLH-Isolationsklasse) erreicht wird, können diese Temperaturwächter (Öffner) einen Hilfsstromkreis abschalten. Erst wenn die Temperatur erheblich gesunken ist, kann dieser Schaltkreis wieder geschlossen werden. Üblicherweise werden drei in Reihe geschaltete Bimetallthermostate mit Öffnerkontakte verwendet. Die Klemmen befinden sich am Hilfsklemmbrett.

Bimetallische Schalter sind Schutzeinrichtungen, die für eine langsam ansteigende Motortemperatur geeignet sind. Wenn der Motorstrom schnell ansteigt (zum Beispiel bei blockiertem Rotor) sind diese Schalter aufgrund ihrer hohen thermischen Zeitkonstanten nicht geeignet.

OPTIONEN | SEITE ELEKTROMOTOR EVOX

DETAIL DER OPTIONEN


PT1000

Thermowiderstand

Der Thermowiderstand weist einen Chip für einen Temperatursensor auf, dessen Widerstand sich in Abhängigkeit von der Temperatur nach einer Reihe reproduzierbarer Grundwerte ändert. Die Widerstandsänderungen werden als Stromänderungen übertragen.

Bei 0 °C sind die Messwiderstände auf 1000 Ω für den Pt1000 eingestellt und entsprechen der Präzisionsklasse B (sprich der Beziehung zwischen Widerstand und Temperatur). Die max. Abweichung beträgt ± 0,3 °C und die zulässigen Abweichungen sind in der Norm EN 60751 festgelegt. Der Thermowiderstand Pt1000 wird die heute erhältlichen Temperatursensoren KTY84-130 zukünftig sukzessive ersetzen. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und elektrischem Leiterwiderstand wird vom Pt1000 zur Temperaturmessung genutzt, genauso wie bei den anderen, oben beschriebenen Thermowiderständen. Reine Metalle unterliegen größeren Widerstandsänderungen als Legierungen und haben einen relativ konstanten Temperaturkoeffizienten.

°C	Ω	°C	Ω
-40	843	110	1.423
-30	882	120	1.461
-20	922	130	1.498
-10	961	140	1.536
0	1.000	150	1.573
10	1.039	160	1.611
20	1.078	170	1.648
30	1.117	180	1.685
40	1.155	190	1.722
50	1.194	200	1.759
60	1.232	210	1.795
70	1.271	220	1.832
80	1.309	230	1.868
90	1.347	240	1.905
100	1.385	250	1.941




K1

Temperatursensor KTY 84-130

Die Konstruktionsmerkmale dieser Untergruppe von PTC-Thermistoren ermöglichen ihre Verwendung als Sensoren mit positivem Temperaturkoeffizienten und variablem Widerstand. Betriebstemperaturbereich: 0 °C ... + 260 °C. Innerhalb des Messbereichs steigt die Kennlinie des KTY 84-130 jedoch fast linear an. Der Temperatursensor wird, wie die oben genannten Bauteile, im Bereich des Wicklungskopfs des Motors eingebettet. Er zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Präzision, große Zuverlässigkeit und Temperaturstabilität sowie seine schnelle Ansprechzeit aus. Aufgrund dieser Eigenschaften, die eine quasi-analoge Überwachung der Wicklungstemperatur ermöglichen, wird der Sensor KTY 84-130 bevorzugt für Umrichterbetrieb eingesetzt. Thermistoren können Relais nicht direkt steuern und müssen an eine geeignete Trennvorrichtung angeschlossen werden. Die (gepolten) Klemmen für 1 x KTY 84-130 befinden sich auf einem Hilfsklemmbrett.

°C	Ω min	Ω max	°C	Ω min	Ω max
0	474	522	130	1.152	1.235
10	514	563	140	1.216	1.309
20	555	607	150	1.282	1.385
25	577	629	160	1.350	1.463
30	599	652	170	1.420	1.544
40	645	700	180	1.492	1.628
50	694	750	190	1.566	1.714
60	744	801	200	1.641	1.803
70	797	855	210	1.719	1.894
80	852	912	220	1.798	1.988
90	910	970	230	1.879	2.085
100	970	1.030	240	1.962	2.184
110	1.029	1.096	250	2.046	2.286
120	1.089	1.164	260	2.132	2.390



Feedback-Einheit

Zur Einrichtung von Feedback-Schaltkreisen lassen sich die Motoren mit sechs verschiedenen Typen von Drehgebern kombinieren. Für die Installation ist ein Erweiterungsmodul basierend auf dem ausgewählten Encodertyp erforderlich.

Konfigurationen mit zweitem Wellenende (PS) und Regenschutzabdeckung/Abdeckung für die Textilindustrie (RC, TC) sind nicht kompatibel mit der Installation des Drehgebers.

EN1

Inkrementalgeber

Diese Encoder sind Geschwindigkeitssensoren, die mit optoelektronischer Technologie ausgestattet sind, und als Drehzahlgeber verwendet werden können. Sie bestehen aus einem elektrischen Schaltkreis und einer optischen Scheibe, die fest mit der Welle verbunden ist. Normalerweise gibt es 2 Hauptstandards für Inkrementalgeberausgänge: Push-pull und Line driver. Der erste Standard ist sinnvoll bei langen Leitungen. Der zweite Standard bietet sich für Anwendungen in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Verschmutzung an.

EN2

EN3

EN4

SIN/COS Drehgeber

Diese Drehgeber sind Geschwindigkeits- und Positionssensoren, die mit optoelektronischer Technologie ausgestattet sind, und gleichzeitig als Positions- und Drehzahlgeber verwendet werden können. Normalerweise werden sie für Anwendungen verwendet, die sehr hohe dynamische Eigenschaften erfordern.

EN5

EN6

Absolutwertgeber

Diese Drehgeber sind mit optoelektronischer Technologie ausgestattet und lassen sich als Positionsgeber einsetzen. Normalerweise werden sie für Anwendungen verwendet, die hohe Präzision erfordern.

	EN1	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6
Drehgebertypen	Inkremental	Inkremental	Inkremental	Sin/Cos	Singleturm-Absolutwertgeber	Multiturm-Absolutwertgeber
Ausgangsschnittstelle	TTL/RS 442	TTL/RS 442	HTL Push-pull	Sinus 0,5 VPP	HIPERFACE®	HIPERFACE®
Versorgungsspannung VIN [V]	4 ... 6	10 ... 30	12 ... 30	4,4 ... 5,5	7 ... 12	7 ... 12
Ausgangsspannung [V]	5	5	12 ... 30	-	-	-
Strom bei Leerlauf [mA]	120	100	100	40	80	80
Impulse pro Drehung				1024		
Schritte pro Drehung	-	-	-	-	15 bit	15 bit
Drehungen	-	-	-	-	-	12 bit
Anzahl der Signale	6 (A, B, Z + umgekehrte Signale)			6 (\cos^- , \cos^+ , \sin^- , \sin^+ , Z, Z̄)	-	-
Maximale Ausgangsfrequenz [kHz]		600			200	
Höchstdrehzahl [min ⁻¹]				6.000 (9.000 min ⁻¹ für 10s)		
Temperaturbereich: [°C]				-30 ... +100		
Schutzklasse				IP65		

Die Bonfiglioli Umrichter der Serien ACU und ANG sind imstande, alle 6 oben erwähnten Drehgebertypen zu steuern und lassen sich leicht anhand der Plattform des Produktkonfigurators auswählen.

OPTIONEN | SEITE ELEKTROMOTOR EVOX

DETAIL DER OPTIONEN

Heizelemente gegen Kondenswasser

H1

Heizelemente gegen Kondenswasser

Bei Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen, wie z. B. inaktive Motoren in feuchter Atmosphäre oder Motoren, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, können die Motoren mit einer Stillstandsheizung ausgestattet werden. Eine einphasige Stromversorgung auf dem Hilfsklemmbrett innerhalb des Hauptklemmkastens ist verfügbar.

Nachstehend sind die Leistungsaufnahmewerte aufgelistet:

	H1 1~230V ± 10 % P[W]
BXN 63 ... BXN 80	10
BXN 90 ... BXN 132	25

Warnung! Unterbrechen Sie immer erst die Stromzufuhr der Stillstandsheizung, bevor Sie den Motor starten.

Tropenfestigkeit

TP

Tropenfestigkeit

Die Option TP wendet Statoren an, die mit sehr hydrolysebeständigen Harzen imprägniert sind. Dadurch können die Motoren auch in Gebieten mit höherer Luftfeuchtigkeit und Temperatur, wie zum Beispiel tropischen Klimabedingungen, eingesetzt werden.

Die zur Kabelisolation verwendeten Materialien und das Imprägnierharz schützen den Motor vor Schäden, die durch Termiten verursacht werden.


Zweites Wellenende

PS

Zweites Wellenende

Bei der Option PS ist der Motor mit einem zusätzlichen Wellenende ausgestattet. Dieses zweite Wellenende hat eine herkömmliche Nut und eine Passfeder gemäß der Norm DIN 6885, Blatt 1 (ISO 773).

Diese Option ist nicht kompatibel mit den Varianten RC, TC, EC, U1, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6. Die Wellenmaße sind in den Motorgrößentabellen angegeben.



Außenschutz

Die äußeren Schutzabdeckungen werden verwendet, um Schäden durch äußere Einflüsse wie Regen oder Zellulosepartikel vorzubeugen.

RC

Regenschutzabdeckung

Die Regenschutzabdeckung schützt den Motor vor Tropfen und verhindert das Eindringen von Festkörpern. Die Verwendung dieser Schutzabdeckungen wird nahegelegt, wenn der Motor in senkrechter Einbaulage mit nach unten schauender Welle installiert ist. Nur in dieser Position ist ein perfekter Regenschutz gewährleistet. Die Schutzabdeckung verlängert die Länge des Motors oder Bremsmotors. Deshalb bitte die [Größentabelle einsehen](#).

Die Regenschutzabdeckung ist nicht kompatibel mit den Varianten PS, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6.

TC

Abdeckung für die Textilindustrie

Die TC-Option ist eine Abdeckungsvariante für textilindustrielle Umgebungen, in denen Flusen das Lüftergitter verstopfen und einen reibungsfreien Kühlstrom verhindern können. Die Gesamtabmessungen sind dieselben der Regenschutzabdeckung RC.

Diese Option ist nicht kompatibel mit den Varianten PS, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6.



EC

Abdeckung des Drehgebers

Die Option EC ist eine eigens für unseren Drehgeber gefertigte Abdeckung. Sie schützt vor etwaigen Stößen und kann zur Verlängerung der Lebensdauer beitragen.



OPTIONEN | ELEKTROMOTOR EVOX

WEITERE OPTIONEN

Zertifizierungen

CN

Globaler Motor

Mit der Option CN lassen sich die Motoren BXN, MXN auf den bedeutendsten Märkten der Welt wie Europa, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, China, Russland, Australien, Neuseeland vermarkten. Auf dem Typenschild des Motors befinden sich die Markierungen CE, UKCA, UL, CCC und und die erforderliche CEL-Kennzeichnung. Die Motoren erfüllen auch die EAC- und EECA-Anforderungen.

Diese Option ist in folgenden Wicklungs-/Leistungskombinationen erhältlich:

Motorserie	Größe	Leistung	Betriebsart	Wicklung
BXN	63MA a 80MA			
MXN	05MA a 20MA	0,12 a 0,55 kW	S1	WD1 - WD3*
BXN	80MB a 112M			
MXN	20MB a 35M	0,75 a 4 kW	S1	WD1
BXN	132S a 132M	5,5 a 7,5 kW	S1	WD2




* Die brasilianische Zertifizierung ist nur für die Wicklung WD3 serienmäßig vorhanden und es ist dafür die zusätzliche Kennzeichnung INMETRO vorgesehen.

BIS**Indischen Markt**

Mit der Option BIS lassen sich die Motoren BXN, MXN auf den bedeutendsten Märkten der Welt wie Europa, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, Indien, Russland, Australien, Neuseeland vermarkten. Auf dem Typenschild des Motors befinden sich die Markierungen CE, UKCA, UL, ISI. Die Motoren erfüllen auch die EAC- und EECA-Anforderungen.

Diese Option ist an folgenden Wicklungen erhältlich:

Motorserie	Größe	Leistung	Wicklung
BXN	63MA a 112M		
MXN	05MA a 35M	0,12 a 4 kW	WD1 - WD2 - WD3 - WD5 - WD6
BXN	132S a 132M		
MXN	40S a 40M	5,5 a 7,5kW	WD8 - WD2 - WD11 - WD6 - WD9

**Zertifikate****ACM****Konformitätsbescheinigung des Motors**


Dieses Dokument bescheinigt die Konformität des Produkts mit der Bestellung und dessen Konstruktion gemäß den standardmäßigen Prozess- und Kontrollverfahren, die laut des Bonfiglioli Qualitätssystems vorgesehen sind.

CC**Abnahmebescheinigung**

Das Dokument bestätigt die Prüfung der Übereinstimmung mit der Bestellung, die Sichtkontrolle des äußeren Zustandes und die instrumentelle Prüfung der elektrischen Merkmale bei Leerlauf. Die geprüften Einheiten werden als Proben aus der Versandcharge entnommen und einzeln gekennzeichnet.

GRÖSSEN

ELEKTROMOTOR EVOX – OHNE KABELEINFÜHRUNGSVARIANTE




Motorgröße	Abtriebswelle					Allgemeine Motorabmessungen							Kabeleingang	
	D	E	DB	GA	F	AC	L	LB	AD	AF	LL	V	P1	P2
BXN63	11	23	M4	12,5	4	122	281	258	136	112	165	37	M20	M16
BXN71	14	30	M5	16	5	138	292	262	138	112	165	34	M25	M16
BXN80	19	40	M6	21,5	6	158	346	306	148	112	165	40	M25	M16
BXN90	24	50	M8	27	8	177	365	315	170	122	170	43	M25	M16
BXN100	28	60	M10	31	8	192	434	374	179	122	170	42	M25	M16
BXN112	28	60	M10	31	8	220	450	390	191	122	170	62	M25	M16
BXN132	38	80	M12	41	10	255	546	466	216	148	192	63	M25	M16

Motorgröße	Bauform B5						Bauform B14				
	M	N	P	S	T	LA	M	N	P	S	T
BXN63	115	95	140	9,5	3	9	75	60	90	M5	2,5
BXN71	130	110	160	9,5	3,5	9	85	70	105	M6	2,5
BXN80	165	130	200	11,5	3,5	10	100	80	120	M6	3
BXN90	165	130	200	11,5	3,5	10	115	95	140	M8	3
BXN100	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN112	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN132	265	230	300	14	4	12	165	130	200	M8	4

Motorgröße	Bauform B3							
	B	A	HA	BB	AB	K	C	H
BXN63	80	100	8	96	120	7	40	63
BXN71	90	112	8	112	135	7	45	71
BXN80	100	125	8	124	153	10	50	80
BXN90S	100	140	8	155	174	10	56	90
BXN90L	125	140	8	155	174	10	56	90
BXN100	140	160	10	175	202	12	63	100
BXN112	140	190	10	175	224	12	70	112
BXN132S	140	216	12	218	254	12	89	132
BXN132M	178	216	12	218	254	12	89	132

ELEKTROMOTOR EVOX – MIT KABELEINFÜHRUNGSVARIANTE





Motorgröße	Abtriebswelle					Allgemeine Motorabmessungen														
	D	E	DB	GA	F	AC	L	LB	Klemmkasten – Größe S				Klemmkasten – Größe L							
									AD	AF	LL	V	P1	P2	AD	AF	LL	V	P1	P2
	[mm]					[mm]										[mm]				
BXN63	11	23	M4	12,5	4	122	281	258	122,5	119	119	38	M25	M16	136	112	165	37	M20	M16
BXN71	14	30	M5	16	5	138	292	262	123,5	119	119	35	M25	M16	138	112	165	34	M25	M16
BXN80	19	40	M6	21,5	6	158	346	306	133	119	119	41	M25	M16	148	112	165	40	M25	M16
BXN90	24	50	M8	27	8	177	365	315	144	128	128	47	M25	M16	170	122	170	43	M25	M16
BXN100	28	60	M10	31	8	192	434	374	152,5	128	128	46	M25	M16	179	122	170	42	M25	M16
BXN112	28	60	M10	31	8	220	450	390	164	128	128	67	M25	M16	191	122	170	62	M25	M16
BXN132	38	80	M12	41	10	255	546	466	213	147	192	63	M32	M16	216	147	192	63	M25	M16

Motorgröße	Bauform B5						Bauform B14				
	M	N	P	S	T	LA	M	N	P	S	T
BXN63	115	95	140	9,5	3	9	75	60	90	M5	2,5
BXN71	130	110	160	9,5	3,5	9	85	70	105	M6	2,5
BXN80	165	130	200	11,5	3,5	10	100	80	120	M6	3
BXN90	165	130	200	11,5	3,5	10	115	95	140	M8	3
BXN100	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN112	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN132	265	230	300	14	4	12	165	130	200	M8	4

Motorgröße	Bauform B3							
	B	A	HA	BB	AB	K	C	H
BXN63	80	100	8	96	120	7	40	63
BXN71	90	112	8	112	135	7	45	71
BXN80	100	125	8	124	153	10	50	80
BXN90S	100	140	8	155	174	10	56	90
BXN90L	125	140	8	155	174	10	56	90
BXN100	140	160	10	175	202	12	63	100
BXN112	140	190	10	175	224	12	70	112
BXN132S	140	216	12	218	254	12	89	132
BXN132M	178	216	12	218	254	12	89	132


GRÖSSEN

OPTIONEN BREMSE UND ELEKTROMOTOR



Motogröße	ΔB [mm]	R		PS Zweites Motorwellenende				
		FD	FA	DA	EA	DB	GC	FA
BXN63	47	96	116	9	20	M3	10,2	3
BXN71	59	103	121	11	23	M4	12,5	4
BXN80	71	129	131	14	30	M5	16	5
BXN90	68	160	160	19	40	M6	21,5	6
BXN100	87	160	160	24	50	M8	27	8
BXN112	93	199	198	24	50	M8	27	8
BXN132	100	204	217	28	60	M10	31	8

INFORMATIONEN ZUM AUFTRAG



UNSERE GLOBALE PRÄSENZ

Dank eines internationalen, eng verflochtenen Netzes von Niederlassungen und Produktionswerken gewährleisten wir in allen Teilen der Welt und jederzeit die renommierte Bonfiglioli Qualität. Unsere direkte Präsenz auf den lokalen Märkten ist ein wesentliches Element unseres Erfolges: Unsere Unternehmensfamilie besteht aus 17 Produktionsstätten, 23 Verkaufsniederlassungen und mehr als 550 Vertriebspartnern weltweit.

Mit effizienten Komplettlösungen beherrschen wir den Weltmarkt und unterstützen unsere Kunden mit speziellen Dienstleistungen, die vom Co-Engineering bis hin zum After-Sales-Service gehen.



AUSTRALIEN

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd

2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. +61 2 8811 8000



BRASILIEN

Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda

Av. Osvaldo Fregonezi, 171, cjs 31 e 44
CEP 09851-015 - São Bernardo do Campo
São Paulo
Tel. +55 11 4344 2322



CHINA

Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd.

#68, Hui-Lian Road, QingPu District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6700 2000



Selcom Electronics (Shanghai) Co., Ltd

A7, No.5399, Waiqingsong Road, QingPu District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6010 8100



A24, No.5399, Waiqingsong Road, QingPu District,

201707 Shanghai
Tel. +86 21 6010 8100



FRANKREICH

Bonfiglioli Transmission S.A.S.

14 Rue Eugène Pottier
Zone Industrielle de Moimont II
95670 Marly la Ville
Tel. +33 1 34474510



DEUTSCHLAND

Bonfiglioli Deutschland GmbH

Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Tel. +49 0 2131 2988 0



Bonfiglioli Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Tel. +49 0 2151 8396 0



O&K Antriebstechnik GmbH

Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen
Tel. +49 0 2324 2050 1



INDIEN

Bonfiglioli Transmission Ltd.

Mobility & Wind Industries
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam Chennai - 600 044
Tel. +91 844 844 8649



Industry & Automation Solutions

Survey No. 528/1,
Perambakkam High Road Mannur
Village,
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105
Tel. +91 844 844 8649



Industry & Automation Solutions

Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan,
Village Nighoje Pune - 410 501
Tel. +91 844 844 8649



ITALIEN

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Industry & Automation Solutions
Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno
Tel. +39 051 6473111



Industry & Automation Solutions

Via Sandro Pertini, lotto 7b
20080 Carpiano
Tel. +39 02985081



Mobility & Wind Industries

Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva
47122 Forlì
Tel. +39 0543 789111



Industry & Automation Solutions

Via Unione, 49 - 38068 Rovereto
Tel. +39 0464 443435/36



Selcom Group S.p.A.

Via Achille Grandi, 5
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 6387111



Via Marino Serenari, 18

40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 6387111



Via Cadriano, 19

40057 Cadriano (BO)
Tel. +39 051 6387111



NEUSEELAND

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd

88 Hastie Avenue, Mangere Bridge,
2022 Auckland
PO Box 11795, Ellerslie
Tel. +64 09 634 6441



SINGAPORE

Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd

8 Boon Lay Way, #04-09,
8@ Tadehub 21, Singapore 609964
Tel. +65 6268 9869



SLOWAKEI

Bonfiglioli Slovakia s.r.o.

Robotnícka 2129
Považská Bystrica, 01701 Slovakia
Tel. +421 42 430 75 64



SÜDAFRIKA

Bonfiglioli South Africa Pty Ltd.

55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park,
Sandton, Johannesburg
2090 South Africa
Tel. +27 11 608 2030



SPANIEN

Tecnotrans Bonfiglioli S.A

Avinguda del Ferrocarril, nº 14,
Polígono Industrial Can Estapé
08755 Castellbisbal - Barcelona
Tel. +34 93 447 84 00



TÜRKEI

Bonfiglioli Türkiye Jsc

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10007 Sk. No. 30
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
35620 Çiğli - Izmir
Tel. +90 0 232 328 22 77



VEREINIGTES KÖNIGSREICH

Bonfiglioli UK Ltd.

Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick
Warrington, Cheshire - WA2 8UD
Tel. +44 1925 852667



VEREINIGTE STAATEN

Bonfiglioli USA Inc.

3541 Hargrave Drive
Hebron, Kentucky 41048
Tel. +1 859 334 3333



VIETNAM

Bonfiglioli Vietnam Co. Ltd.

Lot C-9D-CN, My Phuoc 3 Industrial Park,
Thoi Hoa ward, Ben Cat city, Binh Duong
province, Vietnam
Tel. +84 274 3577411





Wir verpflichten uns kompromisslos zu Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Unser Team entwickelt, vertreibt und wartet erstklassige Energieübertragungs- und Antriebslösungen, um die Welt in Bewegung zu halten.

UNTERNEHMENSZENTRALE

Bonfiglioli S.p.A

Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111